Examen Parcial N°1 – Ingeniería Electrónica

Informatica II – 27-05-26

Desarrollar un programa que pueda administrar datos correspondientes con un relevamiento de consumo energía, en distintas maquinas eléctricas. Los datos serán solicitados al usuario y almacenados en un arreglo de estructuras.

Cada conjunto independiente de datos representa las mediciones realizadas en una maquina determinada, y estará representado por una estructura conformada por 2 variables numéricas (Tensión y Corriente) y 1 de tipo cadena de carácter (NombreMaquina).

(Calificación base 40%)

Se deberá tener en cuenta las siguientes consignas:

- Cantidad de datos ingresados a elección del usuario.
- El programa deberá permitir ingresar datos en cada momento.
- Desarrollar una función que imprima en pantalla, valores máximos, los 2 valores máximos existentes, de la variable seleccionada por el usuario, y el nombre de las maquinas correspondientes.

(Puntaje incremental)

1. Realizar alguna/s operación/es de cadenas de carácter, aplicada al nombre de cada máquina, para alguno/s de las siguientes posibilidades: concatenado, copia, búsqueda de carácter, búsqueda de silaba, etc. (15%)
2. Utilizar funciones para adquirir datos de nuevas máquinas, con punteros. (15%)
3. Aplicar memoria dinámica. (15%)
4. El usuario podrá ejecutar todas las funciones del programa, las veces que lo solicite. (15%)
