2021甘肃专升本考试
专用章节习题集

答案和详解

WPS PDF编辑试用

第一部分 计算机基础

一、单选题

1.静态 RAM 的特点是（　　）。

A 在不断电的条件下，信息在静态 RAM 中保持不变，故而不必定期刷新就能永久保存信息

B 在不断电的条件下，信息在静态 RAM 中不能永久无条件保持，必须定期刷新才不致丢失信息

C .在静态 RAM 中的信息只能读不能写

D.在静态 RAM 中的信息断电后也不会丢失

【答案】A。解析：RAM 分为静态 RAM 和动态 RAM。前者速度快，集成度低，不用定期刷新；后者需要经常刷新，集成度高，速度慢。

2.6 位无符号二进制数能表示的最大十进制整数是（　　）。

A.64　　B.63　　C. 32　　D.31

【答案】B。解析：6位无符号二进制数最大值是“111111”，转换为十进制数是$1x2^5+1x2^4+1x2^3+1x2^2+1x2^1+1x2^0=63$，最小值是0。

3 在PowerPoint2010中若要对幻灯片与幻灯片设置切换效果需要在（　　）中设置。

A.切换　　B.动画　　C.设置　　D.开始

【答案】A。解析：幻灯片与幻灯片切换用到的是“切换”选项卡。切换效果：是指上下页幻灯片的切换样式，动画是指一张幻灯片中的对象的动画方式。

4 CIMS是计算机应用的一个领域，它是指（　　）。

A.计算机设计制造系统　　B.计算机辅助设计系统

C.计算机辅助制造系统　　D.计算机集成制造系统

【答案】D。

5 以下安装在计算机内部主板插槽上的部件是（　　）。

A.静态内存　　B.动态内存　　C.高速缓存　　D.Flash缓存

【答案】B。解析：计算机的主板上包含了处理器、内存条和基本输入输出处理芯片等，大致由以下几个部分组成：CPU插槽、、内存插槽、高速缓存局域总线和扩展总线硬盘、软驱或光驱、串口、并口等外设接口、时钟和CMOS主板BIOS控制芯片等。

6 已知8位机器码是10110100，若其为补码时，表示的十进制真值是（　　）。

A.-76　　B.-74　　C.74　　D.76

【答案】A。解析：补码-1为反码：10110011，符号位不变，按位取反为原码：11001100，符号位0正1负，换算-（64+8+4）=-76。

7 微型计算机存储系统中，PROM是（　　）。

A.可读写存储器　　B.动态随机存取存储器

C.只读存储器　　D.可编程只读存储器

【答案】D。

8.如果(42)X =(2A)H，则X为（　　）。

A.2　　B.8　　C.10　　D.16

【答案】C。解析：将2A H化为十进制，=10X16^0+2X16^1=42，由此可判断X为10。或者列一元方程求解，可得X=10。

9.在使用计算机时，如果发现计算机频繁地写硬盘，最可能存在的原因是（　　）。

A.中央处理器的速度太慢　　B.硬盘的容量太小

C.内存的容量太小　　D.软件的容量太少

【答案】C。

10.下面5组十六进制数：A2B3H，5434H，142BH，E3E4H，C254H，其中可能有（　　）个汉字机内码。

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

【答案】B。解析：将每一组十六进制数转换为2个字节的二进制数：

A2B3H=10100010’10110011B，5434H=01010100’00110100B，142BH=00010100’00101011B，E3E4H=11110011’11110100B，C254H=11000010’01010100B，而机内码要求2个字节最高位都为1，所以符合条件的是A2B3H、E3E4H。

11.已知英文字母“a”的ASCII码为1100001，那么计算机中存单词“beef”的编码为（　　）。

A.1100011　1100101　1100101　1100110

B.01100010　01100101　01100101　01100110

C.1100010　1100100　1100100　1100101

WPS PDF编辑试用

D.01100010 01100100 01100100 01100101

【答案】B。解析：b=a+1=1100001+1=1100010，e=a+4=1100001+100=1100101，f=a+5=1100001+101=1100110，由于计算机中数据是以 8 位二进制为单位存储，所以 beef 的二进制编码是 01100010 01100101 01100101 01100110。

12.“神舟七号”飞船应用计算机进行飞行状态调整属于（ ）。

A.科学计算 B.数据处理 C.计算机辅助设计 D.实时控制

【答案】D。

13. 进程是（ ）。

A.与程序等效的概念 B.进行中的程序

C.一个系统软 D.存放在内存中的程序

【答案】B。解析：一般来说，进程是正在运行的程序的实例。或者广义上说进程是一个具有一定独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动。它既是操作系统基本的分配单元，也是基本的执行单元。

进程的概念主要有两点：第一，进程是一个实体。每一个进程都有它自己的地址空间，一般情况下， 包括文本区域(text region)、数据区域(data region)和堆栈(stack region)。文本区域存储处理器执行的代码;数据区域存储变量和进程执行期间使用的动态分配的内存；堆栈区域存储着活动过程调用的指令和本地变量。第二，进程是一个执行中的程序。程序只有操作系统执行的时候，它才能成为一个活动的实体，我们称其为进程。

通常在一个进程中可以包含若干个线程，它们可以利用进程所拥有的资源，在引入线程的操作系统中，通常都是把进程作为分配资源的基本单位，而把线程作为独立运行和独立调度的基本单位，由于线程比进程更小，基本上不拥有系统资源，故对它的调度所付出的开销就会小得多，能更高效的提高系统内多个程序间并发执行的程度。

14. 在 Word 中创建一个很长的线性表格，要使表格中的每一页都自动生成标题行，有效的方法是（ ）。

A.选中表格顶端作为标题行，然后选择“表格工具/数据”->“标题行重复”命令B.选中表格顶端作为标题行，然后选择“表格工具/数据”->“自动调整”命令 C.选中表格顶端作为标题行，然后选择“页面布局”->“标题行重复”命令

D.选中表格顶端作为标题行，然后选择“页面布局”->“标题行重复”命令

【答案】A。

15. 计算机工作时，内存储器用于存储（ ）。

A.程序和指令 B.数据和信号 C.程序和数据 D.ASCII 码

【答案】A。

16. 与 BCH 等值的二进制数是（ ）。

A.10111011 B.10111100 C.11001100 D.11001011

【答案】B。解析：将十六进制数转换为二进制数的计算方法是：每一位十六进制数展开成四位二进制数，即 BCH=10111100B。

17. 微型计算机系统中 20 位地址总线的寻址空间为（ ）。

A.64KB B.256KB C.512KB D.1MB

【答案】D。解析：内存地址是以字节为单位的，20 位地址总线，每位的取值为 0 和 1，则范围是二进制表示(00000000000000000000~11111111111111111111)，换成十进制数后就是一共表示 2^{20} 个地址， 则 2^{20}B=1MB（1KB=1024B=2^{10}B，1MB=1024KB=2^{20}B）。

18. 邮局把信件进行自动分捡，使用的计算机技术是（　　）。

A. 机器翻译　　B. 自然语言理解　　C. 过程控制　D. 模式识别

【答案】D。

19. 微型计算机内存储器空间是（　　）。

A. 按二进制　　B. 按字节编址

C. 按字长编址　　D. 根据处理器型号不同编址不同

【答案】B。

20. 信息高速公路计划使计算机应用进入了（　　）的新的发展阶段。

A. 以网络为中心　　B. 家用计算机　　C. 多媒体应用　　D. 图像处理

【答案】A。

21. 当系统硬件发生故障或更换硬件设备时，为了避免系统意外崩溃，应采用的启动方式是（　　）。

A. 通常方式　B. 命令提示方式　　C. 登录方式　　D. 安全方式

【答案】D。

22. 广为流行的 mp3 播放器采用的存储器是（　　）。

A 数据既能读出，又能写入，所以是 RAM

B 数据在断电的情况下不丢失，应该是磁性存储器

C. 静态 RAM，稳定性好，速度快

D. 闪存，只要给定擦除电压，就可更新信息，断电后信息不丢失

【答案】D。

23. 系统启动后，操作系统常驻（　　）。

A. 硬盘　　B. 内存　　C. 外存　D. 软盘

【答案】B。

24. 关于软件运行环境，下列描述错误的是（　　）。

A. 软件的运行环境包括对 CPU、内存及硬盘空间等方面的要求

B. 软件运行环境主要指对操作系统的要求，与硬件无关

C. 能够在 Windows 环境下运行的软件在 Linux 环境下未必能够运行

D. 有些软件运行时可能需要特定硬件的支持，例如声卡等

【答案】B。解析：软件运行环境不光有硬件方面的支持，也需要有软件方面的支持。

25. 假设某台式计算机内存储器的容量为 1KB，其最后一个字节的地址是（　　）。

A. 1023H　　B. 1024H　　C. 0400H D. 03FFH

【答案】D。解析：内存中以字节为编址单位，从0 号地址开始，因为是1KB，所以有1024 个地址，地址编号范围是：0~1023（十进制表示），换算成十六进制就是0000H~03FFH。

26. 已知汉字“家”的区位码是 2850，则其国标码是（　　）。

A. 4870D　　B. 3C52H　　C. 9CB2H D. A8D0H

【答案】B。解析：区位码是用十进制表示的，2850 表示区号28，位号50，先分别转变为十六进制 1C 和32，国标码=区位码+2020H。

27. 安装 Windows 之前，对计算机的要求是（　　）。

A. 计算机不能已经安装了其他的操作系统

B. 计算机应至少分成了两个或两个以上的分区

WPS PDF 编辑试用
内部资料 请勿外传
QQ扫码领取更多免费资料

C. 计算机的主分区必须有足够的空间

D. 硬盘只能有一个分区

【答案】C。

28. 显示器的信号线应该连接到主机的（　　）接口上。

A. VGA　　B. PS/2　　C. PCI　　D. IDE

【答案】A。

29. 使用磁盘碎片整理工具整理文件碎片时，下列叙述正确的是（　　）。

A. 并磁盘上的空闲空间

B. 保证文件的存储和磁盘空闲空间的连续性，保证文件读取速度加快

C. 对整理后的文件读出时间比对整理前的读出时间长

D. 将每个文件保存在磁盘上的连续区域中，但空闲碎片可能增加

【答案】B。

30. 在编辑 Word 文档时，重复上一次的输入内容应按下（　　）键。

A. F3　　B. F4　　C. F5　　D. F6

【答案】B。

31. 在计算机中，采用虚拟存储器的目的是（　　）。

A. 提高主存储器的速度　　B. 扩大外存储器的容量

C. 扩大内存储器的寻址空间　　D. 提高外存储器的速度

【答案】C。

32. 下列关于 ASCII 编码的叙述中，正确的是（　　）。

A. 一个字符的标准 ASCII 码占一个字节，其最高二进制位总为 1

B. 所有大写英文字母的 ASCII 码值都小于小写英文字母“a”的 ASCII 码值C. 所有数字的 ASCII 码值都大于大写英文字母“A”的 ASCII 码值

D. 标准 ASCII 码表有 256 个不同的字符编码

【答案】B。解析：标准 ASCII 码 7 位编码，8 位存储，最高位为 0，大小关系为：数<大<小。

33. 在 16×16 点阵的字库中，“一”的字模与“国”的字模所占的存储单元字数相比（　　）。

A. 两个字一样多　　B. “一”字阵的多　　C. “国”字占的多　　D. 不能确定哪个多

【答案】A。解析：公式：行*列/8。

34. 计算机硬件结构中，累加器能够（　　）。

A. 执行传送数据到外设　　B. 存放运算的中间结果或最终结果

C. 转换加法运算的结果　　D. 实现加法运算

【答案】D。

35. 使用高级语言编写的程序被称为（　　）。

A. 编辑程序　　B. 连接程序　　C. 编译程序　　D. 源程序

【答案】D。

36. 磁盘是由多圈磁道组成的，下列正确的叙述是（　　）。

A. 内圈磁道容量大于外圈磁道容量　　B. 外圈磁道容量大于内圈磁道容量

C. 内圈磁道容量与外圈磁道容量相同　　D. 磁道的信息容量由操作者使用决定

WPS PDF编辑试用

1. 单速CD-ROM驱动器的传输速率是_____。

【答案】150KB/s。

2. 已知某一存储空间容量是 16KB，它的起始地址为 3001 H，那么结尾地址为_____。

【答案】7000 H。解析：末地址=初始地址+字长 - 1

=3001H + 16KB - 1

=3001H+4000H - 1

=7000H（16KB=16*1024B=2^4*2^10=16384 D=4000 H）

3. “你”位于区位表中 36 行，67 列，其国标码为_____。

【答案】4463H。解析：36D=24H，67D=43H，即区位码为 2443H，国标码=区位码+2020H=4463H。另：国标码+8080H=机内码。

4. 在 Word 2010 中，按_____可以删除插入点后面的字符。

【答案】Delete。Delete 删除光标后面，Backspace 删除光标前面。

5. Word 2010 中，在进行替换操作时，如果“替换为”文本框中未输入内容，则替换后的结果为_____。

【答案】删除。

6. 在 Word 2010 中，为方便同一文档前后对比编辑，可以使用_____、_____。

【答案】并排查看和同步滚动（视图->窗口）、比较（审阅）。

7. 一台微型计算机必须具备的输出设备是_____。

【答案】显示器。

8. 微型机字长取决于_____的宽度。

【答案】数据总线。

9. Cache 是由_____组成的。

【答案】SRAM（静态随机存储器）。

10. 计算机中负责指挥和控制计算机各部分自动地、协调一致地进行工作的部件是_____。

【答案】控制器。

11. _____设备是人与计算机联系的接口，用户可以通过它与计算机交换信息。

【答案】输入输出（I/O）。

12. 计算机的总线按传输信号不同分为_____、_____和_____。

【答案】数据总线、地址总线、控制总线。

13. 二进制数 11011101 的 1 / 2 为_____。

【答案】1101110.1。

14. 已知“A”所对应的 ASCII 码是 1000001，则“a”所对应的 ASCII 码是_____。

【答案】1100001。

15. 某微型计算机标明 PIV/1.8G，其中 1.8G 指的是_____。

【答案】CPU主频。

16. 计算机上正常工作的硬件设备，不但要正确的物理连接，而且需要安装其相应的_____。

【答案】驱动程序。

17. 二进制数 11011100，右移两位得_____，是原数的_____倍。

【答案】110111、1/4。

四、简答题

WPS PDF编辑试用

更多完整版资料，请添加老师企业微信，免费领取！！！！！

