Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej — parter budynku A

Przegląd międzyoperacyjny przed zamknięciem sufitów · wykonawca: Elektro-Volt Instalacje s.c.

1. Zakres przeglądu

Przegląd objął rozdzielnicę główną RG w pomieszczeniu technicznym 0.18, wewnętrzne linie zasilające do tablic mieszkaniowych TM, instalację oświetlenia korytarza i klatki schodowej oraz oświetlenie awaryjne.

2. Wyniki pomiarów

Obwód	Pomiar	Wynik	Ocena
WLZ TM A/01	rezystancja izolacji	> 500 MOhm	pozytywna
WLZ TM A/02	rezystancja izolacji	> 500 MOhm	pozytywna
L1.3 korytarz	impedancja pętli zwarcia	0,62 Ohm	pozytywna
AW klatka A	czas świecenia	brak opraw	negatywna

3. Stwierdzone nieprawidłowości

- Brak oznaczenia przewodów odpływowych w rozdzielnicy RG — do uzupełnienia przed odbiorem.
- Brak opraw oświetlenia awaryjnego na klatce schodowej A (parter).
- Gniazdo w łazience lokalu A/01 bez wymaganej klasy szczelności IP44.

4. Wnioski

Instalacja może zostać zakryta po usunięciu nieprawidłowości z pkt 3 i ponownym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru. Wyniki przeglądu zarejestrowano w aplikacji jako usterki przypięte do rysunku E-101.