

---

# **em Documentation**

***Release 0.1a1***

**Marcell Marosvolgyi**

March 27, 2018



## CONTENTS

<b>1</b>	<b>College Elektrische en Magnetische velden</b>	<b>3</b>
1.1	Elektrische velden	3
1.2	Elektrisch veld van verschillende symmetrische ladingsverdelingen	5
1.3	Potentiaal	6
1.4	Capaciteit	9
1.5	Magnetische velden	14
1.6	Magnetisch veld van verschillende symmetrische stroomverdelingen	17
1.7	Inductie	17
<b>2</b>	<b>Software</b>	<b>19</b>
2.1	EM module	19
<b>3</b>	<b>Indices and tables</b>	<b>23</b>
	<b>Python Module Index</b>	<b>25</b>
	<b>Index</b>	<b>27</b>



W.I.P.



## COLLEGE ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN


## Elektrische velden

## Krachtveld van ladingen en elektrisch veld

Begrippen: Elektrische kracht, elektrisch veld, vector, scalar, lading, permittiviteit.

Elektrische kracht ten gevolge van twee ladingen  $q_1$  en  $q_2$  op lading  $q_1$ .

$$\vec{F}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|r_{21}|^2} \hat{r}_{21} \quad (\text{Wet van Coulomb})$$



Hierbij heeft  $\hat{r}_{12}$  de richting van  $\vec{r}_{12}$  maar de lengte is precies 1.  $|\vec{r}_{12}|$  is de lengte van vector  $\vec{r}_{12}$ .

Elektrisch veld

als **vector**:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

en de grootte (als **scalar**):

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Kracht op een testlading  $q$  in een elektrisch veld:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

## Superpositie

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$

### Een voorbeeld:

Stel we hebben twee ladingen  $q_1$  en  $q_2$  die even groot zijn ( $q_1 = q_2 = q = 1\text{nC}$ ).  $q_1$  bevindt zich op  $(-1\text{m}, 0\text{m})$  en  $q_2$  op  $(+1\text{m}, 0\text{m})$ . Bereken het elektrische veld in de oorsprong  $(0\text{m}, 0\text{m})$ . (Grootte en richting).

Uitwerking:

We hebben een veld ten gevolge van de ‘linker’ lading en ten gevolge van de ‘rechter’ lading. We gaan dus twee keer een veldsterkte bepalen (richting en grootte) en de resultaten optellen (superpositie).

We beginnen met de linker lading. De lading bevindt zich in het punt  $(-1,0)$  en we willen de veldsterkte in  $(0,0)$ . Dus het punt waar we het veld willen weten bevindt zich *rechts* van de lading. Afstand is dus 1m en de richting is naar rechts.

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 \cdot 1\text{nC}}{r^2} \\ &= 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 1\text{nC}}{1\text{m}^2} \\ &= 9 \frac{\text{N}}{\text{C}} \end{aligned}$$


waarbij

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{+1\text{m}^2 + 0\text{m}^2} = 1\text{m}$$

We kunnen dit met de software narekenen:

```
>>> import em
>>> E = em.EField()
>>> E.add(-1,0,1e-9)
>>> E.add(1,0,1e-9)
>>> E_in_oorsprong = E.probe(0,0)
>>> print (E_in_oorsprong)
norm:0.0, x=0.0,y=0.0
>>> E.plot()
>>> E.save('./pics/tweeladingvoorbeeld.pdf')
```







### Interpretatie van het resultaat

Als we een (positieve) testlading zouden plaatsen in de oorsprong,  $q_{\text{test}}$ , dan zouden de beide ladingen een even grote maar in richting tegenovergestelde kracht uitoefenen op de testlading. De krachten zouden elkaar dus opheffen.

## Elektrisch veld van verschillende symmetrische ladingsverdelingen

$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$	puntlading
$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$	buiten een bol $r > R$
$E = 0$	binnen een bol $r < R$
$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$	lange geleider, ladingsdichtheid $\lambda$
$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	plaat, ladingsdichtheid $\sigma$
$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	tussen platen, ladingsdichtheid $\sigma$

```
>>> import em
>>> E = em.EField()
>>> E.add(0, 0, 2e-9)
>>> E.plot()
>>> em.plt.title('field of pointcharge')
>>> E.save('./pics/point.pdf')
```



## Potentiaal

Termen: Elektrische potentiele energie[J], elektrische potentiaal[J/C] , elektrisch veld[V/m,N/C], elektrische kracht[F].

Als er een kracht  $\vec{F}$  werkt op een deeltje dat van  $a$  naar  $b$  beweegt, dan heeft de kracht een arbeid verricht

van

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

Dit is algemeen genoteerd. Meer specifiek, als de kracht evenwijdig is aan de verplaatsing en constant, dan

$$W = F \cdot s$$

waarbij  $s$  de totale verplaatsing.

In het geval van een homogene elektrische potentiaal waarin we een testlading  $q_0$  verplaatsen over een afstand  $s$ , kunnen we schrijven:

$$W = q_0 \cdot E \cdot s$$

We kunnen op twee manieren interpreteren:

Het potentiaalverschil tussen  $a$  en  $b$  is gelijk aan de arbeid die de elektrische kracht verricht als een lading van  $a$  naar  $b$  verplaatst.

Het potentiaalverschil tussen  $a$  en  $b$  is gelijk aan arbeid die verricht moet worden om een lading van potentiaal  $U_a$  naar potentiaal  $U_b$  te verplaatsen.

Elektrische potentiaal definiëren we als de elektrische potentiele energie per ladingseenheid.

$$V = \frac{E_{\text{pot}}}{q_0}$$

Om de verwarring te bevorderen:  $U$  wordt gebruikt voor elektrische potentiele energie maar ook voor elektrische potentiaal(denk aan elektrische netwerken).

## Elektrische potentiaal van een puntlading

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Het elektrische veld vinden we door de afgeleide te nemen van de potentiaal. Dit ligt wat ingewikkelder dan dat we nu gaan behandelen,  $V$  is scalaire grootheid en  $\vec{E}$  is een vectoriele grootheid.

In het bovenstaande geval nemen we de afgeleide in de richting van de lijn tussen de puntlading en het punt waar we het veld willen bereken. In de richting van  $r$  dus.

$$\frac{\partial V}{\partial r} = -E_r$$

Algemener:


$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial V}{\partial x} \\ E_y &= -\frac{\partial V}{\partial y} \\ E_z &= -\frac{\partial V}{\partial z} \end{aligned}$$

Zo kun je dus uit de scalaire potentiaal  $V$  de vectoriele  $\vec{E}$  verkrijgen:

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial V}{\partial x} \\ -\frac{\partial V}{\partial y} \\ -\frac{\partial V}{\partial z} \end{pmatrix}$$

**voorbeeld**

Twee grote geleidende platen zijn evenwijdig aan elkaar opgesteld. Ze worden aangesloten op een spanningsbron met spanning  $V^*=10V$ . Afstand is 1mm. zie afbeelding.



We nemen aan dat de spanning in de y-richting en z-richting (loodrecht op het plaatje) constant is. Dus

$$\frac{\partial V}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} = 0$$

Uit een meting blijkt dat de potentiaal tussen de platen als volgt van de waarde van  $x$  afhangt:

$$V(x) = -a \cdot x + 10$$

De oorsprong (0,0) ligt in de plaat die aan de positieve pool van de bron is verbonden. Waarbij  $a$  de richtingscoëfficiënt.

We kunnen nu  $E_x$  bepalen:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -E_x = \frac{\partial(-ax + 10)}{\partial x}$$

Dus  $E_x = a$ . Anders gezegd: Het elektrische veld is gelijk aan het hellingsgetal van de potentiaal tussen de platen. Het hellingsgetal heeft de eenheid Volt per meter. (je berekent  $\Delta V / \Delta x$ )

## Capaciteit

We kunnen het voorgaande ook andersom bekijken. We weten dat tussen evenwijdige geleidende geladen platen het elektrisch veld constant is en is gegeven door:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Hier is  $\sigma = \frac{Q}{A}$  de ladingsdichtheid.

Dus:

$$\begin{aligned} \frac{\partial V}{\partial x} &= E \\ &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ &= \frac{Q}{A\epsilon_0} \\ &= \text{constant!!} \end{aligned}$$

Omdat de afgeleide een constante is concluderen we de  $V$  van de vorm  $y = ax + b$  is; in dit geval:

$$V(x) = -\frac{Q}{A\epsilon_0} \cdot x + \text{offset}$$

Met dit resultaat kunnen we het spanningsverschil tussen de platen berekenen:

$$\begin{aligned} \Delta V &= V(0) - V(d) \\ &= -\frac{Q}{A\epsilon_0} \cdot 0 + \text{offset} - \left( -\frac{Q}{A\epsilon_0} \cdot d + \text{offset} \right) \\ &= \frac{Q}{A\epsilon_0} \cdot d \end{aligned}$$

Dit kunnen we herschrijven als:

$$\frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Blijkbaar is de verhouding tussen de lading op de platen en de opgedrukte spanning constant. Het hangt af van de grootte en de afstand tussen de platen.

De constante noemen we capaciteit en de configuratie van de twee geleidende platen noemen we een (parallele plaat) condensator. De condensator heeft een capaciteit. En in dit geval is die capaciteit gelijk aan  $\frac{\epsilon_0 A}{d}$ .

Iedere configuratie van twee geleiders die zijn gescheiden door een isolator vormt een condensator.


De eenheid van capaciteit is farad, F, C/V.

Condensatoren kunnen dus hele andere geometrieën hebben. De capaciteit heeft dan meestal een andere uitdrukking dan hierboven. Enkele voorbeelden, zonder afleiding:

Een coaxiale cilindrische condensator:


$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{r_b}{r_a}}$$

Een voorbeeld hiervan is onbedoeld de coax kabel zoals we die in het lab gebruiken. Je kunt zelf nagaan dat deze een capaciteit heeft van ongeveer 100pF ( $100 \cdot 10^{-12}$  F) per meter. We spreken wel van parasitaire capaciteit.



Concentrische geladen bollen:

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_a r_b}{r_b - r_a}$$




## Capaciteit in netwerken

Het symbool voor de condensator is:




Serie:



$$\frac{1}{C_{\text{totaal}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

Parallel:



$$C_{\text{totaal}} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

## Energie

Om een condensator te laden moeten we arbeid verrichten. Dit is de arbeid die nodig is om de lading op de geleiders te scheiden. Er is dan een krachtveld aanwezig in de condensator. Dit veld zal bij ontladen arbeid verrichten. De condensator is dus in staat om energie op te slaan.

Energie opgeslagen in een condensator:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$$

## Hoe komen we hieraan?

Hieronder volgt een schets. Dit is niet een accurate beschrijving maar bedoeld als opmaat naar wat later met integraalrekening exact behandeld wordt.

Stel we hebben een plaatcondensator. Ongeladen. We verplaatsen nu een negatieve lading  $-e$  van de linkerplaat naar de rechterplaat. Laten we zeggen, omdat er initieel nog geen veld is, hoeven we geen kracht uit te oefenen en kost de verplaatsing bij benadering geen arbeid.

Doordat er nu een positieve lading op de linkerplaat is en een negatieve op de rechterplaten is er een veld  $E = \frac{e}{\epsilon_0 A}$ . Als we nu nog een negatieve lading van links naar rechts verplaatsen, dan moet dat tegen de kracht  $eE$  in. Er moet dus arbeid verricht worden:  $eEd$ . Waarbij  $d$  de afstand is tussen de platen. Als we nu nog een negatieve lading verplaatsen dan moeten we tegen een kracht  $2eE$  in arbeid verrichten;  $2eEd$ .

Als we zo doorgaan dan krijgen we een reeks:

$$W = eEd + 2eEd + 3eEd + 4eEd + \dots \quad (1.1)$$

$$= (1 + 2 + 3 + 4 + \dots) eEd \quad (1.2)$$

$$(1.3)$$

Nu kun je schrijven:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{1}{2}n(n+1)$$

Zullen we hier verder niet bewijzen.

Dus de arbeid die we moeten verrichten om  $n$  ladingen te verplaatsen van de ene condensatorplaat naar de andere is

$$W = \frac{1}{2}n(n+1)eEd$$

Laten we nu zeggen dat de totale lading die verplaatst is gelijk is aan  $Q$ :

$$Q = ne$$

en dat de spanning tussen de platen nu gelijk is aan

$$V = nEd$$

en dat  $n$  **heel** groot is en  $e$  **heel** klein, dan kunnen we bij benadering zeggen dat  $n+1 \approx n$  dus krijgen we:


$$W \approx \frac{1}{2}n^2eEd \quad (1.4)$$

$$= \frac{1}{2}n \cdot n \cdot e \cdot Ed \quad (1.5)$$

$$= \frac{1}{2}n \cdot e \cdot n \cdot Ed \quad (1.6)$$

$$= \frac{1}{2}Q \cdot V \quad (1.7)$$

Hieronder volgt een grafische representatie van voorgaande. De totale arbeid is het oppervlak onder de grafiek.



Als de trapjes klein genoeg zijn dan is half keer lengte keer hoogte een goede benadering.

## Samenvattend

Capaciteit:  $C = \frac{Q}{V}$ .

Voor enkele gemoterieen:    plaatcondensator     $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$   
                                      cylindrische condensator     $C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(\frac{r_b}{r_a})}$

## Dielectricum

Tot nu toe hebben we condensatoren besproken waarbij de isolatie uit lucht bestond. Het is ook mogelijk om andere (isolerende) materialen te plaatsen tussen de geleiders. We spreken van een dielectricum.



Er zijn verschillende praktische redenen waarom je dit zou doen:

1. Afstandhouder tussen de platen
2. Betere isolator. Als de spanning hoog genoeg wordt, verliest een isolator zijn isolerend vermogen en wordt het geleidend. De spanning waarbij dat gebeurt noemen we de doorslagspanning. Je kunt ervoor kiezen een dielectricum te nemen dat een hogere doorslagspanning heeft dan bijvoorbeeld lucht.
3. Hogere Capaciteit. Het plaatsen van isolatoren anders dan vacuum of lucht verandert de capaciteit.

$$\frac{C_{\text{spul}}}{C_{\text{vacuum}}} = \kappa$$

$\kappa$  is een constante en een eigenschap van het dielectricum. Wordt ook wel dielectrische constante genoemd of relatieve permittiviteit, en dan ook weergegeven met symbool  $\epsilon_r$ .

Voor de plaatcondensator kunnen we zeggen:

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d}$$

$\epsilon_0$  is de laagstmogelijke permittiviteit en  $\epsilon_r \geq 1$ . De relatieve permittiviteit is de verhouding tussen capaciteiten en eenheidsloos.

## voorbeelden

### voorbeeld 1

Piet heeft een tellie met een batterij van 4000mAh. De batterij heeft het begeven en Piet vindt het een goed idee om de batterij door een condensator te vervangen. Hij heeft immers geleerd bij EM dat een condensator energie kan opslaan.

$$C = \frac{2U}{V^2} \tag{1.8}$$

$$= 72kJ/25 \tag{1.9}$$

$$= 5760F \tag{1.10}$$

Hij berekent aldus de capaciteit en krijgt dus als waarde bijna 6kF.

Na wat zoeken op internet komt hij tot de conclusie dat deze condensatoren vrij groot zijn.

Bekijk de tabel van energiedichtheden op internet: [https://en.wikipedia.org/wiki/Energy\\_density](https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density)

Een ander nadeel tov chemische batterijen is dat de spanning van een condensator afhankelijk is van de aanwezige lading, immers:

$$V = \frac{Q}{C}$$

Dus, tijdens gebruik zal de spanning gaan dalen. Dit is dus anders dan bij een batterij. Een batterij houdt de spanning redelijk constant gedurende de ontlading.

### voorbeeld 2

Een parallelle plaatcondensator bestaat uit twee platen van 20cmx20cm die op een afstand van 0.1mm van elkaar zijn geplaatst. Er wordt een spanning van 10V op aangesloten.

1. Bereken de capaciteit.

2. Bereken de lading op een van de platen.
3. Bereken de energie die is opgeslagen in de configuratie.

De condensator wordt ingedrukt. Hierdoor neemt de afstand tussen de platen af, deze wordt 0.05mm.

4. Bereken opnieuw de capaciteit.
5. Bereken opnieuw de lading op een van de platen.
6. Wat is er gebeurd met de rest?

De spanningsbron wordt losgekoppeld. De ruimte tussen de platen wordt gevuld met plastic.

7. Bereken de spanning over de platen.
8. Bereken de energie die is opgeslagen in de condensator.


### Uitwerking

## Magnetische velden

### Magnetisme

Permanente magneten oefenen krachten op elkaar uit en ook op sommige niet gemagnetiseerde materialen zoals niet gemagnetiseerd ijzer.

De permanente magneten hebben een noordpool en een zuidpool. Noord- en zuidpolen stoten elkaar af, een noordpool en een zuidpool trekken elkaar aan.



Als een permanente magneet in tweeën wordt gesplitst dan ontstaan er twee nieuwe permanente magneten met ieder weer een noord- en zuidpool. De kleinere magneten zijn wel zwakker.

### Magnetisch veld

Een bewegende lading of een stroom veroorzaakt een magnetisch veld in de ruimte om zich heen.

Een magnetisch veld oefent een kracht uit op een andere bewegende lading of stroom in de omgeving.

## Vergelijking met Elektrisch veld


Elektrische lading	Elektrisch veld $\vec{E}$	kracht op andere lading $q$ , $\vec{F} = q\vec{E}$
Bewegende lading/stroom	Magnetisch veld $\vec{B}$	kracht op andere bewegende lading/stroom, $q\vec{v}$ , $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

### Wat betekent $\times$ ?


$\times$  is een symbool voor kruisproduct of vectorproduct  $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}$ . Het resultaat (het product  $\vec{a}$ ) van de termen  $\vec{b}$  en  $\vec{c}$  is een vector die loodrecht staat op het vlak waar  $\vec{b}$  en  $\vec{c}$  in liggen. Dit is dus de **richting** op het teken na. De grootte kunnen we geometrisch zien als het oppervlak van het parallelogram dat  $\vec{b}$  en  $\vec{c}$  opspannen. Belangrijk om hier te begrijpen is:

Als  $\vec{b}$  en  $\vec{c}$  loodrecht dan is de grootte dus  $|\vec{b}| |\vec{c}|$ . Dus de lengte van  $\vec{b}$  maal de lengte van  $\vec{c}$ . Lengte keer breedte is oppervlak. Als  $\vec{b}$  en  $\vec{c}$  evenwijdig zijn, dan is het oppervlak 0!

Dus als een lading evenwijdig beweegt aan het magnetisch veld, dan werkt er **geen** kracht op die lading ten gevolge van het veld.




Dit is dus anders dan bij het elektrische veld waarbij de kracht evenwijdig is aan het veld!




Stel een lange rechte draad staat loodrecht op het blad. Er loopt een stroom door, richting het blad *in*. Dit geven we aan met een kruisje. Een stip geeft een stroom aan die 'het blad uit komt'.

Hieronder is zijn magnetische veldlijnen geschetst.



Bekijken we het magnetisch veld als vector en nemen we aan dat de draad zich in de oorsprong bevindt, dan zien we hier dat de veldvector loodrecht staat op de positievector.



De grootte van het veld wordt gegeven door:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{j}$$

waarbij  $r$  de lengte van de positievector  $\vec{r}$ .  $\mu_0$  is de permeabiliteit van vacuum.

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{H}$$

De eenheid van  $\vec{B}$  is Tesla(T).

Magnetische veldlijnen **omcirkelen** hun bron.


Elektrische veldlijnen **verspreiden** zich vanuit hun bron of komen er samen.

Magnetische veldlijnen vormen lussen en hebben **nooit** eindpunten.

Elektrische veldlijnen beginnen en eindigen bij hun bron.

### Thomson $\frac{e}{m}$ experiment

Met behulp van een elektronenkanon versnellen we elektronen zodat ze met zekere snelheid een rechte weg volgen in een (bijna) vacuumbuis. Vervolgens maken we een homogeen magneetveld dat loodrecht op de snelheid van de elektronen staat met behulp van Helmholtz spoelen. (z afb.).




Uit  $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$  volgt dat de kracht loodrecht staat op de snelheid. De magnetische kracht verricht dus geen arbeid op het deeltje!

In deze situatie is er een constante kracht die altijd loodrecht op de snelheid van de elektronen staat. De elektronen gaan komen dan in een cirkelvormige baan.

$$F = |q| v B = \frac{mv^2}{R}$$

waarbij  $\frac{mv^2}{r}$  de middelpuntzoekende kracht.



## Magnetisch veld van verschillende symmetrische stroomverdelingen

### Inductie



## EM module

The em-module contains a field class (with derived  $\vec{B}$  and  $\vec{E}$  classes) which contains a model of a two-dimensional vector field. The vector field is calculated as a superposition of the fields generated by wires perpendicular to the sheet for the  $\vec{B}$  fields and point charges in the sheet for the  $\vec{E}$  fields.

The vectors are calculated at points on a grid. The grid parameters can be adjusted.

The actual value at *any* point can be retrieved by the command *probe*.

Contents:

**class** `em.BField`


Calculate the Magnetic Field using wire elements.

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r}$$

We calculate  $\vec{B}$  as being perpendicular to  $\vec{r}$

Some examples:

```
>>> import em
>>> B = em.BField()
>>> B.add(0,0,1) #one Ampere into the sheet @ 0,0
>>> B.plot()
>>> B.save('./pics/oneWire.pdf')
```



**class** `em.EField`


Calculate the Electric Field using point charges.

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q|}{r^2}$$

We calculate  $\vec{E}$  as being parallel to  $\vec{r}$

Some examples:

```
>>> import em
>>> E = em.EField()
>>> E.add(0,0,3e-9)
>>> E.plot()
>>> E.save('./pics/onecharge.pdf')
```






```

>>> import em
>>> E = em.EField()
>>> E.add(5,0,3e-9)
>>> E.add(-5,0,-3e-9)
>>> E.plot("line")
>>> E.save('./pics/twocharge.pdf')

```



### class `em.Field`

The main field object, E and B are derived from this

Contains the meshgrid and plot functions

**plot** (<type>)

plot("vector"), plot("line"), plot("vetor and line")

**probe** (x0, y0)

Probe the field @ x0, y0. The result will be a vector and its norm.

```

>>> import em
>>> E = em.EField()
>>> E.add(0,0,3e-9)
>>> vector = E.probe(1,1)
>>> print (vector)
norm:19.0891833784, x=13.4980910142,y=13.4980910142

```

```

>>> import em
>>> B = em.BField()
>>> B.add(0,0,1) #one Ampere into the sheet @ 0,0
>>> vector = B.probe(1,1)
>>> print (vector)
norm:1.99985858864e-07, x=1.41411356944e-07,y=-1.41411356944e-07

```



## INDICES AND TABLES

- genindex
- modindex
- search



**e**

em, [19](#)



**B**

BField (class in em), 3

**E**

EField (class in em), 4

em (module), 3

**F**

Field (class in em), 5

**P**

plot() (em.Field method), 5

probe() (em.Field method), 5