



GUIA COMANDO ELÉTRICOS SIMPLIFICADO 2026

Edição Profissional



Guia Rápido: Cores de Sinaleiros Industriais

A Linguagem Universal da Segurança



Comunicação Rápida e Universal

As cores padrão permitem transmitir informações essenciais de forma instantânea em ambientes industriais, comerciais e de segurança...

YELLOW: Cuidado e Atenção. Recomenda cautela, indicando uma condição que exige monitoramento ou que está se aproximando de um limite operacional, servindo como um pré-alerta.



Essencial para a Segurança e Eficiência

A correta interpretação do código de cores é crucial para garantir a segurança dos operadores e a máxima eficiência dos processos operacionais.

O Código de Cores dos Sinaleiros



AZUL: Outra Indicação

Utilizado para qualquer outro tipo de indicação ou status específico que não se enquadre nas cores anteriores, como um pedido de intervenção manual ou seleção de modo.


Processo de Atuação Rápida



1. Observe

Identifique rapidamente a cor do sinalizador ativo no equipamento.

GREEN: Máquina Pronta. Sinaliza que a máquina está em estado normal, pronta para ser utilizada ou que o ciclo de operação está em andamento sem falhas.



2. Interprete

Associe a cor ao seu significado padrão para entender o status da máquina.

WHITE: Circuito Sob Pressão. Informa que um circuito específico está pressurizado, mas a máquina continua operando dentro dos parâmetros de normalidade.



3. Aja

Execute a ação apropriada com base na informação recebida para garantir a segurança e a continuidade da operação.

Guia Prático: Como Dimensionar o Fio de um Motor Elétrico



Processo de Dimensionamento em 5 Passos




Tabela de Referência


Esta tabela serve como referência técnica para calcular a queda de tensão (em Volts por Ampere por quilômetro) com base na seção do fio e no tipo de circuito, considerando um Fator de Potência (FP) de 0,8.

Seção Nominal (mm ²)	Circuito monofásico	Circuito trífase	
		Conduto não-magnético	Conduto magnético
1,5 mm ²	23,3	20,2	23
2,5 mm ²	14,3	12,4	14
4 mm ²	8,96	7,79	9
6 mm ²	6,03	5,25	5,87
10 mm ²	3,63	3,17	3,54
16 mm ²	2,32	2,03	2,27
25 mm ²	1,51	1,33	1,5
35 mm ²	1,12	0,98	1,12
90 mm ²	0,85	0,76	0,86
70 mm ²	0,62	0,55	0,64
95 mm ²	0,48	0,43	0,5
120 mm ²	0,4	0,36	0,42
150 mm ²	0,35	0,31	0,37
185 mm ²	0,3	0,27	0,32
240 mm ²	0,26	0,23	0,29
300 mm ²	0,23	0,21	0,27


'Como Funciona um Contator Elétrico: O Guia Visual'

1. Componentes do Circuito



Fonte de Alimentação: Trifásico 380Vac



2. Anatomia do Contator




3. O Processo de Ativação (Passo a Passo)




Comandos Elétricos: Do Básico à Instalação

Fundamentos da Eletricidade


Grandezas Elétricas Essenciais



Tipos de Circuitos



Explore as configurações básicas de ligação de componentes: circuitos em Série, Paralelo e Misto.



Conceitos Básicos de Comandos
Entenda a lógica e os dispositivos comuns utilizados para controlar máquinas e processos elétricos.


Componentes e Dispositivos de Controle



Motores e Proteção

Aprenda a interpretar a etiqueta de um motor, dimensionar fios e definir o disjuntor de proteção adequado.

Dispositivos de Manobra



Relés: O Coração do Controle




Sensores e Sinalizadores



Aplicações e Instalações Práticas



Partida de Motores



Instalações Residenciais



Energia Solar Fotovoltaica



Consumo e Transformadores
Dimensionamento de consumo em Watts e conexões em transformadores.

GUIA VISUAL DE COMANDOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES

FUNDAMENTOS DA ELETRICIDADE


Conceitos Elétricos Básicos




Tipos de Circuitos



Cores de Sinais




Dispositivos Comuns em Comandos



COMPONENTES, CONTROLE E PROTEÇÃO


Motores Elétricos



Relés: O Cérebro do Comando




Contatores e Botoeiras



Dispositivos para acionamento e controle de cargas. Inclui blocos de contatos auxiliares.

Interruptores e Fusíveis



APLICAÇÕES E INSTALAÇÕES PRÁTICAS

Partida de Motores




Instalações Residenciais



Automação e Sensores



Energia Solar Fotovoltaica



Conectado à rede.
Conectado à rede. Autônomo.


Componentes Essenciais de Painéis Elétricos Industriais

Painéis elétricos industriais são o centro de controle das operações, garantindo que máquinas e processos funcionem de forma segura e eficiente. Este infográfico detalha componentes cruciais para controle, proteção e eficiência, assegurando a continuidade das operações.



Controle e Automação

Controlador Lógico Programável (CLP)




É um dispositivo eletrônico usado para automatizar processos industriais e controlar equipamentos, substituindo a lógica de controle tradicional por tarefas programáveis.



Proteção de Circuitos e Equipamentos

Relé de Falta de Fase




Dispositivo de proteção que detecta a ausência de fases em sistemas trifásicos, desligando automaticamente o equipamento para evitar danos.




Distribuição e Eficiência Energética

Barramento Neutro e Terra



Usado em painéis de distribuição para centralizar e organizar as conexões de neutro e terra, ligando o ponto geral aos circuitos parciais.

Relé Térmico



Monitora a corrente elétrica e desliga o circuito quando a corrente excede um limite seguro, protegendo motores contra sobrecargas.

Capacitor de Fator de Potência (FP)




Compensa a carga indutiva para melhorar o fator de potência, reduzindo a diferença entre a potência ativa e a aparente para aumentar a eficiência.


Guia Rápido: Dispositivos de Proteção e Comando Elétrico

Uma referência visual sobre a função dos principais dispositivos de proteção de circuitos, equipamentos e pessoas em comandos elétricos.

PROTEÇÃO GERAL & PESSOAL




Disjuntor Comum



Proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Desliga automaticamente o circuito quando a corrente excede o limite, prevenindo danos aos equipamentos e riscos de incêndio.



Dispositivo DR (Diferencial Residual)




Proteção contra choques elétricos. Desliga o circuito ao detectar uma diferença entre a corrente que entra e a que sai, indicando uma fuga de corrente para a terra.

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS & MOTORES




DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto)



Defesa contra picos de tensão. Protege equipamentos elétricos contra surtos de tensão causados por relâmpagos ou manobras na rede, desviando a tensão excessiva.



Disjuntor Motor




Proteção específica para motores elétricos. Desarma automaticamente para evitar danos ao motor e à fiação quando a corrente ultrapassa um limite seguro devido a sobrecargas.

CONTROLE DE CARGAS & AUTOMAÇÃO



Contator




L1 L2 L3

Interruptor para controle de alta corrente. Controla a ligação e o desligamento de circuitos (como motores) por meio de um sinal de controle de baixa corrente, permitindo a automação.

Como Dimensionar o Disjuntor de Proteção para Motores Elétricos

Guia passo a passo para a correta seleção e dimensionamento de um disjuntor de proteção para um motor elétrico, garantindo segurança e conformidade.



1. Análise e Preparação

Determine a Corrente Nominal (In) do Motor

Encontre este valor fundamental na etiqueta de identificação do motor ou no manual do fabricante.

Escolha o Tipo de Disjuntor

Utilize um disjuntor termomagnético, que é o tipo projetado e adequado para a proteção de motores.

2. Dimensionamento Técnico

Calcule a Corrente de Proteção

O disjuntor deve ser ajustado entre 115% e 125% da corrente nominal para suportar a corrente de partida do motor, que pode ser de 6 a 8 vezes maior.


Defina a Curva de Disparo

Escolha a curva correta (B, C ou D). Geralmente, a Curva C é a mais adequada para motores, pois fornece proteção ideal contra sobrecargas moderadas.

3. Verificação e Conformidade

Verifique as Normas e Requisitos Locais

Certifique-se de que o disjuntor escolhido atende a todas as regulamentações, como a NBR 5410 no Brasil.



Seguir estes passos assegura uma proteção eficaz contra sobrecargas e curtos-circuitos, evitando danos e paradas não programadas.