

Control 08 - Programación 2025-II

Nombre		RUT	
--------	--	-----	--

Instrucciones: Rutee el código manualmente e indique solamente la salida por pantalla.

```
def conteo(array):
    bl = 1
    res = []
    i = 1
    while i < len(array):
        if array[i] == array[i-1]:
            bl = bl + 1
        else:
            res.append(f"{array[i-1]}.{bl}")
            bl = 1
        i = i + 1
    res.append(f"{array[i-1]}.{bl}")
    return res

a = [1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 0]
b = conteo(a)
print(b)

salida = []
for i in range(0, len(b), 2):
    if i + 3 < len(b):
        salida.append(b[i] + " " + b[i+3])
    else:
        salida.append(b[i] + " " + b[(i + 3) % len(b)])
print(salida)
```

Salida