! PANEL-2 PRE-FREEZE — DO NOT FABRICATE — НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ПЛАТУ !

PANEL-2 rev.0 (pre-freeze contract) | panel v0.4 380x210 (spec/panel-spec-v0.4.json) | geometry check vs JSON: max dev 0.00 mm | CERN-OHL-S-2.0

Назначение: проверить КОНТРАКТ PANEL-2 <-> CORE-2 (pinmap.md/csv), матрицу (matrix.md) и защиту джеков (interfaces.md). Электрические номиналы — проект, требующий резьбу.

3. Матрица 42 клавиш Lapka-42: 6 строк x 7 столбцов (строки 1..3 = левая половина, 4..6 = правая; столбцы 1..6 = клавиши, 7 = thumb-ряд). Антифантом: 1N4148 в каждой клавише, строки сканируются по одной (GPIO поочерёдно). Полная таблица — matrix.md.

1. 16 x EC11 (A/B/SW). 8 слева + 8 справа. Каждая фаза: 10k подтяжка -> 1k -> 100n -> MCP23017 (RC 1k/100n по ТЗ). Кнопка: 10k подтяжка + 100n. Все 48 линий идут в 3 x MCP23017 (I2C).

8. Разъёмы в CORE-2: J13 IDC-16 (цифровой/питание: SDA, SCL, INT, LED_DATA, +5V, +3V3, GND); J14 IDC-26 (аналог: CVOUT1..4, CVIN1..4, GATE_OUT, GATE_IN_CLEAN, FADER1/2; GNDA): J12 FPC-40 (LCD RGB). Полная таблица — pinmap.md/.csv.

9. Slave MCP23017 на I2C 0x20 (A0..A2 = GND). 8 GPA на 16 энкодеров, 0x22 = 48 кнопок, 0x23 = матрица 6x7 + INTA всех чипов — open-drain, общая линия INT с подтяжкой 10k. Адреса: A0..A2 (см. схему).

5. Джек 3.5 моно (10k pull-up +3V3 на CORE-2, RC 1k/100n, ESD-защита). CATZ: IN (GNDA) и OUT (GNDA) — разрыв GND при вставке. Сигнал 0..+3.3 В, 1 В/окт.

6. 2 фейдера 60 мм (10k линейные) через RC 1k/100n -> FADER1/FADER2 -> MCP3208 CORE-2. Линейность: 10k по 3.3 В = 0.33 мА, шум 1k+100n (fc 1.6 кГц), 12 бит = 0.8 мВ/LSB.

7. 17 x WS2812B-2020 (16 ручек + статус), питание +5 В. Данные GPIX -> U6 74HCT1G125 (VCC=+5 В) -> 330R -> цепочка; 100n на каждый LED.

10. Выход 4 x 3.5 моно (CVOUT1..4, 0..+3.3 В/GNDA) + 100n + 74LVC1G17. GNDA и GND соединены в одной точке (R112).

Built in open hardware — CERN-OHL-S-2.0

Sheet: /
File: PANEL-2.kicad_sch

Title: PicoMod PANEL-2 (PRE-FREEZE, DO NOT FABRICATE) — 380x210 panel

Size: A0	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.1	Rev: 0.0
	Id: 1/1