

			t				t+1			Przerzutniki					
Z	t	t+1	Z	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	*	0	*	1	*
0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	*	1	*	*	1
0	2	3	0	0	1	0	0	1	1	0	*	*	0	1	*
0	3	6	0	0	1	1	1	1	0	1	*	*	0	*	1
0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	*	1	0	*	0	*
0	5	4	0	1	0	1	1	0	0	*	0	0	*	*	1
0	6	5	0	1	1	0	1	0	1	*	0	*	1	1	*
1	0	4	1	0	0	0	1	0	0	1	*	0	*	0	*
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	*	0	*	*	1
1	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	*	*	1	1	*
1	3	2	1	0	1	1	0	1	0	0	*	*	0	*	1
1	4	5	1	1	0	0	1	0	1	*	0	0	*	1	*
1	5	6	1	1	0	1	1	1	0	*	0	1	*	*	1
1	6	3	1	1	1	0	0	1	1	*	1	*	0	1	*

$< \text{functionJat0x7fe8aa2c10d0} >_2$					$< \text{functionKat0x7fe8aa2c1268} >_2$				
ZQ_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10	ZQ_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0	00	*	*	*	*
01	*	*	*	*	01	1	0	*	0
11	*	*	*	*	11	0	0	*	1
10	1	0	0	0	10	*	*	*	*

$$< \text{functionJat0x7fe8aa2c10d0} >_2 = Z\overline{Q_1}\overline{Q_0} + \overline{Z}Q_1Q_0$$

$$< \text{functionKat0x7fe8aa2c1268} >_2 = ZQ_1 + ZQ_1\overline{Q_0}$$

$< \text{functionJat0x7fe8aa2c10d0} >_1$					$< \text{functionKat0x7fe8aa2c1268} >_1$				
ZQ_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10	ZQ_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	*	*	00	*	*	0	0
01	0	0	*	*	01	*	*	*	1
11	0	1	*	*	11	*	*	*	0
10	0	0	*	*	10	*	*	0	1

$$< \text{functionJat0x7fe8aa2c10d0} >_1 = ZQ_2Q_0 + \overline{Z}\overline{Q_2}Q_0$$

$$< \text{functionKat0x7fe8aa2c1268} >_1 = Z\overline{Q_2}\overline{Q_0} + \overline{Z}Q_2$$

$< \text{functionJat0x7fe8aa2c10d0} >_0$					$< \text{functionKat0x7fe8aa2c1268} >_0$				
ZQ_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10	ZQ_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	*	*	1	00	*	1	1	*
01	0	*	*	1	01	*	1	*	*
11	1	*	*	1	11	*	1	*	*
10	0	*	*	1	10	*	1	1	*

$$< \text{functionJat0x7fe8aa2c10d0} >_0 = ZQ_2 + \overline{Z}\overline{Q_2} + Q_1$$

$$< \text{functionKat0x7fe8aa2c1268} >_0 = 1$$