



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Lógico

TEMA 06

6) REGLAS DE INFERENCIA

6.1 DEFINICIÓN:

Son aquellas implicaciones notables que sirven de modelo para obtener una conclusión lógica a partir de un conjunto de premisas.

6.2 ESQUEMA:

P_1 : Premisa 1

P_2 : Premisa 2

P_3 : Premisa 3

:

P_n : Premisa n

C : Conclusión ó $(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow C$
(es válida si la inferencia es verdadera o tautológica)



Como: $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n$
están unidas por conectores iguales, es decir conjuntivos, siempre es posible asociar y conmutar las premisas, en cualquier forma deseada o conveniente.

1) Los Modus

I) Modus Ponendo Pones (MPP)

Esquemas:

$$\begin{array}{l} a) P_1 : p \rightarrow q \\ P_2 : p \\ \hline C : q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} b) P_1 : p \leftrightarrow q \\ P_2 : p \\ \hline C : q \end{array}$$

$$\begin{array}{l} c) P_1 : p \leftrightarrow q \\ P_2 : \quad \quad q \\ \hline C : p \end{array}$$

II) Modus Tollendo Tollens (MTT)

Esquemas:

$$\begin{array}{l} a) P_1 : p \rightarrow q \\ P_2 : \sim q \\ \hline C : \sim p \end{array}$$

$$\begin{array}{l} b) P_1 : p \leftrightarrow q \\ P_2 : \sim q \\ \hline C : \sim p \end{array}$$

$$\begin{array}{l} c) P_1 : p \leftrightarrow q \\ P_2 : \sim p \\ \hline C : \sim q \end{array}$$

2) Los Silogismos

I) Silogismo Disyuntivo (SD)

Esquemas:

$$\begin{array}{l} a) P_1 : p \vee q \\ P_2 : \sim q \\ \hline C : p \end{array}$$

$$\begin{array}{l} b) P_1 : p \Delta q \\ P_2 : \sim q \\ \hline C : p \end{array}$$



II) Silogismo Hipotético Puro (SHP)

Esquema:

$$\begin{array}{l} P_1 : p \rightarrow q \\ P_2 : q \rightarrow r \\ \hline C : p \rightarrow r \end{array}$$

ARTIFICIO DE SIMPLIFICACIÓN

$$A_1 : \cancel{p} = p, \cancel{q} = q, \cancel{r} = r, \dots$$

$$A_2 : \cancel{\wedge}, \cancel{\vee}, \cancel{\rightarrow}, \cancel{\leftrightarrow}, \cancel{\sim}$$

$$A_3 : \cancel{\wedge} = \cancel{\vee} = \cancel{\rightarrow}, \cancel{\leftrightarrow} = \cancel{\sim}$$

$$A_4 : \text{para "DD" los "\sim" se quedan} \left\{ \begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \rightarrow s \\ \hline \sim q \vee \sim s \\ \sim p \vee \sim r \end{array} \right.$$

$$A_5 : \text{premisas con "A"} \left\{ \begin{array}{l} \cancel{p} \wedge \cancel{q} \\ p \\ \hline p \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \cancel{p} \wedge q \\ q \\ \hline q \end{array} \right. \\ \text{Si } p = \text{común} \quad \text{Si: } q = \text{común}$$

$$A_6 : \begin{array}{l} p \\ p \vee X \end{array} \equiv \begin{array}{l} \sim p \rightarrow X \\ \sim X \rightarrow p \\ \sim p / \sim X \end{array}$$



3) Los Dilemas

I) Dilema Constructivo (DC)

Esquema:

$$P_1 : p \rightarrow q$$

$$P_2 : r \rightarrow s$$

$$P_3 : p \vee r$$

$$C : q \vee s$$

II) Dilema Destructivo (DD)

$$P_1 : p \rightarrow q$$

$$P_2 : r \rightarrow s$$

$$P_3 : \sim q \vee \sim s$$

$$C : \sim p \vee \sim r$$

4) Ley de Conjunción

Esquema:

$$P_1 : p$$

$$P_2 : q$$

$$C : p \wedge q$$

5) Ley de Adición o nuevo factor

Esquema:

$$P_1 : p$$

$$C : p \vee x$$

x = cualquier expresión

6) Ley de Simplificación

Esquema:

$$P_1 : p \wedge q$$

$$C_1 : p$$

$$C_2 : q$$

7) Ley de Modus Ponendo Tollendo (MPT):
(Afirmando niego)

Esquema:

$$P_1 : p \vee q \quad p \vee q$$

$$P_2 : p \quad \underline{\quad} q$$

$$C : \sim q \quad \sim p$$

8) Ley de Modus Ponendo Tollendo (MPT):
(Afirmando niego)

Esquema:

$$P_1 : p \vee q \quad p \vee q$$

$$P_2 : \sim p \quad \underline{\quad} \sim q$$

$$C : q \quad p$$

“Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos”. Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

