

Seminare ASC - Rezolvări

Matei-Iulian Cocu

`matei-iulian.cocu@s.unibuc.ro`

Ștefan Chiper

`stefan.chiper@s.unibuc.ro`

Cuprins

Seminar 0x00	2
Seminar 0x01	4
Seminar 0x02	5
Seminar 0x03	6
Seminar 0x04	7
Seminar 0x05	7

Seminar 0x00

1. Completați următorul tabel cu reprezentările lipsă ale unor numere naturale:

Baza: $B = 2$	$B = 4$	$B = 8$	$B = 10$	$B = 16$
1011 1110 1110 1111	2332 3233	137 357	48879	0xBEEF
0000 0000 0010 1010	222	52	42	0x002A
1001 1100 1111 0011	2130 3303	116 363	40179	0x9CF3
0000 0010 1011 1101	22331	1275	701	0x02BD
0000 0001 1111 1111	13333	777	511	0x01FF
1101 1110 1010 1111	3132 2233	157 257	57007	0xDEAF
1100 1010 0101 0011	3022 1103	145 123	51795	0xCA53
0000 0000 1110 0100	3210	344	228	0x00E4
0000 1110 1001 1101	322131	7235	3741	0x0E9D
0000 0111 1110 0100	133210	3744	2020	0x07E4
0001 0001 0001 0001	101 0101	10 421	4,369	0x1111
1111 1111 1111 1111	3333 3333	177 777	65535	0xFFFF
1111 1111 0000 0000	3333 0000	177 400	65280	0xFF00
0000 0000 1111 1111	3333	377	255	0x00FF

2. Completați următorul tabel cu reprezentările lipsă ale unor numere întregi (16 biți):

Baza: $B = 2$	$B = 4$	$B = 8$	$B = 10$	$B = 16$
1111 1110 1110 1101	3332 3231	177 355	-275	0xFEED
1111 1111 1101 0110	3333 0332	377 326	-42	0xFFD6
0101 1100 1111 0011	1130 3303	057 363	23795	0x5CF3
0000 0010 1011 1101	22331	2535	701	0x02BD
0000 0011 1111 1111	3333	777	511	0x01FF
1010 0001 1111 0001	2023 3011	243 361	-24111	0xA1F1
1100 1010 0101 0011	3102 1123	145 123	-13645	0xCA53
0000 0000 1110 0100	3210	344	228	0x00E4
0000 1110 0000 0111	320 013	7007	3591	0x0E07
1111 1010 1011 0111	3322 2313	3667	-1337	0xFAB7
1111 0001 0001 0001	3302 2211	170 421	-3855	0xF111
1111 1111 1111 1111	3333 3333	177 777	-1	0xFFFF
1111 1111 0000 0000	3333 0000	177 400	-256	0xFF00
1111 0000 1111 0000	3300 3300	170 360	-3856	0xF0F0

3. Realizați următoarele operații aritmetice cu numere pe biți reprezentate în complement față de doi (verificați-vă calculele folosind sistemul zecimal):

0101 1100 1111 0011 1111 1111 0000 0000 overflow - 0101 1011 1111 0011	1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0001 overflow - 0000 0000 0000 0000
0111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000	0101 1100 1111 0011 0111 0000 1111 0000 1100 1101 1110 0011
1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111	1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0001

În următoarele cazuri, numărul de biți scriși reprezintă dimensiunea totală alocată pentru reprezentarea numerelor (14 și 8 biți în stânga, 12 și 8 biți în dreapta):

$$\begin{array}{r|l} 11\ 1000\ 0010\ 0101 & \\ \hline 1011\ 1100 & + \\ \hline 11\ 1000\ 1110\ 0001 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 1100\ 1001\ 0010 & \\ \hline 0100\ 1010 & + \\ \hline 1100\ 1101\ 1100 & \end{array}$$

4. Realizați următoarele operații logice pe biți:

$$\begin{array}{r|l} 0101\ 1100\ 1111\ 0011 & \\ \hline 0101\ 1100\ 1111\ 0011 & AND \\ \hline 0101\ 1100\ 1111\ 0011 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 0111\ 1111\ 1111\ 1111 & \\ \hline 0000\ 0000\ 0000\ 0001 & AND \\ \hline 0000\ 0000\ 0000\ 0001 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 1101\ 1001\ 0110\ 0001 & \\ \hline 1111\ 1111\ 0000\ 0000 & AND \\ \hline 1101\ 1001\ 0000\ 0000 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 0000\ 0000\ 1111\ 1111 & \\ \hline 0000\ 0001\ 0000\ 0000 & AND \\ \hline 0000\ 0000\ 0000\ 0000 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 1101\ 1100\ 1111\ 0011 & \\ \hline 1101\ 1100\ 1111\ 0011 & XOR \\ \hline 0000\ 0000\ 0000\ 0000 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 0101\ 1100\ 1111\ 0011 & \\ \hline 0111\ 0000\ 1111\ 0000 & OR \\ \hline 0111\ 1100\ 1111\ 0011 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 0101\ 1100\ 1111\ 0011 & \\ \hline 0000\ 0000\ 1111\ 1111 & OR \\ \hline 0101\ 1100\ 1111\ 1111 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 1100\ 0110\ 1001\ 1110 & \\ \hline 1001\ 1111\ 0110\ 1100 & XOR \\ \hline 1100\ 0110\ 1001\ 1110 & XOR \\ \hline 1001\ 1111\ 0110\ 1100 & \end{array}$$

5. Folosind cunoștințele de curs, răspundeți la următoarele întrebări:

- care este cel mai mare număr zecimal (natural) care se poate reprezenta pe N biți? **R:** $2^N - 1$
- care este cel mai mare număr zecimal (întreg) care se poate reprezenta (în complement față de doi) pe N biți? dar cel mai mic? **R:** $2^{N-1} - 1$ (mare); -2^{N-1} (mic)
- fie x un număr natural, de câți biți este nevoie pentru a-l reprezenta în binar? **R:** $\lceil \log_2(x) \rceil + 1$
- dacă un număr x este reprezentat cu k cifre în sistemul hexazecimal, de câți biți avem nevoie pentru a-l reprezenta în binar? **R:** $4k$
- dacă un număr x este reprezentat cu k biți în sistemul binar, de câte cifre avem nevoie pentru a reprezenta x în sistemul hexazecimal? **R:** $\frac{k}{4}$
- dacă un număr x este reprezentat cu k cifre în sistemul zecimal, de câți biți avem nevoie pentru a-l reprezenta în binar? **R:** $\lceil k \cdot \log_2(10) \rceil$

6. Reprezentarea binară a unui număr poate fi extinsă la dreapta, cu numere sub-unitare în felul următor (binary fixed-point):

...	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}	...
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

- calculați valorile în sistemul zecimal pentru următoarele numere reprezentate în formatul de mai sus (punctul stă între 2^0 și 2^{-1}):
 - 101.101 **R:** 5.625
 - 111.001 **R:** 7.125
 - 1110.00111 **R:** 14.21875
 - 1010.0000011 **R:** 10.0234375
 - 1111.0010011 **R:** 15.148438
- calculați valorile în sistemul binar fixed-point pentru următoarele numere reprezentate în formatul zecimal:
 - 3.75 **R:** 11.11
 - 12.3125 **R:** 1100.0101
 - 3.078125 **R:** 11.000101
 - 17.671875 **R:** 10001.101011
 - $\frac{2}{3} \approx 0.6667$ **R:** 0.1010101010... (periodic)
- când au numere reprezentate în acest sistem o reprezentare finită (fără repetiția zecimalelor)? **R:** Atunci când partea fracționară poate fi exprimată ca o sumă finită de puteri negative ale lui 2, adică atunci când numărul fracționar este un multiplu finit al unei puteri negative a lui 2. Altfel, numerele care nu pot fi exprimate astfel vor avea o reprezentare periodică în binar.
- cum arată un număr negativ reprezentat într-un astfel de sistem de reprezentare? Reprezentați $\frac{5}{8}$ și $-\frac{5}{8}$ în sistemul binary fixed-point (folosiți un sigur bit pentru reprezentarea părții întregi, gândiți-vă și cum folosiți un bit de semn și la reprezentarea în complement față de doi). **R:** Vom alocă 8 biți (1 byte) pentru reprezentarea unui număr întreg. Similar cu reprezentarea în complement față de 2 a numerelor întregi, aceeași idee se aplică și pentru numerele din sistemul fixed-point: se calculează complementul față de 2 a numărului non-negativ și se adaugă 1 la acesta (un LSB în reprezentarea respectivă). Astfel, $\frac{5}{8} = 0.625 \rightarrow 0b0000.1010 \Rightarrow -\frac{5}{8} = -0.625 \rightarrow 0b1111.0110 = 0b1111.0101 + 0b0000.0001$.

7. Demonstrați cum reprezentarea în complement față de doi a numărului $-x$ poate fi obținută prin inversarea tuturor biților lui x și adunarea lui 1 la rezultat.

R: Fie x un număr întreg pozitiv reprezentat pe N biți. Reprezentarea sa binară este dată de suma:

$$x = \sum_{i=0}^{N-1} b_i \cdot 2^i, \quad b_i \in \{0, 1\}$$

Atunci, reprezentarea în complement față de doi a numărului $-x$ este dată de:

$$-x = 2^N - x = 2^N - \sum_{i=0}^{N-1} b_i \cdot 2^i = \sum_{i=0}^{N-1} (1 - b_i) \cdot 2^i + 1$$

unde $\sum_{i=0}^{N-1} (1 - b_i) \cdot 2^i$ reprezintă inversarea tuturor biților lui x , iar adunarea lui 1 finalizează procesul de obținere a reprezentării în complement față de doi.

8. Demonstrați că metoda asocierii a p termeni consecutivi este soluția corectă pentru problema transformării unui număr din baza B în baza B^p , $p > 1, p \in \mathbb{N}$.

R: Fie un număr N reprezentat în baza B ca o secvență de cifre $d_k d_{k-1} \dots d_1 d_0$, unde fiecare cifră d_i satisface $0 \leq d_i < B$. Atunci, valoarea acestui număr în baza 10 este dată de:

$$N = \sum_{i=0}^k d_i \cdot B^i$$

Pentru a transforma acest număr în baza B^p , împărțim secvența de cifre în grupuri de câte p cifre, începând de la dreapta spre stânga. Fiecare grup de p cifre reprezintă o cifră în baza B^p . Astfel, fiecare grup G_j format din cifrele $d_{jp+p-1} d_{jp+p-2} \dots d_{jp}$ poate fi convertit în baza B^p prin calculul:

$$C_j = \sum_{i=0}^{p-1} d_{jp+i} \cdot B^i$$

unde C_j este cifra corespunzătoare în baza B^p . Prin această metodă, fiecare grup de p cifre din baza B este transformat într-o singură cifră în baza B^p , păstrând astfel valoarea numerică a numărului original. Aceasta demonstrează că metoda asocierii a p termeni consecutivi este corectă pentru transformarea unui număr din baza B în baza B^p .

9. Demonstrați că $\lfloor \log_2 x \rfloor = i_{max}$ unde x este un număr dat pe N biți iar $i_{max} = \max\{i | b_i = 1, \forall i = 0, \dots, N - 1\}$ unde b_i reprezintă al i -lea bit din reprezentarea binară a numărului x . De exemplu, dacă $x = 00101110$ (46 zecimal) atunci $\lfloor \log_2 x \rfloor = 5$.

R: Fie x un număr reprezentat pe N biți, astfel încât:

$$x = \sum_{i=0}^{N-1} b_i \cdot 2^i, \quad b_i \in \{0, 1\}$$

Fie $i_{max} = \max\{i | b_i = 1, \forall i = 0, \dots, N - 1\}$. Atunci, putem observa că: $2^{i_{max}} \leq x < 2^{i_{max}+1}$ Aplicând logaritmul în baza 2 pe toate părțile inegalității, obținem: $i_{max} \leq \log_2(x) < i_{max} + 1$ Din această relație rezultă că: $\lfloor \log_2(x) \rfloor = i_{max}$.

10. În 2014, videoclipul melodiei ”Gangnam Style” se apropia de 2.147.483.647 vizualizări (adică $2^{31} - 1$). Cei de la Youtube au trebuit să facă niște modificări pentru a acomoda acest număr mare de vizualizări. Explicați ce s-a întâmplat: care este semnificația numărului de mai sus, care era riscul, și care e soluția pentru rezolvarea potențiale probleme.

R: Numărul de vizualizări era stocat într-o variabilă de tip întreg pe 32 de biți, folosind reprezentarea în complement față de doi. Astfel, valoarea maximă care putea fi stocată era $2^{31} - 1 = 2.147.483.647$. Când numărul de vizualizări a atins această valoare, orice incrementare ar fi cauzat un overflow, resetând contorul la o valoare negativă sau zero, ceea ce ar fi fost incorect. Soluția a fost trecerea la o reprezentare pe 64 de biți pentru stocarea numărului de vizualizări, permițând astfel un număr mult mai mare de vizualizări fără riscul de overflow. De ce nu unsigned? regulile interne Youtube, pe scurt.

11. În Anexa 1 aveți două implementări ale algoritmului de căutare binară; care este cea optimă?

```
1 int binarySearch1(int arr[], int start, int end, int x)
2 {
3     if (end >= start)
4     {
5         int mid = start + (end - start) / 2;
6         if (arr[mid] == x)
7             return mid;
8         if (arr[mid] > x)
9             return binarySearch1(arr, start, mid - 1, x);
10        return binarySearch1(arr, mid + 1, end, x);
11    }
12    return -1;
13 }
```

```
1 int binarySearch2(int arr[], int start, int end, int x)
2 {
3     if (end >= start)
4     {
5         int mid = (start + end) / 2;
6         if (arr[mid] == x)
7             return mid;
8         if (arr[mid] > x)
9             return binarySearch2(arr, start, mid - 1, x);
10        return binarySearch2(arr, mid + 1, end, x);
11    }
12    return -1;
13 }
```

Explicație: în esență, singura diferență este modalitatea de calcul a punctului de mijloc: în prima variantă, este calculată media diferenței dintre capete (start și end) și este însumată punctului de plecare (start), pe când în cea de a doua variantă este făcută cât se poate de direct media celor 2 capete. Problema apare pentru cea de a DOUA variantă dacă ambele valori ale capetelor sunt mari, având posibilitatea de a face overflow; primul 'approach' atenuează această posibilitate complet.

Seminar 0x01

1. Avem un pachet de cărți de joc (52 de cărți). Luăm cărțile pentru prima dată afară din pachet. Câtă informație avem în acest moment despre cărți? Amestecăm cărțile aleator (apropo, cum facem asta, algoritmic, eficient?). Câtă informație avem acum în pachetul de cărți? (folosiți și aproximarea lui Stirling pentru calcularea rezultatului)

R: Informația inițială este de $\log_2(52!) \approx 225.58$ biți, iar după amestecare rămâne aceeași, deoarece amestecarea nu schimbă entropia sistemului. Amestecarea se poate face folosind algoritmul Fisher-Yates, care are complexitate $O(n)$. Aproximarea lui Stirling

2. Se dă o urnă în care avem 5 bile roșii și 3 bile albastre. Ni se spune că cineva extrage o bilă din urnă și aceasta este albastră. Se cere:
- (a) câtă informație primim în urma acestei observații?
 - (b) care a fost entropia urnei înainte de extragere și care este entropia urnei după extragere?
 - (c) continuați să calculați entropia presupunân că extragem pas cu pas toate bilele albastre;
 - (d) similar cu cerința anterioară pentru bilele roșii (începând cu urna inițială presupunem că extrageți rând pe rând fiecare bilă roșie și calculați entropia la fiecare pas).

3. Se dau 12 bile. 11 dintre ele au aceeași greutate, iar una este mai ușoară. Folosind o balanță, care este numărul minim de cântăriri necesare pentru a identifica bila mai ușoară?

Intuitiv, vom împărți bilele în grupuri mai mici egale, comparându-le pe acestea recursiv până când se ajunge la cazul trivial (grupa este formată dintr-o singură bilă). Rezolvarea optimă (cu numărul minim de pași necesari): începe cu împărțirea celor 12 bile în grupe de câte 4 - le vom nota A, B și C. comparăm greutatea A și B: dacă A = B, atunci bila este în c altfel, este în grupa cu greutatea mai mică;

4.

5. Se dă un număr natural x pe N biți. Câtă informație am câștigat dacă:

- (a) ni se spune despre x că are exact două valori "1" în reprezentarea sa binară;
- (b) ni se spune despre x că are exact $\frac{N}{2}$ valori "1" în reprezentarea sa binară;

- (c) ni se spune despre x că are o secvență continuă de $\frac{N}{4}$ biți de "1" în reprezentarea sa binară (restul biților sunt "0");
- (d) ni se spune despre x că are MSB setat la "1";
- (e) ni se spune despre x că este impar;
- (f) ni se spune despre x că este o putere a lui 2;
- (g) ni se spune despre x că are primii $\frac{N}{2}$ biți din reprezentarea sa binară setați la "0";
- (h) ni se spune despre x că este un număr prim (aici doar o estimare aproximativă este posibilă);
- (i) ni se spune despre x că are în reprezentarea sa binară un număr par de biți setați la "1";
- (j) ni se spune că $x = 42$.

Evenimentul/simbolul x	A	B	C	D	E
Probabilitatea $P(X = x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

7. Considerăm următorul mesaj bloc:

D_{00}	D_{01}	D_{02}	P_{0l}
D_{10}	D_{11}	D_{12}	P_{1l}
D_{20}	D_{21}	D_{22}	P_{2l}
P_{c1}	P_{c2}	P_{c3}	P_{cl}

Elementele D_{ij} sunt date (deci avem 9 biți) iar elementele P_{ij} sunt biți de paritate (deci avem 7 biți redundanți): pe fiecare linie, pe fiecare coloană și pe mesajul total. Biții de paritate sunt "1" dacă avem un număr par de "1" în linie/coloană/mesaj. Cerințe:

(a)

8. Sistemul de codare *ISBN-10* pentru cărți folosește 9 cifre plus o cifră de verificare pentru a identifica unic fiecare carte. Rolul cifrei de verificare este dublu: 1) detectează dacă o cifră din cele 10 este scrisă greșit și 2) detectează dacă două cifre consecutive au fost interschimbate. Aceste două erori sunt cele mai comune când codăm astfel de informații pentru cărți. Codarea este următoarea:

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, p,$$

unde $x_1, \dots, x_9 \in \{0, \dots, 9\}$ sunt dați iar p (acesta ar fi x_{10}) este calculat astfel încât:

$$\sum_{i=1}^9 (11-i)x_i + p = 0 mod 11.$$

Cerințe:

- (a) calculați cifra de verificare p pentru codul ISBN-10: 0 – 306 – 40615 p ;
- (b) arătați că orice cod ISBN poate detecta orice eroare de o cifră;
- (c) arătați că orice cod ISBN poate detecta orice interschimbare a două cifre consecutive din cod;
- (d) care este distanța minimă pentru acest cod?
- (e) ce se întâmplă dacă schimbăm regula pentru cifra de verificare astfel încât $\sum_{i=1}^9 x_i + p = 0 mod 11$? Putem detecta/corecta erori la fel de bine?

9.

10. Avem un alfabet cu două simboluri:

Seminar 0x02

1. Calculați tabelele de adevăr pentru următoarele expresii logice:

(a) $X = A + BC$				
A	B	C		X
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		1
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

(b) $X = A(B + D)$				
A	B	D		X
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		0
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

(c) $X = (A + B)(A + C)$				
A	B	C		X
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		1
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

(d) $X = \overline{A}(B + C)D$					
A	B	C	D		X
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		1
0	1	0	0		0
0	1	0	1		1
0	1	1	0		0
0	1	1	1		1
1	0	0	0		0
1	0	0	1		0
1	0	1	0		0
1	0	1	1		0
1	1	0	0		0
1	1	0	1		0
1	1	1	0		0
1	1	1	1		0

(e) $X = A\overline{B}(C + D)$					
A	B	C	D		X
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		0
0	1	1	0		0
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		1
1	0	1	0		1
1	0	1	1		1
1	1	0	0		0
1	1	0	1		0
1	1	1	0		0
1	1	1	1		0

(f) $X = AB(C \oplus D)$					
A	B	C	D		X
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		0
0	1	1	0		0
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		0
1	0	1	0		0
1	0	1	1		0
1	1	0	0		0
1	1	0	1		1
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

(g) $X = A\overline{B}CD$					
A	B	C	D		X
0	0	0	0		0
0	0	0	1		0
0	0	1	0		0
0	0	1	1		0
0	1	0	0		0
0	1	0	1		0
0	1	1	0		0
0	1	1	1		0
1	0	0	0		0
1	0	0	1		0
1	0	1	0		1
1	0	1	1		0
1	1	0	0		0
1	1	0	1		0
1	1	1	0		0
1	1	1	1		0

(h) $X = (\overline{A\overline{B}} + \overline{AB}) + (\overline{C\overline{D}} + \overline{CD})$				
A	B	C	D	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

(i) $X = (\overline{A} \overline{B} + AB)(\overline{C} \overline{D} + CD)$				
A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

(j) $X = A(A \oplus B)(B \oplus C)D$				
A	B	C	D	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

2. Desenați circuitele digitale pentru următoarele expresii logice:

- (a) $X = (A + B)C$

(b) $X = A + BC + \overline{D}$

(c) $X = AB + \overline{A} \overline{C}$
- (d) $X = \neg(A + B)(C + D)\overline{D}$

(e) $X = A \oplus B \oplus CD$

(f) $X = A\overline{B} \oplus CB$

3. Legile de Morgan sunt: $\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$ și $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$. Cerințe:

- (a) verificați cele două legi;

(b) desenați circuitele pentru: $\overline{A + B}$, $\overline{A} \overline{B}$, $\overline{AB}$ și $\overline{A} + \overline{B}$;

(c) folosind și cele două legi, calculați/simplificați expresiile:

i.* $\neg(\overline{A + B}) = AB$

i.* $\neg(\overline{A} \overline{B}) = A + B$

i.* $\overline{A + B + C}$, generalizați la N variabile digitale A

i.* $\overline{ABC}$, generalizați la N variabile digitale A

i.* $\neg(A + B) \cdot \overline{A} \cdot \overline{B}$

i.* $\overline{AB}(\overline{A} + \overline{B})$

i.* $\overline{(A + B)(\overline{A} + \overline{B})}$

i.* $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{(AB)}$

i.* $C + \overline{CB}$

i.* $\overline{AB}(\overline{A} + B)(\overline{B} + \overline{B})$

i.* $\overline{(\overline{AB})(\overline{B} + C)}$

i.*

4. Simplificați următoarele expresii logice:

- (a) $\overline{A} + 0$

(b) $\overline{A} \cdot 0$

(c) $A + \overline{A}$

(d) $A + A$

(e) $A + \overline{AB}$

(f) $A + \overline{A} \cdot B$

(g) $A(\overline{A} + B)$

(h) $\overline{AB} + \overline{AB}$

(i) $\overline{(\overline{A} + \overline{B})(\overline{A} + B)}$

(j) $A(A + B + C + \dots)$

(k) fie

•

(l) $A + A\overline{A}$

(m) $\overline{AB} + A\overline{B}$

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Seminar 0x03

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

- 9.
- 10.

Seminar 0x04

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Seminar 0x05

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.