

ELEKTRIČNA MERENJA • e-skripta

Oblast 7: Osciloskop

Poglavlje iz e-skripte „Električna merenja“

Osciloskop

„Oko“ koje vidi oblik signala.

- Vertikalno: amplituda = (broj podeoka) $\times$ (V/div)
- Horizontalno: perioda T = (broj podeoka) $\times$ (t/div), frekvencija $f = \frac{1}{T}$
- Faza: dvokanalno merenje ili Lisažuoove figure

• Rešeni primer

Primer — amplituda i frekvencija

V/div = 2 V, signal visok 3 podeoka $\Rightarrow$ amplituda 6 V. t/div = 1 ms, perioda 4 podeoka $\Rightarrow T = 4$ ms, $f = \frac{1}{4 \text{ ms}} = 250$ Hz.

- Vrednosti čitaš iz podešavanja V/div i t/div, ne sa same mreže.
- Pazi na sondu ($\times 1$ ili $\times 10$).

Zoi savet: Prvo namesti da na ekranu staju 1–2 periode — tada se najlakše čita i perioda i amplituda.

Za vežbu:

1. t/div = 0,5 ms, perioda 4 podeoka: f ? 2. V/div = 0,5 V, 5 podeoka: amplituda?

Rešenja: 1. $T = 2$ ms, $f = 500$ Hz. 2. 2,5 V.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.