6 ADEGUAMENTO MARZO 2026

L'adeguamento ordinato da Esseco consiste in queste attività:

- installazione nuovo analizzatore ABB EL3020;
- acquisizione variabili analizzatore via rete anziché via cavo;
- montaggio pannello operatore Weintek per gestione QAL3 (comandi e timer);
- montaggio elettrovalvola N_2 per lavaggio QAL3;
- acquisizione segnali di stato via rete per definizione delle logiche di impianto;
- aggiornamento del sistema e adeguamento alla norma EN 17255.

6.1 QAL3

In Febbraio 2026 è stata formulata una offerta per l'implementazione del ciclo di QAL3 da eseguire sul sistema di analisi SO2 installato. E' stata prevista la sostituzione dell'analizzatore EL3020 Uras 26 con un EL3020 Limas 23

La modifica Hardware prevede:

- istallazione nuova elettrovalvola EVZ2 a 3 vie in grado di intercettare il gas di analisi sulla seconda via del frigorifero e insufflare azoto da bombola esterna, all'occorrenza;
- fornitura di pannello HMI per la gestione della QAL3 con i seguenti segnali aggiuntivi:
  - selettore manuale a 2 posizioni per definire se lo Zero può essere fatto con ARIA o con AZOTO, o per comandare direttamente la elettrovalvola dell'Azoto appena inserita. Il selettore ANALISI ZERO E SPAN definisce la tipologia di taratura che si vuole eseguire e in caso di ZERO il selettore aggiunto determina se trattasi di ARIA o AZOTO. Durante il ciclo di QAL3 l'elettrovalvola EVZ2 (nuova aggiunta) si ecciterà per prima come sistema di purga dell'intero circuito pneumatico, in modo da rendere più secco il percorso per quando deve essere inserito il gas di taratura. Poi il ciclo proseguirà purgando per 5 minuti ARIA di zero e per 5 minuti SPAN da bombola;
  - pulsante di START CICLO QAL3 luminoso Rosso la cui spia si accende alla fine del ciclo se qualcosa è andato storto nella deriva o precisione;
  - visualizzazione tempi trascorsi e impostazioni.

Modifica PLC con logica richiesta per nuove aggiunte.

6.2 LOGICA STATI IMPIANTO

Dopo meeting on-line con Carrettoni, Federica e Dario Bossi, del 04/03/26 è stata condivisa la logica con cui vengono definiti gli stati di Marcia Impianto e Transitorio. Siccome sono la combinazione di diversi digitali (ON/OFF) si è definito dopo le continue richieste di ARPA nei vari impianti, di acquisire tramite Modbus presente tutti i segnali che partecipano alla formazione degli stati impianto e memorizzarli nel VISDATA.

Sotto lo schema a blocchi dei vari stati.

- ***Tutte le logiche e le condizioni riportate nelle figure seguenti vengono gestite dal PLC di controllo che fornirà al PLC dello SME gli stati di marcia e transitorio già "pronti". Tuttavia dobbiamo acquisire e registrare tutti gli stati e mostrarli in una pagina dedicata.***