

1. Перевести из 10 в 16 систему

а)

$$\begin{array}{r|l}
 12345678 & 16 \\
 \hline
 12345664 & 771604 \\
 \hline
 14 & 771600 \\
 \hline
 E & 4 \\
 \hline
 & 48224 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 & 3008 \\
 \hline
 & 6 \\
 \hline
 & 188 \\
 \hline
 & 176 \\
 \hline
 & 12 \\
 \hline
 & C
 \end{array}$$

Ответ: $12345678_{10} = BC614E_{16}$

б)

$$\begin{array}{r|l}
 1000000 & 16 \\
 \hline
 1000000 & 62500 \\
 \hline
 0 & 62496 \\
 \hline
 & 4 \\
 \hline
 & 3906 \\
 \hline
 & 3904 \\
 \hline
 & 2 \\
 \hline
 & 244 \\
 \hline
 & 240 \\
 \hline
 & 4 \\
 \hline
 & 15 \\
 \hline
 & F
 \end{array}$$

Ответ: $1000000_{10} = F4240_{16}$