

Nr. ćwicz.	Data	Imię i nazwisko	Wydział	Semestr	Grupa II nr. lab.
121	29 listopada 2019	Jakub Gosławski 141222 Michał Wiśniewski 141355	Informatyki	3	5
Prowadzący: Wojciech Marciniak				Ocena:	

Temat ćwiczenia: Badanie rezonansu mechanicznego

1 Podstawy Teoretyczne

1.1 Wzory

$$\beta = \frac{1}{T} \ln \frac{A_n}{A_{n+1}} \quad (1)$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \quad (3)$$

$$\tau = \frac{1}{2\beta} \quad (4)$$

$$Q = \omega_0 \tau = \frac{\omega_0}{2\beta} \quad (5)$$

(1) współczynnik wytlumienia (2,3) częstotliwość kołowa (4) czas relaksacji (5) dobroć oscylatora

2 Wyniki Pomiarów i Obliczenia

2.1 Elektromagnes 0V

Zmierzony czas 10 wachnięć - 17.01s

Okres $T = \frac{17.01s}{10} = 1.70s$

$$\omega = 3.69 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

$$\omega' = 3.69 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Ponieważ dla tej wartości napięcia w elektromagnecie wartość β jest tak mała że po zaokrągleniu $\omega = \omega'$

Zmierzone amplitudy kolejnych wachnięć i obliczone współczynniki tłumienia

A[cm]	$\beta \left[\frac{1}{s} \right]$
18.0	0.00657
17.8	0.00664
17.6	0.00672
17.4	0.00680
17.2	0.00668

$$\beta_{sr} = 0.00668 \left[\frac{1}{s} \right]$$

$$\tau = 74.83[s]$$

$$Q = 276.41$$

Tablica 1: Pomiary Amplitudy i czasu 10 wachnięć dla różnych wartości natężenia prądu w silniku

I [A]	10t [s]	A [cm]	T [s]	ω' [1/s]
5	27.76	1	2.776	2.263
5.5	24.35	1	2.435	2.580
6	22.25	1.6	2.225	2.824
6.5	20.86	2.6	2.086	3.012
7	18.64	4	1.864	3.371
7.5	17.61	16.2	1.761	3.568
8	16.12	5.4	1.612	3.898
8.5	15.57	3.2	1.557	4.035
9	14.99	1.4	1.499	4.192
9.5	13.93	1.2	1.393	4.511
10	13.26	1	1.326	4.738

2.1.1 Drgania wymuszone

Częstotliwość rezonansowa:

$$\omega = 3.568 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Całkowita szerokość rezonansu:

$$2\Delta\omega_{\frac{1}{2}} = 0.0134 \left[\frac{1}{s} \right]$$

Dobroć oscylatorowa wyliczona ze wzoru (5):

$$Q = 276.41$$

2.2 Elektromagnes 10V

Zmierzony czas 10 wachnięć - 17.49s

Okres $T = \frac{17.49s}{10} = 1.75s$

$$\omega = 3.59 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

$$\omega' = 3.59 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Zmierzone amplitudy kolejnych wachnięć i obliczone współczynniki tłumienia

A[cm]	$\beta \left[\frac{1}{s} \right]$
18.0	0.112
14.8	0.191
10.6	0.175
7.8	0.189
5.6	0.167

$$\beta_{sr} = 0.167 \left[\frac{1}{s} \right]$$

$$\tau = 2.996[s]$$

$$Q = 10.76$$

2.2.1 Drgania wymuszone

Częstotliwość rezonansowa:

$$\omega = 3.605 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Tablica 2: Pomiary Amplitudy i czasu 10 wachnięć dla różnych wartości natężenia prądu w silniku

I [A]	10t [s]	A [cm]	T [s]	ω' [1/s]
5	26.68	0.8	2.668	2.349
5.5	24.13	1.2	2.413	2.599
6	22.08	1.2	2.208	2.841
6.5	20.17	1.8	2.017	3.111
7	19.2	2.8	1.92	3.268
7.5	17.41	4.8	1.741	3.605
8	16.45	2.2	1.645	3.816
8.5	15.32	1.6	1.532	4.098
9	14.4	1	1.44	4.360
9.5	14.12	0.8	1.412	4.447
10	13.08	0.6	1.308	4.801

Całkowita szerokość rezonansu:

$$2\Delta\omega_{\frac{1}{2}} = 0.334 \left[\frac{1}{s} \right]$$

Dobroć oscylatorowa wyliczona ze wzoru (5):

$$Q = 10.76$$

2.3 Elektromagnes 10V

Zmierzony czas 3 wachnięć - $5.33s$, po 3 wachnięciach wachadło zatrzymało się

Okres $T = \frac{5.33s}{3} = 1.77s$

$$\omega = 3.53 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

$$\omega' = 3.43 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Zmierzone amplitudy kolejnych wachnięć i obliczone współczynniki tłumienia

A[cm]	$\beta \left[\frac{1}{s} \right]$
18.0	0.582
6.4	0.655
2.0	0.1.296
0.2	0.844

$$\beta_{sr} = 0.844 \left[\frac{1}{s} \right]$$

$$\tau = 0.592[s]$$

$$Q = 2.09$$

2.3.1 Drgania wymuszone

Częstotliwość rezonansowa:

$$\omega = 3.498 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Całkowita szerokość rezonansu:

$$2\Delta\omega_{\frac{1}{2}} = 1.689 \left[\frac{1}{s} \right]$$

Tablica 3: Pomiary Amplitudy i czasu 10 wachnięć dla różnych wartości natężenia prądu w silniku

I [A]	10t [s]	A [cm]	T [s]	ω' [1/s]
5	26.59	0.8	2.659	2.207
5.5	24.14	0.8	2.414	2.462
6	22.05	1	2.205	2.722
6.5	20.57	1.2	2.057	2.936
7	18.59	1.2	1.859	3.273
7.5	17.46	1.4	1.746	3.498
8	16.19	1.2	1.619	3.788
8.5	15.33	1	1.533	4.011
9	14.35	0.8	1.435	4.296
9.5	13.61	0.6	1.361	4.539
10	13.07	0.6	1.307	4.733

Dobroć oscylatorowa wyliczona ze wzoru (5):

$$Q = 2.09$$

3 Dyskusja Błędów Pomiarowych

Ponieważ nie można było zatrzymywać wahadła aby dokonać dokładnego pomiaru, pomiary musiały być wykonywane dość nieprecyzyjnie, ze względu na brak precyzji ludzkiego oka i refleksu

4 Wnioski

5 Wykresy