

L00 · CORALNPU 教学仓

L00 · 环境、工具链与仓库地图

基础知识 —— 理论、术语与参考资料

对应上游仓库: [google/coralnpu](https://github.com/google/coralnpu) (RTL、文档、测试程序都来自这里)

学习方式: 读规格 → 写 RTL → `./learn check` 对拍 → 修复

文档版本: 2026-09-13 · 生成命令: `./learn pdf`

目录

第 1 章 这门课要造什么

1.1 CoralNPU 是什么

1.2 本课程的路线

第 2 章 怎么学：一个闭环，三层地图

2.1 学习闭环

2.2 仓库地图

2.3 一条命令背后的工具链

第 3 章 地址、镜像与停机

3.1 内存映射

3.2 从源码到内存镜像

3.3 程序怎么停下来

第 4 章 数字逻辑与 Verilog 最小必备

4.1 硬件模块长什么样

4.2 两条最基本的设计规则

4.3 仿真器在做什么

第 5 章 第一个 RTL 模块：32 位 ALU

5.1 为什么先写 ALU

5.2 规格

5.3 三个技术点

第 6 章 自测题

第 7 章 参考资料

书籍

规范与文档

教程与练习


本仓库内部资料

第 1 章 这门课要造什么

1.1 CoralNPU 是什么

CoralNPU 是 Google Research 开源的 NPU（神经网络处理器，也叫 AI 加速器）IP，面向耳机、AR 眼镜、智能手表这类超低功耗 SoC。它基于 32 位 RISC-V 指令集，由三个计算部件协同工作：

CoralNPU 的三个计算部件（本课程的最终目标）



资料来源: doc/overview.md、doc/microarch/、README.md (本图按仓库文档重绘)

CoralNPU 架构

部件	作用	上游位置	本课程阶段
标量核	取指、译码、派发、控制流、地址计算	hdl/chisel/src/coralnpu/scalar/	L01-L04
向量核	128-bit SIMD, 做逐元素计算	hdl/verilog/rvv/、RvvCore.scala	L05-L06
矩阵引擎	量化的外积 MAC, 做卷积/矩阵乘	hdl/verilog/rvv/design/Zvt/	L07

为什么 AI 加速器要有三个部件？因为神经网络的计算有两种截然不同的形态：

- **矩阵乘/卷积**：占绝大多数量，需要大阵列并行（矩阵引擎，目标是 256 MAC/cycle）；
- **逐元素运算与激活函数**：数量少但种类多，需要灵活（向量核）；
- **控制与地址计算**：循环、分支、指针运算（标量核）。

上游用「标量核 + 命令队列 + SIMD 后端」把三者融合在一起，这也是它和普通 CPU 的最大差别。

1.2 本课程的路线

我们不会一上来就读 7 万行 SystemVerilog，而是**自己从零造一遍**：

阶段	你实现的东西	验收方式
L00	环境、工具链、第一个 RTL 模块	4 个作业全通过
L01	RV32I 单周期核	跑通汇编测试与真实 C 程序
L02-L04	访存子系统、流水线与冒险、AXI 外壳与启动	与上游文档规格对齐
L05-L07	浮点、向量（RVV）、矩阵（Zvt/VME）	跑通上游的 intrinsic / matmul 测试程序
L08-L09	总线外设与 DMA、软件栈与模型	端到端跑通一个小模型
L10	验证方法学与毕业项目	自己的核 + 自选模型

每一课都有三样东西：**两本 PDF**（基础知识 + 作业说明）、**一份骨架代码**、**一个自动检查器**。

第 2 章 怎么学：一个闭环，三层地图

2.1 学习闭环

学习闭环：每一课都走完这四步




图 1 每节课的固定节奏；check 失败信息会告诉你卡在哪一步

学习闭环

每节课都走这四步，绝不跳过第三步：

1. 读规格（本课的「基础知识」PDF 与上游文档）；
2. 在骨架的 TODO 处写 RTL；
3. 跑 `./learn check`，拿到具体到某一条指令的失败信息；
4. 修复，再跑一次。

为什么强调自动检查？ 硬件开发和写软件最大的区别是「看不见」。没有检查器时，你只能盯着波形猜；有检查器时，它会告诉你「第 27 条指令 `sra t4, t1, t1` 期望 `0xffffffff`，你算出 `0x00ffffff`」——这是从「猜」到「读错误信息」的质变。

2.2 仓库地图

CoralNPU 仓库地图（教学仓只增加 `course/` 与 `./learn`，不动上游）



图 2 向上游学、在 `course/` 里练：两边永远可对照

仓库地图


这个仓库有两种东西，请严格区分：

- **上游内容**（不要改）：Chisel 写的核与 SoC、SystemVerilog 写的向量后端、数据手册式的文档、cocotb 验证环境、上游工具链；
- **教学层**（你工作的地方）：`course/` 目录与根目录的 `./learn` 命令。

教学层的答案永远可以回到上游验证：比如你实现的指令语义，可以和 `hdl/chisel/src/coralnpu/scalar/Decode.scala` 的译码表逐条对照。

2.3 一条命令背后的工具链

从 C 代码到仿真结果：一条命令里的六个阶段



对应命令：`python3 course/tools/build_program.py hello.c --out-dir out/`
`./learn check L01`（编译 → 仿真 → 对拍 全自动）

图 3 教学仓库里的工具链是上游 `toolchain/` 的精简版，地址映射保持一致

工具链流程

你在这课里会用到四个工具，它们各自负责一段：

工具	作用	命令
<code>riscv64-unknown-elf-gcc</code>	把 C/汇编编译成 RISC-V 机器码	见 L01 作业说明
黄金模型（Python）	描述「正确答案」的行为模型	<code>course/golden/rv32i.py</code>
<code>iverilog</code>	仿真你写的 RTL	<code>./learn check</code> 内部调用
<code>weasyprint</code> / <code>pandoc</code>	渲染这两本 PDF	<code>./learn pdf</code>

第3章 地址、镜像与停机

3.1 内存映射

CoralNPU 内存映射（与上游默认配置一致）



栈指针从 DTCM 顶部往下长：`__stack_top = 0x0001_0000 + 32K - 16`

图 4 地址写错时会直接报「无设备响应」或「store 打到 ITCM」

内存映射

记住三个数字，它们在整门课里都不会变：

- ITCM（指令紧耦合存储器）：`0x0000_0000`，8 KB；
- DTCM（数据紧耦合存储器）：`0x0001_0000`，32 KB；
- CSR（控制状态寄存器，外部主机访问）：`0x0003_0000`。

「紧耦合」的意思是它直接挂在核旁边、单周期访问，不走缓存。对超低功耗设备来说，小而确定的存储器比大缓存更省电。

3.2 从源码到内存镜像

一个 ELF 文件里装的是「段（segment）」：代码段要放进 ITCM，数据段要放进 DTCM。教学仓的 `course/tools/build_program.py` 会把 ELF 拆成两个十六进制镜像：

- `program.hex`：ITCM 内容，每行一个 32 位字，仿真器用 `$readmemh` 装进指令存储器；
- `data.hex`：DTCM 初始数据（全局变量初值）；
- `symbols.json`：符号表，检查器靠它按名字（如 `answer`）找到变量的地址。

3.3 程序怎么停下来

普通 CPU 靠操作系统结束进程，裸机程序没有操作系统，得靠一条特殊指令：CoralNPU 用 `mpause`（机器码 `0x08000073`），上游的启动代码在 `main` 正常返回后执行它（见 `toolchain/crt/coralnpu_start.S:144`）。

本课的启动代码做了同样的事：

```
call main
bnez a0, .Lfail    # main 返回非 0 视为失败
.word 0x08000073   # mpause: 正常停机
.Lfail:
ebreak            # 失败时停机，方便调试
```

第 4 章 数字逻辑与 Verilog 最小必备

4.1 硬件模块长什么样

一个 Verilog 模块就是一块电路：

```

module alu32 (
    input  logic [31:0] a, b,    // 输入端口
    input  logic [3:0]  op,
    output logic [31:0] y,      // 输出端口
    output logic        zero
);
    assign y = a + b;          // 组合逻辑：赋值即连线
endmodule

```

`module ... endmodule` 之间的每一行都会变成真实的电路，不是「依次执行的语句」。这是软件工程师转硬件时最需要扭过来的观念：**代码描述的是连接关系，不是执行顺序。**

4.2 两条最基本的设计规则

规则	说明	反面例子
组合逻辑用 <code>assign</code> 或 <code>always_comb</code> ，赋值用 <code>=</code>	输出只依赖输入	在 <code>always_comb</code> 里漏掉分支 → 推断出锁存器
时序逻辑用 <code>always_ff @(posedge clk)</code> ，赋值用 <code><=</code>	只在时钟边沿变化	用阻塞赋值写寄存器 → 仿真与综合不一致

4.3 仿真器在做什么

`iverilog` 把你的 Verilog 变成一个个「进程」，按事件（信号变化）推进仿真时间。它不知道也不会检查你的电路是否合理——**检查器（以及黄金模型）才有资格说对错。**

在本课里，检查器的工作方式是：

1. 用 Python 黄金模型算出标准答案（寄存器值、内存值、每条指令的写回值）；
2. 用 `iverilog` 跑你的 RTL，让它把每条退休指令写成一行 trace；
3. 逐行比对，第一条不一致就是你要修的地方。

第 5 章 第一个 RTL 模块：32 位 ALU

5.1 为什么先写 ALU

ALU（算术逻辑单元）是数据通路的中心：它做加减、逻辑运算、移位和比较，后面的单周期核、流水线核、向量核、矩阵引擎都会反复用到同样的写法。更重要的是：它是你用不到 40 行代码就能「从规格到验收」走完一遍闭环的最小单元。

5.2 规格

```
module alu32 (
    input  logic [31:0] a, b,
    input  logic [3:0]  op,
    output logic [31:0] y,
    output logic        zero
);
```

op	运算	说明
0	ADD	$a + b$ （截断到 32 位）
1	SUB	$a - b$
2	SLL	逻辑左移，移位量 = $b[4:0]$
3	SLT	有符号比较，结果 0 或 1
4	SLTU	无符号比较，结果 0 或 1
5	XOR	异或
6	SRL	逻辑右移
7	SRA	算术右移（高位补符号位）
8	OR	或
9	AND	与

zero 在 $y == 0$ 时置 1，这是分支指令「与零比较」的实现基础。

5.3 三个技术点

1. **移位量只取低位**：RV32 规定移位量是 b 的低 5 位，因为 32 位数的移位量范围是 0–31；
2. **算术右移**：不能直接写 $\$signed(a) >>> b$ ，原因见 L01 基础知识第 2.2 节；
3. **条件赋值**：case 语句里所有分支都要有输出，最后的 default 不能省。

第6章 自测题

1. ITCM 与 DTCM 的起始地址和大小分别是多少？（0x0/8KB、0x10000/32KB）
2. CoralNPU 的停机指令叫什么？（`mpause`）
3. 上游三档核心的目标名前缀是什么？（`core_mini_axi`、`rvv_core_mini_axi`、`vme_core_mini_axi`）
4. `assign` 和 `always_ff` 分别描述什么电路？（组合逻辑、时序逻辑）
5. 组合逻辑里漏写分支会综合出什么？（锁存器）
6. 为什么移位量只取 5 位？（32 位操作数的移位范围是 0-31）
7. 为什么算术右移不能直接写 `$signed(a) >>> b`？（无符号上下文里会退化成逻辑右移）

第 7 章 参考资料

书籍

- 《Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition》（Harris & Harris）<https://shop.elsevier.com/books/digital-design-and-computer-architecture/harris/978-0-12-820064-3>
Verilog 零基础请先读第 3–5 章：数字逻辑、组合逻辑、时序逻辑。先读。
- 《Computer Organization and Design: RISC-V Edition》（Patterson & Hennessy）<https://www.elsevier.com/books/computer-organization-and-design-risc-v-edition/patterson/978-0-12-820331-6> 第 1–2 章建立「指令集是软硬件接口」的观念。先读，为 L01 打底。
- 《手把手教你设计 CPU——RISC-V 处理器篇》（胡振波）<https://book.douban.com/subject/30236335/> 中文入门。

规范与文档

- RISC-V 指令集规范总入口 <https://riscv.org/technical/specifications/>
- JSON 指令速查 <https://msyksphinz-self.github.io/riscv-isadoc/html/rvi.html>
- CoralNPU 官方数据手册 <https://developers.google.com/coral/guides/hardware/datasheet>

教程与练习

- HDLBits（Verilog 在线练习，建议先做完 Getting Started、Basics）https://hdlbits.01xz.net/wiki/Main_Page
- ASIC-World Verilog 教程 <https://www.asic-world.com/verilog/veritut.html>
- ChipVerify Verilog 教程 <https://www.chipverify.com/verilog/verilog-tutorial>
- Icarus Verilog 文档 <https://steveicarus.github.io/iverilog/>
- RISC-V GNU 工具链 <https://github.com/riscv-collab/riscv-gnu-toolchain>
- Berkeley CS61C <https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/>

本仓库内部资料

- README.md：上游的特性清单与 Quick Start
- doc/overview.md：三大部件、MAC、stripmining、Cache 的设计动机
- doc/integration_guide.md：内存映射、AXI 接口、启动流程、CSR 表
- doc/microarch/microarch.md：流水线与执行单元延迟
- utils/coralnpu.dockerfile：上游官方开发环境的完整依赖列表