

L02 · CORALNPU 教学仓

L02 · 访存子系统 (LSU)

基础知识 —— 理论、术语与参考资料

对应上游仓库: [google/coralnpu](https://github.com/google/coralnpu) (RTL、文档、测试程序都来自这里)

学习方式: 读规格 → 写 RTL → `./learn check` 对拍 → 修复

文档版本: 2026-09-12 · 生成命令: `./learn pdf`

目录

- [第 1 章 为什么把访存独立出来](#)
 - [1.1 L01 的做法有什么问题](#)
 - [1.2 L02 的分工](#)
- [第 2 章 一次访存事务由什么描述](#)
 - [2.1 四个要素](#)
 - [2.2 宽度与掩码](#)
- [第 3 章 非对齐访问](#)
 - [3.1 为什么难](#)
 - [3.2 拆成两笔事务](#)
- [第 4 章 存储器延迟与 `valid/ready` 握手](#)
 - [4.1 为什么要握手](#)
 - [4.2 上游是怎么描述这件事的](#)
- [第 5 章 状态机与”冻结核心”](#)
 - [5.1 三个状态](#)
 - [5.2 核心侧为什么要冻结](#)
 - [5.3 上游的 `slot` 表: 同一个思想的一般化](#)
- [第 6 章 自测题](#)
- [第 7 章 参考资料](#)

第 1 章 为什么把访存独立出来

1.1 L01 的做法有什么问题

L01 里, 访存逻辑散落在核心内部: `alu_y` 当地址、`wmask` 当掩码、`io_dmem_*` 直接连出去。对”永远当拍返回、只支持对齐访问”的理想存储器来说, 这样做没问题。


但真实存储器有三个特点:

1. 有延迟: 片外 DDR 要几十上百拍, 片上 SRAM 也可能要 1~2 拍;
2. 怕非对齐: 存储器按字组织, 跨字的访问必须拆开;
3. 可能出错: 越界、权限、总线错误都需要上报 (L03 之后的异常处理)。

把这三件事塞进核心，核心会被”时序问题”污染，而且没法复用到流水线版本里。所以工业界的做法是：访存独立成一个模块 **LSU (Load/Store Unit)**，核心只发一条”命令”，LSU 负责把它变成若干次总线事务。

上游 CoralNPU 也是这么分的：核心的译码器把访存指令发给 LSU (Decode.scala 的 isLsu())，由 LSU 通过 dbus 与存储器打交道 (见 [doc/microarch/lsu.md](#))。

1.2 L02 的分工



第 2 章 一次访存事务由什么描述

2.1 四个要素

要素	信号	说明
方向	<code>dmem_we</code>	1 = 写, 0 = 读
地址	<code>dmem_addr</code>	对齐后的字地址 (低 2 位不要参与寻址)
写掩码	<code>dmem_wmask[3:0]</code>	每一位对应字内一个字节, 1 表示这个字节要改
数据	<code>dmem_wdata[31:0]</code>	已按 <code>addr[1:0]</code> 左移过的数据, 与掩码同一套字节道

读方向只有”选择”没有”掩码”: 存储器返回整字, 由 LSU 自己选字节、扩展。

2.2 宽度与掩码

指令 宽度 基掩码 对齐要求

lb / lbu / sb 1 字节 4'b0001 无（任何地址都算”对齐”）

lh / lhu / sh 2 字节 4'b0011 地址是 2 的倍数

lw / sw 4 字节 4'b1111 地址是 4 的倍数

掩码与数据都要按地址低位平移：

```
mask0 = base_mask << off;            // off = addr[1:0]
```


```
data0 = wdata     << (8 * off);
```

为什么数据也要平移？掩码选中的是”字节道”，数据必须出现在同一条道上。只写掩码不平移数据，写进去的就是 0（或者错误的字节）——这是 L02 最常见的 bug。

第 3 章 非对齐访问

非对齐字存储 sw 0xAABBCCDD, 3(s5)：拆成两笔事务

字 0（地址 A）



字 1（地址 A+4）

要写入的 4 个字节（从地址 A+3 开始）：



第一笔（字 0）：addr=A, wmask=1000, wdata=0xDD000000

只改 byte3: wmask = 0b1111 << 3 的低 4 位；数据 = 原始值 << 24

剩下没写进去的 3 个字节 → 用原始值 >> 8 交给第二笔

第二笔（字 1）：addr=A+4, wmask=1111, wdata=0xDDCCBB00

只改 byte0..byte2; wmask = 0b1111 << 0 的低 3 位；数据 = 原始值 >> 8

两笔都等 ready 完成，最后写回

非对齐载入方向反过来：先读两个字，拼成 64 位后右移 8*offset，再取需要的字节并扩展

非对齐拆分

3.1 为什么难

存储器是”按字访问”的：一次只给你 32 位，或者只改你指定掩码允许的字节。而 sw 到地址 A+3 要写 4 个字节：A+3、A+4、A+5、A+6。其中 A+3 落在字 0，A+4..A+6 落在字 1——一条指令横跨两个字。

3.2 拆成两笔事务

设 `off = addr[1:0]`，`size` 是访问宽度（1/2/4 字节），则需要第二笔事务的条件是 **`off + size > 4`**。

情形 **off size 需要第二笔?**

lw 到 A+0	0	4	否 ($0+4 = 4$)
lw 到 A+1	1	4	是 ($1+4 = 5 > 4$)
lh 到 A+2	2	2	否 ($2+2 = 4$)
lh 到 A+3	3	2	是 ($3+2 = 5 > 4$)
lb 到 A+3	3	1	否 ($3+1 = 4$)

两笔事务的参数（对照上图）：

```
// 第一笔：字 0
addr0 = {addr[31:2], 2'b00};
mask0 = base_mask << off;           // 例如 4'b1111 << 3 → 1000（只剩 b
data0 = wdata << (8 * off);         // 对应的字节

// 第二笔：字 1（只在 off + size > 4 时需要）
addr1 = addr0 + 32'd4;
mask1 = base_mask >> (4 - off);     // 例如 4'b1111 >> 1 → 0111
data1 = wdata >> (8 * (4 - off));    // 剩下的字节
```

写入方向：两笔都完成（都等到 `ready`）之后，这条指令才算完成。**读出方向：**第一笔读回的字存进 `word0`，第二笔存进 `word1`，拼成 64 位：

```
combined = {word1, word0};           // 64 位
shifted  = combined >> (8 * off);    // 把目标字节挪到最低位
```

然后按 `funct3` 取 1/2/4 字节并做符号或零扩展。

RISC-V 允许两种实现：硬件自己拆分（本课的做法），或者触发异常由软件处理（很多嵌入式核选择后者，因为省面积）。选哪一种要看目标器件——这也是”同一个 ISA、不同微架构”的又一个例子。

第 4 章 存储器延迟与 valid/ready 握手

4.1 为什么要握手

如果存储器永远当拍就绪（L01 的模型），LSU 不需要记任何状态：给出地址、当拍拿到数据。但真实存储器会忙，于是需要一套”我知道你什么时候好”的协议，最常用的就是 **valid/ready**：

- **valid**（请求方）：我要发的这次事务是有效的；
- **ready**（接收方）：我现在能接；
- **valid && ready** 在同一个时钟沿成立 → 事务完成。

三条纪律：

1. 发出请求后，**地址、掩码、数据必须保持不变**，直到 ready 到来；
2. 请求方不能在等 ready 期间撤回或修改请求；
3. 接收方可以在任意时刻拉低 ready（表示忙），但不能假装没看见已经成立的握手。

本课的测试平台用 +LATENCY=N 模拟忙的周期数：latency=0 时 ready 恒为 1（与 L01 相同），latency=2 时每个事务要等 2 拍。**你的 LSU 在两种情况下都必须得到相同的结果——延迟只影响周期数，不影响架构结果。**

4.2 上游是怎么描述这件事的


上游 LSU 的 dbus 接口（[doc/microarch/lsu.md](https://doc.microarch/lsu.md)）：

上游信号	本课对应	说明
dbus.valid	dmem_valid	事务有效
dbus.ready	dmem_ready	事务被接受
dbus.addr / wdata / wmask 同名		上游是 128 位数据 + 16 位掩码
dbus.size	无（由 funct3 在 LSU 内决定）	上游把宽度也发给总线
dbus.rdata	dmem_rdata	上游注释写着” handshake 之后一拍到达”

注意最后一行：上游的读数据是**握手之后**才回来的（多一拍），所以它的 LSU 必须把它记在槽表里。本课的模型简化成”握手那一拍数据有效”，但状态机的结构与它是一致的。

第 5 章 状态机与”冻结核心”

LSU 状态机：一次访存指令 → 1~2 笔对齐事务



核心侧：busy=1 时冻结 PC 与寄存器写回；done=1 的那一拍提交这条指令（写回 / trace / PC+4）。

存储器侧：addr/wmask/wdata 在 REQ 期间必须保持不变，直到 ready=1（valid/ready 握手的基本纪律）。

LSU 状态机

5.1 三个状态

状态	busy	done	做什么
IDLE	0	0	等 req_valid; 锁存请求、算出第一笔事务参数
REQ	1	0	驱动 dmem_* 并等 dmem_ready; 需要第二笔就再来一轮
FINISH	1	1	告诉核心”这条指令完成了”，下一拍回 IDLE

5.2 核心侧为什么要冻结

核心是单周期的：如果 LSU 要花 3 拍，核心必须在这 3 拍里保持 PC 不变、不写寄存器、不产生新的 trace。本课的 wrapper 用两个信号做到这件事：

```

assign mem_op = is_load | is_store;
assign lsu_req_valid = mem_op & ~lsu_busy;           // LSU 忙时不重复发请求
assign commit = mem_op ? lsu_done : 1'b1;          // 访存指令要等 done 才算完成
// 只有 commit=1 时：写寄存器、pc <= next_pc、输出 trace

```

如果忘了冻结，会出现两类典型错误：**同一条指令被提交两次**（trace 行数变多），或者 **PC 提前前进**导致访存请求被下一条指令覆盖（trace 从某一条开始全乱）。

5.3 上游的 slot 表：同一个思想的一般化

上游把”一次操作拆成若干待完成条目”这件事做得更彻底：它维护一张**槽表**，每个条目记录”哪个字节、什么地址、什么数据、是否已完成”，完成一个就翻转 active 位，直到所有条目都完成才写回（见 [doc/microarch/lsu.md](https://github.com/ucb-bar/dragon-processor/blob/master/doc/microarch/lsu.md) 的表格）。

本课的”两笔事务 + step 标记”是它的最小版本：

上游 slot	本课等价物
一个 slot = 一条 LSU 操作一次 req_valid 触发的一轮状态机	
slot 表里的每个字节条目	mask0 / mask1 里的每一位
active 位翻转	step 从 0 变成 1、最后进入 FINISH
多 slot（未来扩展）	本课只有一个”在途操作”

第 6 章 自测题

1. sw 到地址 A+3 时，两笔事务的掩码分别是多少？（1000 和 0111）
2. lw 到 A+1 时，第一笔读回的字在 64 位拼接里占哪一半？（低 32 位 word0）
3. 为什么数据要左移 8*off？（掩码选中的是字节道，数据必须落在同一条道上）
4. valid=1 但 ready=0 时，LSU 可以修改地址吗？（不可以，必须保持不变）
5. busy=1 时核心为什么要冻结 PC？（否则会重复发请求、覆盖在途事务）
6. done 应该在哪个状态拉高？为什么只拉高一拍？（FINISH 状态；避免同一条指令被提交两次）
7. 上游的槽表和本课的 step 是什么关系？（槽表是它的推广：多个字节条目 + active 位）
8. 非对齐访问除了”硬件拆分”，还有什么实现方式？（触发异常交给软件模拟）

第 7 章 参考资料

- 本仓库 [doc/microarch/lsu.md](https://github.com/ucb-bar/dragon-processor/blob/master/doc/microarch/lsu.md)：上游 LSU 的槽表、总线接口与写回时序（读完本课再回来看，会有完全不同的感受）

- Patterson & Hennessy 《Computer Organization and Design: RISC-V Edition》第 5 章（存储层次） <https://www.elsevier.com/books/computer-organization-and-design-risc-v-edition/patterson/978-0-12-820331-6>
- Arm AMBA AXI 规范（工业界最常用的握手与突发传输协议） <https://developer.arm.com/documentation/ih0022/latest/>
- TileLink 规范（RISC-V 生态常用，上游内部交叉开关使用） <https://github.com/chipsalliance/tilelink>
- 本仓库 `hdl/chisel/src/coralnpu/scalar/Lsu.scala`: 上游 LSU 的实现（做完再看）