

同济大学计算机系

计算机组成原理课程实验报告



学 号	<u>2351520</u>
姓 名	<u>毛星博</u>
专 业	<u>计算机科学与技术</u>
授课老师	<u>陈永生</u>

32 位无符号乘法器

一、实验内容


无符号乘法器功能为：将两个 32 位无符号数相乘，得到一个 64 位无符号数。带符号乘法器功能为：将两个 32 位带符号数相乘，得到一个 64 位带符号数。将低 32 位存放在专用寄存器 LO 中，高 32 位存放在寄存器 HI 中。执行乘法指令过程中不产生异常。本实验不允许使用行为级实现。

以下提供几种实验实现思路，仅供参考：

1.两个二进制数 a 和 b 相乘，可以认为是 a 和 b 的每一位相乘后移位后的结果相加。关于 a 与 b 的每一位相乘产生的中间结果，如果 b 那位是 0，那么中间结果就是 0；如果是 1，那么中间结果就是在 a 前后补上相应位数的零通过字符拼接的方式表示。然后将这些中间乘积相加就是最后的结果。

2.二进制的乘法可以用加法和移位操作完成，可以使用循环迭代的方法实现。每次循环时，判断 b 的值是否为 1，然后决定是否将中间值加上 a 。每次循环， a 左移一位， b 右移一位。循环结束，最后的中间值就是最后的乘积。

无符号乘法器功能为：将两个 32 位无符号数相乘，得到一个 64 位无符号数。



二、硬件逻辑图：无

三、模块建模

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module MULTU(  
    input clk,  
    input reset,  
    input [31:0] a,  
    input [31:0] b,  
    output reg [63:0] z  
);
```

```

reg [63:0] product_next;
integer i;

always @(*) begin
    product_next = 64'b0;

    for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
        if (b[i]) begin
            product_next = product_next + ({32'b0, a} << i);
        end
    end
end

always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        z <= 64'b0;
    end else begin
        z <= product_next;
    end
end

endmodule

```

四、测试模块建模

```

`timescale 1ns / 1ps

module MULTU_tb();
    reg clk;
    reg reset;
    reg [31:0] a;
    reg [31:0] b;
    wire [63:0] z;

    MULTU uut(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .a(a),
        .b(b),
        .z(z)
    );

    initial begin

```

```

        clk = 0;
        reset = 0;
        a = 0;
        b = 0;
    end
    always #10 clk = ~clk;

    initial begin
        reset = 1;
        #20;
        reset = 0;

        a = 5;
        b = 7;
        #50;

        a = 65535;
        b = 4097;
        reset = 1;
        #10;
        reset = 0;
        #50;

        a = 32'hFFFFFFFF;
        b = 2;
        reset = 1;
        #10;
        reset = 0;
        #50;

        a = 0;
        b = 12345;
        reset = 1;
        #10;
        reset = 0;
        #50;

        a = 32'h00010000;
        b = 32'h00000100;
        reset = 1;
        #10;
        reset = 0;
        #50;
    end

```

```
a = 32'h12345678;
b = 32'h00000009;
reset = 1;
#10;
reset = 0;
#50;

a = 32'h00001234;
b = 32'h00001234;
reset = 1;
#10;
reset = 0;
#50;

a = 32'hABCDEF01;
b = 32'h00000001;
reset = 1;
#10;
reset = 0;
#50;

a = 32'h7FFFFFFF;
b = 32'h7FFFFFFF;
reset = 1;
#10;
reset = 0;
#50;

a = 32'h55555555;
b = 32'hAAAAAAAA;
reset = 1;
#10;
reset = 0;
#50;
end

endmodule
```

五、实验结果

Modelsim 仿真图

