



# Exercício: Documentando uma Livraria de E-books

Neste exercício, você recebeu o código de uma **API de uma Livraria de E-books** que já está 100% pronta e funcional, criada com o padrão MVC.



## O Seu Desafio

Sua missão é atuar como o **Arquiteto de Software** deste projeto. Você deve instalar e configurar o **Swagger / OpenAPI** para documentar todas as rotas existentes, tornando a API usável para a equipe de Front-end.



### Passo a Passo da Missão:

#### 1. Instalação das Bibliotecas

- Instale as bibliotecas `swagger-ui-express` e `swagger-autogen` usando o npm.

#### 2. Criação do Script Autogen

- Na pasta `src/`, crie o arquivo `swagger.js`.
- Configure as informações básicas (Título: "API Livraria", Versão, etc).
- Aponte o arquivo de saída para `./swagger_output.json` e as rotas para `['./src/routes/index.js']`.

#### 3. Geração Inicial

- Rode o comando `node src/swagger.js` para gerar o seu contrato JSON pela primeira vez.

#### 4. Integração no App.js

- Modifique o arquivo `src/app.js` importando o `swagger-ui-express` e o arquivo JSON que foi gerado.
- Crie a rota `/api-docs` para renderizar a interface gráfica do Swagger.

#### 5. Analisando a Mágica (O Pulo do Gato)

- Abra o arquivo `src/controllers/LivroController.js`.
- Repare que nós já deixamos comentários mágicos (Ex: `#swagger.parameters['body'] = ...`) nos métodos de `cadastrar` e `atualizar`.
- Analise como o schema foi escrito. É assim que o autogen entende os campos e monta a tela bonitinha para nós!

#### 6. Validação Final

- Rode a aplicação (`npm start` ou `node --watch src/server.js`) e entre em `http://localhost:3000/api-docs`.
- Teste o cadastro de um novo livro pelo próprio Swagger!

Boa sorte, Engenheiro! 🚀