LOOP 1: ONE ALGEBRA MOVE PER LINE

1. Write signed KVL $10 - 3I_1 - 2I_3 = 0$
2. Substitute I_3 $10 - 3I_1 - 2(I_1 - I_2) = 0$
3. Distribute -2 $10 - 3I_1 - 2I_1 + 2I_2 = 0$
4. Combine like terms $10 - 5I_1 + 2I_2 = 0$
5. Subtract 10 $-5I_1 + 2I_2 = -10$
6. Multiply by -1 $\boxed{5I_1 - 2I_2 = 10}$