SBM CMIS RTOS Examples Documentation

Version

Table of Contents

Contents:

Ejemplos de uso de CMSIS RTOS V2 4

- Descarga del código 5
- Listado de ejemplos incluidos 6
- Configuración del Proyecto de Keil 7
  - Uso del simulador 7
  - Uso del hardware 8

ejemplothread : Uso básico de un thread en CMSIS RTOS v2 9

- Descripción General 10
- Estructura de Datos 11
- Inicialización de los Hilos 12
- Función del Hilo 13
- Uso de HAL y CMSIS RTOS 14
- Código Fuente 15
- Dependencias 17
- Preguntas y respuetas sobre **ejemplothread** 18
- ¿Qué hace este código? 19
- ¿Qué es la estructura *mygpio_pin* ? 20
- ¿Cómo se inicializan los hilos? 21
- ¿Qué hace la función *Thread()* ? 22
- ¿Se ejecutan los hilos al mismo tiempo? 23
- ¿Qué significa *osDelay()* ? 24
- ¿Qué pasa si *osThreadNew()* devuelve NULL? 25
- ¿Qué librerías se utilizan? 26

ejemplothreads : Uso básico de threads en CMSIS RTOS v2 27

- Descripción General 10
- Estructura de Datos 11
- Inicialización de los Hilos 12
- Función del Hilo 13
- Uso de HAL y CMSIS RTOS 14
- Código Fuente 15

- Dependencias 17
- Preguntas y respuetas sobre **ejemplothreads** 36
- ¿Qué hace este código? 19
- ¿Qué es la estructura *mygpio_pin* ? 20
- ¿Cómo se inicializan los hilos? 21
- ¿Qué hace la función *Thread()* ? 22
- ¿Se ejecutan los hilos al mismo tiempo? 23
- ¿Qué significa *osDelay()* ? 24
- ¿Qué pasa si *osThreadNew()* devuelve NULL? 25
- ¿Qué librerías se utilizan? 26
- ¿Cuál es el propósito de la función `__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()` ? 45
- ¿Cuál es el efecto de la instrucción `HAL_GPIO_TogglePin(gpio->port, gpio->pin.Pin)` dentro del bucle infinito? 46
- ¿Qué función tiene el campo `counter` dentro de la estructura `mygpio_pin` ? 47

ejemplothreads-queues : Uso básico de threads y colas en CMSIS RTOS v2 48

- Descripción General 10
- Estructura de Datos 11
- Inicialización de los Hilos 12
- Función del Hilo Producer 52
- Función del Hilo Consumer 53
- Uso de HAL y CMSIS RTOS 14
- Código Fuente 15
- Dependencias 17
- Preguntas y respuetas sobre **ejemplothreads-queues** 59
- ¿Cuál es el propósito de la cola de mensajes *id_MsgQueue* en esta aplicación? 60
- ¿Qué función cumple el bucle anidado en el hilo *Producer* ? 61
- ¿Cuanto tiempo tarda en llenarse la cola de mensajes *id_MsgQueue* ? 62
- ¿cuanto vale la variable errors_or_timeouts despues de 1 minuto de ejecución del código? 63

Ejemplos de uso de CMSIS RTOS V2

El repositorio contiene los ejemplos básicos para entender el funcionamiento de la API CMSIS-RTOS V2 utilizando el sistema operativo RTX version 5. Los ejemplos estan implementados para utilizar minimamente los periféricos del microcontrolador y hacer hincapie en los conceptos de manejo del Sistema Operativo.

Los ejemplos se han implementado para el STM32F429 utilizado en la asignatura **Sistemas Basados en microprocesador** y se pueden ejecutar utilizando el simulador del microprocesador incluido en el entorno de keil Microvision o bien el hardware.

Descarga del código

Para descargar el código puede utilizar un cliente de git en su ordenador o bien descargar el repositorio completo (formato **zip**). Las instruciones para clonar el repositorio son:

Note

Descarga del código

```
$ git clone https://github.com/mruizglz/SBM-rtos.git
```

Listado de ejemplos incluidos

Ejemplos incluidos

Carpeta	Objetivos
ejemplothreads	Aprender el manejo básico de creación de threads. Uso de la misma función con parámetros parea crear multiples threads
ejemplothreads-flags	Sincronización de threads usando flags
ejemplothreads-queues	Intercambio de datos entre threads usando colas
ejemplothreads-timers	Gestion de timers “software”

Configuración del Proyecto de Keil

Uso del simulador

Keil Microvision dispone de opciones para configurar donde se ejecutará la aplicación (Icono *Options for Target*). Seleccione **Debug** y active el uso del simulador (**Use Simulator**). Es necesario que configure el fichero de inicialización (**Initialization File**) para que cargue el script de configuración del microcontrolador. En este caso, seleccione el fichero `simulator.ini` que se encuentra en cada una de las carpetas de ejmplo. Por ejemplo en la carpeta `.\ejemplothreads` del repositorio encontrará el fichero **simulador.ini** con este contenido:

```
MAP 0x40000000,0x400FFFFF read write
MAP 0xE0000000,0xE00FFFFF read write
```

El significado de estas instrucciones es habilitar para el simulador las operaciones de lectura escritura en las zonas de memoria donde se encuentran los periféricos.

Tip

Cuando se usa el simulador de Keil las operaciones de escritura y lectura de los periféricos no tienen ningún efecto y por tanto no podrá simular el comportamiento hardware de los mismos Todas las operaciones de la capa HAL que actuan sobre periféricos no tendrán ningún efecto. Por ejemplo, si en el código se configura un pin como salida y luego se escribe un valor alto en el mismo, no podrá ver ningún cambio en el estado del pin.

Como podrá ver en el codigo del programa `main.c` existe compilación condicional para incluir o no el código de configuración del RCC para usar un reloj externo (HSE). Si utiliza el simulador debe desactivar esta opción y usar el reloj interno (HSI) que es el que utiliza el simulador. La pestaña **C/C++(AC6)** permite añadir en `define` etiquetas. Incluya `SIMULATOR` si quiere utilizar el simulator.

Uso del hardware

Si dispone de una placa con el microcontrolador STM32F429 puede ejecutar el código directamente en el hardware. En este caso debe configurar las opciones del proyecto para que utilice el ST-Link en lugar del simulador.

No defina la variable `SIMULATOR` en las opciones de compilación para que el circutio de RCC se configure adecadamente.

ejemplothread : Uso básico de un thread en CMSIS RTOS v2

Este documento describe el funcionamiento de un programa en C que utiliza CMSIS RTOS v2 y la biblioteca HAL de STM32 para controlar dos LEDs mediante hilos concurrentes.

Descripción General

El programa crea un hilo LEDs conectado al pin PB0 del microcontrolador STM32F4.El hilo alterna el estado de su LED con una frecuencia distinta, utilizando funciones del sistema operativo en tiempo real (RTOS) y la biblioteca HAL para la configuración y manipulación de los pines GPIO.

Estructura de Datos

Se define una estructura llamada `mygpio_pin` que encapsula toda la información necesaria para controlar un LED:

- `GPIO_InitTypeDef pin` : configuración del pin (modo, velocidad, tipo de salida).
- `GPIO_TypeDef *port` : puerto GPIO al que pertenece el pin.
- `int delay` : retardo en milisegundos entre cada cambio de estado del LED.
- `uint8_t counter` : contador que se alterna en cada iteración del hilo.

Esta estructura permite pasar todos los parámetros necesarios a la función del hilo de forma organizada.

Inicialización de los Hilos

La función `Init_Thread` realiza las siguientes tareas:

1. Habilita el reloj del puerto GPIOB.
2. Configura `mygpio_pin` para el pin PB0.
3. Crea un hilo con `osThreadNew` , que ejecuta la función `Thread` pasandole una estructura `mygpio_pin` para el pin PB0.

Función del Hilo

La función `Thread` realiza lo siguiente:

1. Inicializa el pin GPIO usando `HAL_GPIO_Init` .
2. Entra en un bucle infinito donde: - Alterna el valor del contador con `~counter` . - Cambia el estado del pin con `HAL_GPIO_TogglePin` . - Espera el tiempo definido en `delay` usando `osDelay` .

Esto provoca que el LED conectado al pin correspondiente parpadee con una frecuencia determinada.

Uso de HAL y CMSIS RTOS

- **HAL (Hardware Abstraction Layer)** : se utiliza para configurar e inicializar los pines GPIO de forma sencilla y portable.
- **CMSIS RTOS v2** : proporciona las funciones para crear y gestionar hilos, como `osThreadNew` y `osDelay` .

Código Fuente

```
#include "cmsis_os2.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include <stdlib.h>

osThreadId_t tid_Thread;

GPIO_InitTypeDef led_ld1 = {
    .Pin = GPIO_PIN_0,
    .Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP,
    .Pull = GPIO_NOPULL,
    .Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW
};



typedef struct {
    GPIO_InitTypeDef pin;
    GPIO_TypeDef *port;
    int delay;
    uint8_t counter;
} mygpio_pin;

mygpio_pin pinB0;


int Init_Thread(void) {
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

    pinB0.pin = led_ld1;
    pinB0.port = GPIOB;
    pinB0.delay = 15;
    pinB0.counter = 1;
    tid_Thread = osThreadNew(Thread, (void *)&pinB0, NULL);
    if (tid_Thread == NULL) return -1;

    return 0;
}

void Thread(void *argument) {
    mygpio_pin *gpio = (mygpio_pin *)argument;
    HAL_GPIO_Init(gpio->port, &(gpio->pin));
    while (1) {
        gpio->counter++;
        HAL_GPIO_TogglePin(gpio->port, gpio->pin.Pin);
        osDelay(gpio->delay);
```

```
    }
}
```

Dependencias

- Librería HAL de STM32.
- CMSIS RTOS v2.

Preguntas y respuetas sobre **ejemplothread**

Esta sección contiene una serie de preguntas con sus respectivas respuestas sobre el funcionamiento del código que utiliza CMSIS RTOS v2 para controlar LEDs en una placa STM32.

¿Qué hace este código?

Este código crea un hilo (threads) que controla un LED conectado al pin PB0 de una placa STM32F4. El hilo alterna el estado del LED (encendido/apagado) con una frecuencia determinada utilizando funciones del sistema operativo en tiempo real CMSIS RTOS v2. Dentro del codigo del Thread se realiza un casting al tipo de estructura que se utiliza en el ejemplo

¿Qué es la estructura *mygpio_pin* ?

Es una estructura de datos que encapsula la información necesaria para controlar un pin GPIO en este ejemplo:

- `pin` : configuración del pin (tipo, velocidad, modo).
- `port` : puerto GPIO al que pertenece el pin (por ejemplo, GPIOB).
- `delay` : retardo en milisegundos entre cada cambio de estado (toggle).
- `counter` : variable auxiliar que cuenta la cantidad de veces que se ha realizado el toggle.

¿Cómo se inicializan los hilos?

La función `Init_Thread()` habilita el reloj del puerto GPIOB, configura los parámetros de cada LED y crea un hilo con `osThreadNew()` , pasando como argumento la estructura `mygpio_pin` correspondiente a cada LED.

¿Qué hace la función *Thread()* ?

La función `Thread(void *argument)` es ejecutada el hilo. Dentro de ella:

1. Se inicializa el pin GPIO usando `HAL_GPIO_Init` .
2. Se entra en un bucle infinito donde: - Se incermenta el valor de `counter` . - Se cambia el estado del LED con `HAL_GPIO_TogglePin` . - Se espera el tiempo definido en `delay` usando `osDelay` .

¿Se ejecutan los hilos al mismo tiempo?

CMSIS RTOS v2 permite la ejecución concurrente, que no simultanea, de múltiples hilos. El scheduler del sistema operativo se encarga de asignar tiempo de CPU a cada hilo según su estado y prioridad.

¿Qué significa *osDelay()* ?

Es una función del RTOS que suspende la ejecución del hilo actual durante un número determinado de milisegundos. Esto permite que otros hilos se ejecuten mientras tanto. `osDelay` tiene como parametro el número de ticks que la tarea estará bloqueada. El número de ticks por segundo se define en el archivo `RTX_Config.h` (parámetro `Kernel Tick Frequency [Hz]`). En este ejemplo se ha configurado a 1000, por lo que un tick equivale a 1 ms.

¿Qué pasa si *osThreadNew()* devuelve NULL?

Significa que no se pudo crear el hilo. En ese caso, la función `Init_Thread()` devuelve -1 como señal de error.

¿Qué librerías se utilizan?

- `cmsis_os2.h` : para funciones del sistema operativo en tiempo real.
- `stm32f4xx_hal.h` : para funciones de acceso a hardware (HAL).
- `stdlib.h` : para funciones estándar de C.

ejemplothreads : Uso básico de threads en CMSIS RTOS v2

Este documento describe el funcionamiento de un programa en C que utiliza CMSIS RTOS v2 y la biblioteca HAL de STM32 para controlar dos LEDs mediante hilos concurrentes.

Descripción General

El programa crea dos hilos que controlan dos LEDs conectados a los pines PB0 y PB7 del microcontrolador STM32F4. Cada hilo alterna el estado de su LED con una frecuencia distinta, utilizando funciones del sistema operativo en tiempo real (RTOS) y la biblioteca HAL para la configuración y manipulación de los pines GPIO.

Estructura de Datos

Se define una estructura llamada `mygpio_pin` que encapsula toda la información necesaria para controlar un LED:

- `GPIO_InitTypeDef pin` : configuración del pin (modo, velocidad, tipo de salida).
- `GPIO_TypeDef *port` : puerto GPIO al que pertenece el pin.
- `int delay` : retardo en milisegundos entre cada cambio de estado del LED.
- `uint8_t counter` : contador que se alterna en cada iteración del hilo.

Esta estructura permite pasar todos los parámetros necesarios a la función del hilo de forma organizada.

Inicialización de los Hilos

La función `Init_Thread` realiza las siguientes tareas:

1. Habilita el reloj del puerto GPIOB.
2. Configura dos instancias de `mygpio_pin` para los pines PB0 y PB7.
3. Crea dos hilos con `osThreadNew` , cada uno ejecutando la función `Thread` con una instancia diferente de `mygpio_pin` .

Cada hilo se ejecuta de forma independiente y controla su propio LED.

Función del Hilo

La función `Thread` realiza lo siguiente:

1. Inicializa el pin GPIO usando `HAL_GPIO_Init` .
2. Entra en un bucle infinito donde: - Alterna el valor del contador con `~counter` . - Cambia el estado del pin con `HAL_GPIO_TogglePin` . - Espera el tiempo definido en `delay` usando `osDelay` .

Esto provoca que el LED conectado al pin correspondiente parpadee con una frecuencia determinada.

Uso de HAL y CMSIS RTOS

- **HAL (Hardware Abstraction Layer)** : se utiliza para configurar e inicializar los pines GPIO de forma sencilla y portable.
- **CMSIS RTOS v2** : proporciona las funciones para crear y gestionar hilos, como `osThreadNew` y `osDelay` .

Código Fuente

```
#include "cmsis_os2.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include <stdlib.h>

osThreadId_t tid_Thread;

GPIO_InitTypeDef led_ld1 = {
    .Pin = GPIO_PIN_0,
    .Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP,
    .Pull = GPIO_NOPULL,
    .Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW
};

GPIO_InitTypeDef led_ld2 = {
    .Pin = GPIO_PIN_7,
    .Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP,
    .Pull = GPIO_NOPULL,
    .Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW
};

typedef struct {
    GPIO_InitTypeDef pin;
    GPIO_TypeDef *port;
    int delay;
    uint8_t counter;
} mygpio_pin;

mygpio_pin pinB0;
mygpio_pin pinB7;

int Init_Thread(void) {
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

    pinB0.pin = led_ld1;
    pinB0.port = GPIOB;
    pinB0.delay = 15;
    pinB0.counter = 1;
    tid_Thread = osThreadNew(Thread, (void *)&pinB0, NULL);
    if (tid_Thread == NULL) return -1;

    pinB7.pin = led_ld2;
    pinB7.port = GPIOB;
    pinB7.delay = 10;
    pinB7.counter = 0;
    tid_Thread = osThreadNew(Thread, (void *)&pinB7, NULL);
```

```
    if (tid_Thread == NULL) return -1;

    return 0;
}

void Thread(void *argument) {
    mygpio_pin *gpio = (mygpio_pin *)argument;
    HAL_GPIO_Init(gpio->port, &(gpio->pin));
    while (1) {
        gpio->counter++;
        HAL_GPIO_TogglePin(gpio->port, gpio->pin.Pin);
        osDelay(gpio->delay);
    }
}
```

Dependencias

- Librería HAL de STM32.
- CMSIS RTOS v2.

Preguntas y respuetas sobre **ejemplothreads**

Esta sección contiene una serie de preguntas con sus respectivas respuestas sobre el funcionamiento del código que utiliza CMSIS RTOS v2 para controlar LEDs en una placa STM32.

¿Qué hace este código?

Este código crea dos hilos (threads) que controlan dos LEDs conectados a los pines PB0 y PB7 de una placa STM32F4. Cada hilo alterna el estado del LED (encendido/apagado) con una frecuencia determinada utilizando funciones del sistema operativo en tiempo real CMSIS RTOS v2. Es importante entender que el mismo codigo (funcion Thread) es ejecutado por dos hilos diferentes, cada uno con sus propios parámetros, que se reciben en el argumento de la función. Es de tipo `void` para poder pasar cualquier tipo de estructura como argumento. Dentro del codigo del Thread se realiza un casting al tipo de estructura que se utiliza en el ejemplo

¿Qué es la estructura *mygpio_pin* ?

Es una estructura de datos que encapsula la información necesaria para controlar un pin GPIO en este ejemplo:

- `pin` : configuración del pin (tipo, velocidad, modo).
- `port` : puerto GPIO al que pertenece el pin (por ejemplo, GPIOB).
- `delay` : retardo en milisegundos entre cada cambio de estado (toggle).
- `counter` : variable auxiliar que cuenta la cantidad de veces que se ha realizado el toggle.

¿Cómo se inicializan los hilos?

La función `Init_Thread()` habilita el reloj del puerto GPIOB, configura los parámetros de cada LED y crea dos hilos con `osThreadNew()` , pasando como argumento la estructura `mygpio_pin` correspondiente a cada LED.

¿Qué hace la función *Thread()* ?

La función `Thread(void *argument)` es ejecutada por cada hilo. Dentro de ella:

1. Se inicializa el pin GPIO usando `HAL_GPIO_Init` .
2. Se entra en un bucle infinito donde: - Se incrementa el valor de `counter` . - Se cambia el estado del LED con `HAL_GPIO_TogglePin` . - Se espera el tiempo definido en `delay` usando `osDelay` .

¿Se ejecutan los hilos al mismo tiempo?

CMSIS RTOS v2 permite la ejecución concurrente, que no simultanea, de múltiples hilos. El scheduler del sistema operativo se encarga de asignar tiempo de CPU a cada hilo según su estado y prioridad.

¿Qué significa *osDelay()* ?

Es una función del RTOS que suspende la ejecución del hilo actual durante un número determinado de milisegundos. Esto permite que otros hilos se ejecuten mientras tanto. `osDelay` tiene como parametro el número de ticks que la tarea estará bloqueada. El número de ticks por segundo se define en el archivo `RTX_Config.h` (parámetro `Kernel Tick Frequency [Hz]`). En este ejemplo se ha configurado a 1000, por lo que un tick equivale a 1 ms.

¿Qué pasa si *osThreadNew()* devuelve NULL?

Significa que no se pudo crear el hilo. En ese caso, la función `Init_Thread()` devuelve -1 como señal de error.

¿Qué librerías se utilizan?

- `cmsis_os2.h` : para funciones del sistema operativo en tiempo real.
- `stm32f4xx_hal.h` : para funciones de acceso a hardware (HAL).
- `stdlib.h` : para funciones estándar de C.

¿Cuál es el propósito de la función `__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()` ?

La función `__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()` se utiliza para habilitar el reloj del puerto GPIOB. Esto es necesario antes de poder configurar o utilizar cualquier pin de ese puerto, ya que sin el reloj activo, el hardware no responde a las configuraciones.

¿Cuál es el efecto de la instrucción `HAL_GPIO_TogglePin(gpio->port, gpio->pin.Pin)` dentro del bucle infinito?

La instrucción alterna el estado del pin entre alto y bajo. Esto provoca que el LED conectado parpadee, ya que cambia su estado en cada iteración del bucle.

¿Qué función tiene el campo `counter` dentro de la estructura `mygpio_pin` ?

El campo `counter` se incrementa en cada iteración del bucle infinito. Sirve para llevar un conteo de cuántas veces se ha alternado el estado del pin, lo cual puede ser útil para depuración o estadísticas.

ejemplothreads-queues : Uso básico de threads y colas en CMSIS RTOS v2

Este documento describe el funcionamiento de un programa en C que utiliza CMSIS RTOS v2 y la biblioteca HAL de STM32 para controlar dos LEDs mediante hilos concurrentes que se comunican con colas.

Descripción General

El programa crea dos hilos, denominados `Producer` y `Consumer` . El hilo `Producer` se encarga de introducir datos en la una cola que tiene el identificador `id_MsgQueue` . El numero total de mensajes que se introducen en la cola en cada iteración del bucle `while` es 32 con un tiempo de retardo entre operaciones de escritura que es variable El `Consumer` se encarga de extraer los datos de cola y de actuar sobre los leds en función del valor leido de la cola.

Estructura de Datos

Se define una estructura llamada `mygpio_pin` que encapsula toda la información necesaria para controlar un LED:

- `GPIO_InitTypeDef pin` : configuración del pin (modo, velocidad, tipo de salida).
- `GPIO_TypeDef *port` : puerto GPIO al que pertenece el pin.

Esta estructura permite pasar todos los parámetros necesarios a la función del hilo de forma organizada.

Inicialización de los Hilos

La función `Init_Thread` realiza las siguientes operaciones:

1. Crea una cola con `osMessageQueueNew` para almacenar hasta 16 mensajes cada uno de tamaño un `uint8_t` , es decir, un solo byte.
2. Crea un hilo `Consumer` con `osThreadNew` , ejecutando la función `Consumer` .
3. Crea un hilo `Producer` con `osThreadNew` , ejecutando la función `Producer` .

Función del Hilo Producer

La función `Producer(void *argument)` realiza las siguientes operaciones: 1. De manera continua en un bucle infinito inserta en cola en cada iteración del bucle while 32 mensajes de 1 byte con el valor de la variable index. 2. Los mensajes se introducen con un retardo que varia desde 100ms hasta 400ms 3. La función osMessageQueuePut introduce los mensajes con timeout 0, lo cúal implica que si no hay sitio en la cola el mensaje no se podrá guardar.

Función del Hilo Consumer

La función `Consumer(void *argument)` realiza las siguientes operaciones: 1. De manera continua en un bucle infinito extrae de la cola los mensajes introducidos por el hilo `Producer` . 2. Si se saca un valor de la cola se procede a encender o apagar los leds en función del valor leido. 3. La variable errors_or_timeout cuenta el número de veces que no se ha podido leer un mensaje de la cola, ya sea por timeout o porque la cola está vacía.

Uso de HAL y CMSIS RTOS

- **HAL (Hardware Abstraction Layer)** : se utiliza para configurar e inicializar los pines GPIO de forma sencilla y portable.
- **CMSIS RTOS v2** : proporciona las funciones para crear y gestionar hilos, como `osThreadNew` y `osDelay` .

Código Fuente

#include “cmsis_os2.h” // CMSIS RTOS header file #include “stm32f4xx_hal.h” #include <string.h> #include <stdlib.h> / * ——————————————————————————-

・Thread 1 ‘Thread_Name’: Sample thread

———————————————————————— /

osThreadId_t tid_Thread; // thread id osMessageQueueId_t id_MsgQueue; int Init_Thread (void); void Producer (void * argument); // thread function producing data void Consumer (void * argument); // thread function consuming data int qsize=0; uint16_t h=0; uint8_t i=0;

typedef struct {
GPIO_InitTypeDef pin;
GPIO_TypeDef * port;

} mygpio_pin;

mygpio_pin pinB0; mygpio_pin pinB7;

int Init_Thread (void) {

id_MsgQueue = osMessageQueueNew(16, sizeof(uint8_t), NULL);

tid_Thread = osThreadNew(Producer, NULL, NULL); if (tid_Thread == NULL) {

return(-1);

}

tid_Thread = osThreadNew(Consumer, NULL, NULL);

if (tid_Thread == NULL) {
return(-1);

}

return(0);

}

void Producer (void * argument) {

```
        uint8_t index=0; osStatus_t status;

    while (1) {

            for( h=1; h<5; h++){
                for( i=0; i< 8; i++){
                    status=osMessageQueuePut(id_MsgQueue, &index, 0U, 0U);
                    index++; osDelay(h*100);

                }

            }

        }

} void Consumer (void * argument) {

            uint8_t val=0; osStatus_t status; int errors_or_timeouts=0;
            GPIO_InitTypeDef led_ld1 = { .Pin = GPIO_PIN_0, .Mode =
            GPIO_MODE_OUTPUT_PP, .Pull = GPIO_NOPULL, .Speed =
            GPIO_SPEED_FREQ_LOW

        };
            GPIO_InitTypeDef led_ld2 = { .Pin = GPIO_PIN_7, .Mode =
            GPIO_MODE_OUTPUT_PP, .Pull = GPIO_NOPULL, .Speed =
            GPIO_SPEED_FREQ_LOW

        };
            __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

            HAL_GPIO_Init(GPIOB, &led_ld1);

            HAL_GPIO_Init(GPIOB, &led_ld2);

    while (1) {
        qsize=osMessageQueueGetCount (id_MsgQueue);
            status = osMessageQueueGet(id_MsgQueue, &val, NULL, 10U); // wait for
            message if (status == osOK){

                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,led_ld1.Pin,(GPIO_PinState)
                val&0x01);                HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,led_ld2.Pin,
                (GPIO_PinState)(val&0x02)>>1);

            } else {

                errors_or_timeouts++;
```

```
            } osDelay(250); //This delay is to simulate an operation that needs 101ms
            to complete

        }

}
```

Dependencias

- Librería HAL de STM32.
- CMSIS RTOS v2.

Preguntas y respuetas sobre **ejemplothreads-queues**

Esta sección contiene una serie de preguntas con sus respectivas respuestas sobre el funcionamiento del código que utiliza CMSIS RTOS v2 para controlar LEDs en una placa STM32.

¿Cuál es el propósito de la cola de mensajes *id_MsgQueue* en esta aplicación?

La cola de mensajes *id_MsgQueue* actúa como un canal de comunicación y sincronización entre los hilos *Producer* y *Consumer* . Permite que el hilo productor envíe datos (índices) al consumidor de forma segura y sincronizada. Al definir una cola con capacidad para 16 elementos de tipo *uint8_t* , se establece un buffer temporal que desacopla la producción y el consumo de datos.

¿Qué función cumple el bucle anidado en el hilo *Producer* ?

El bucle anidado en *Producer* genera una secuencia de valores que se colocan en la cola de mensajes. El bucle externo recorre *h* de 1 a 4, y el interno recorre *i* de 0 a 7. En cada iteración, se coloca un valor en la cola (*index*) y se incrementa. El retardo *osDelay(h*100)* introduce una variabilidad en el tiempo entre envíos, oscilando entre 100 ms y 400 ms. Esto simula diferentes tasas de producción de datos.

¿Cuanto tiempo tarda en llenarse la cola de mensajes *id_MsgQueue* ?

En la cola se introducen 32 mensajes en cada ciclo completo de los bucles anidados (8 mensajes por cada uno de los 4 valores de *h*) pero el Thread Consumer extrae mensajes cada 250ms en el caso de que existan. Por tanto la cola nunca llega a llenarse. Intente calcular cual sería el numero máximo de mensajes que se pueden acumular en la cola.

¿cuanto vale la variable errors_or_timeouts despues de 1 minuto de ejecución del código?

El valor vale 0 porque no se produce dicha condición.

Challenge: Modifique el código del hilo `Producer` para que la variable errors_or_timeouts no valga cero.

© Copyright UPM.
Created using Sphinx 8.2.3.