

单片机应用技术 (C 语言版) 模拟试卷 10

(考核方式: 笔试闭卷, 考试时间: 120 分钟, 满分: 100 分)

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
签 名					

总得分_____ 统分人签名_____ 核分人签名_____

一、单选题(每小题2分,共20分)

【得分： 】

- 51 单片机的 CPU 的主要组成部分为_____。
A、运算器、控制器
B、加法器、寄存器
C、运算器、加法器
D、运算器、译码器
- 8051 单片机的机器周期为 $2\mu\text{s}$ ，则其晶振频率 f_{osc} 为_____MHz。
A、1
B、2
C、6
D、12
- 8051 的程序计数器 PC 为 16 位计数器，其寻址范围是_____。
A、8KB
B、16KB
C、32KB
D、64KB
- _____是 C 语言中必不可少的函数，也是程序开始执行的函数。
A、reg51.h
B、main 函数
C、delay 函数
D、display 函数
- 在 C51 中，表达式 $9/2$ 的运算结果是_____。
A、5
B、4.5
C、4
D、1
- 在 C 语言中，函数类型是由_____决定的。
A、return 语句中表达式的值的数据类型所决定
B、调用该函数时的主调用函数类型所决定
C、调用该函数时系统临时决定
D、在定义该函数时可以指定该函数的数据类型
- 按键开关的结构通常是机械弹性元件，在按下或断开时会产生接触抖动，为消除这种抖动，可以采用的方法有_____。
A、软件去抖动
B、硬件去抖动
C、软、硬件两种方法
D、单稳态电路去抖方法
- 51 单片机的 5 个中断源的自然优先级中，级别最高的是_____。
A、外部中断 0
B、外部中断 1

- 二、填空题（每空 1 分，共 20 分） 【得分： 】

- 三、分析与简答题(共 35 分) 【得分: 】

- 第 2 页共 5 页 | 单片机应用技术 (C 语言版) 模拟试卷 10

2. 在 C51 程序设计中，经常需要无限循环语句，请写出采用三种循环语句实现的无限循环结构，循环体直接用“循环体”三个字代替。（9 分）

3. 写出中断函数的编写格式，并说明中断函数和一般函数的调用有什么异同？（9 分）。

4. 程序填空题（每空 2 分，共 10 分）

//功能：串行口查询方式接收程序，晶振频率 11.0592MHz

#include <reg51.h> //包含头文件 reg51.h，定义 51 单片机的专用寄存器

unsigned char buffer[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //定义接收数据缓冲区

void main() //主函数

{

unsigned char i;

TMOD= (1); //定时器 T1 工作于方式 2，定时方式，软件启动

TL1=0xf4; //波特率定义

TH1=0xf4;

(2) //启动定时器 1

SCON=0x40; //定义串行口工作于方式 1

REN=1; //接收允许

for(i=0;i<6;i++)

{

(3); //查询等待，RI 为 1 时，表示接收到数据

buffer[i]=(4); //接收数据

(5); //RI 由软件清 0

}

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____