

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 13

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
签 名					

总得分_____ 统分人签名_____ 核分人签名_____

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分)

【得分： 】

- 51 单片机最早是由_____公司生产的。
A、Phillips B、AMD
C、Siemens D、Intel
- 下载到 51 单片机程序存储器运行的机器语言程序文件扩展名是_____。
A、.hex B、.c
C、.obj D、.doc
- 51 单片机共有_____个 8 位并行输入/输出接口。
A、8 B、16 C、4 D、32
- _____是 C 语言中必不可少的函数，也是程序开始执行的函数。
A、reg51.h B、main 函数
C、delay 函数 D、display 函数
- LED 数码管若采用动态显示方式，下列说法错误的是_____。
A、将各位数码管的段选线并联
B、将段选线用一个 8 位 I/O 口控制
C、将各位数码管的公共端直接在 +5V 或者 GND 上
D、将各位数码管的位选线用各自独立的 I/O 控制
- 51 单片机总共可以接受_____个中断信号。
A、1 B、2 C、4 D、5
- 定时与计数功能选择由 TMOD 寄存器中的_____位控制。
A. GATE B. $C/\overline{T}$ C. M1 D. M0

8. 在 51 单片机中可以提供串行数据收发、接收外部中断、控制读写外部 RAM 等第二功能的 8 位并行 I/O 接口是_____。

- A、p0 B、p1 C、P2 D、P3

9. 51 单片机的串行口是_____。

- A. 单工 B. 全双工 C. 半双工 D. 都不是

10. _____用于表征数据传输的速度，是串行通信的重要指标。

- A. 字符帧 B. 数据位 C. 通信制式 D. 波特率

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

【得分： 】

1. 单片机又称为____（1）____，其英文名称为____（2）_____。

2. _____（3）_____程序是单片机能够直接执行的程序。

3. 单片机 128B 片内 RAM 中，工作寄存器区的地址范围是____（4）____，位寻址区的地址范围是____（5）____，用户 RAM 区地址范围是____（6）_____。

4. 系统复位后，PC=____（7）____，表示单片机从程序存储器的____（8）____单元开始执行程序。

5. 结构化程序设计的三种基本结构分别是：____（9）____、____（10）____、____（11）_____。

6. 51 单片机的四个并行作为输出口使用时，____（12）____口必须外接上拉电阻才能有高电平输出。

7. 在单片机的 C 语言程序设计中，____（13）____类型数据经常用于处理 ASCII 字符或小于等于 255 的整型数。

8. 51 单片机内部的定时器/计数器是____（14）____法计数器；可编程为____（15）____位、____（16）____位或____（17）____位的计数器。

9. C51 编译器中常用的中断函数定义语法如下，其中 n 是指____（18）____；m 是指____（19）_____。

void 函数名（） interrupt n [using m]

10. 单片机与 PC 机的通信电路中一般要使用芯片 MAX232，目的是____（20）_____。

三、分析与简答题（共 35 分）

【得分： 】

1. 简要说明 51 单片机是如何使用 P0 和 P2 端口扩展外部存储器的。（7 分）

2. 请简要描述在 C51 程序设计中的两种选择程序结构语句的执行过程。(9 分)

3. 简述 51 单片机定时器/计数器的编程步骤。(9 分)。

4. 简述 8051 单片机 5 个中断源在什么情况下中断标志位置位，向 CPU 申请中断。(10 分)

四、程序设计题（共 25 分）

【得分： 】

1. (10 分) 设计一个无参定时函数 `time5ms`，定时时间为 5ms。要求单片机工作 12MHz 的系统时钟下面，使用定时器 T0 工作在方式 0，使用查询方式编程。

2. (5 分) 设计一个单片机控制系统，用接在 P0.0 上的弹性按键 `button` 控制一个接在 P1.0 上的 `led` 的亮灭，画出此单片机控制系统的电路原理图。

3. (共 10 分) 编写第 2 小题的控制程序，要求使用第 1 题的定时函数 `time5ms` 给按键 `button` 的使用增加防抖动功能。