

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 7

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
签 名					

总得分_____ 统分人签名_____ 核分人签名_____

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分)

【得分： 】

1. 单片机能够直接识别的语言是_____。
A、C 语言 B、汇编语言 C、二进制语言 D、高级语言
2. 单片机的复位引脚是_____。
A、RST B、XTAL1 C、XTAL2 D、RXD
3. 外部扩展存储器时，分时复用作数据线和低 8 位地址线的是_____。
A、P0 B、P1 C、P2 D、P3
4. 下面_____是函数调用语句。
A、void delay (unsigned int i) B、delay(20000);
C、while(i--); D、while(1)
5. while (1); 这个语句的作用是_____。
A、原地踏步 B、没有用 C、让信号灯闪烁 D、延时
6. 在下面_____情况下，while 后面的语句组可以省略花括号。
A、语句组是空语句 B、语句组只有一条语句
C、语句组有多条语句 D、任何情况下都不能省略
7. 如果现在 LED 是点亮状态，请问执行语句 LED=~LED; 后，LED 的状态是_____。
A、亮 B、灭 C、闪一下 D、一直闪
8. 定时器 T0 工作在方式 2 下，若需要计数 50 次，则初始值为_____。
A、50 B、0 C、256 D、206
9. LED 点阵显示图形程序中，采用的编程思路_____。
A、静态显示 B、动态显示
C、动态+静态显示 D、以上都不是
10. 关于中断优先级，下面说法不正确的是_____。
A. 低优先级可被高优先级中断
B. 高优先级不能被低优先级中断
C. 任何一种中断一旦得到响应，不会再被它的同级中断源所中断
D. 自然优先级中 INT0 优先级最高，任何时候它都可以中断其他 4 个中断源正在执行的服务

二、判断题，正确的打√，错误的打×（每小题 1 分，共 20 分）

【得分： 】

1. 定时器/计数器这个部件是帮助 CPU 处理突发事件的部件。
2. 在作为输入接口时，P0、P1、P2、P3 的操作完全相同。
3. Input 是输入的意思，是指 CPU 送给 I/O 设备的信息。
4. SFR 位于单片机内部 ROM 的高 128 单元。
5. 1K 字节的存储器容量包括 1000 个存储单元。
6. for 语句中的三个表达式和两个分号都是可选项，根据需要可以省略。
7. 对于一个数来讲，左移一位的结果相当于乘以 2，右移一位的结果相当于除以 2。
8. 将 1 个数中的指定位取反，其余位不变，应该用按位异或运算。
9. 如果定义变量时给变量赋了初值，变量中的值会一直保持这个初值不变。
10. 数组名就代表了数组中第一个元素在内存中的地址，数组元素按照次序依次顺序存放。
11. 函数调用时，实际参数需要和形式参数个数、顺序、类型一一对应。
12. TR0=1 表示启动定时器 T0。
13. 定时器计时与软件延时的主要区别在于计时准确，通常用在精确定时的情况下。
14. 在数码管动态显示中，位选口是送出每一个字型的字型码的。
15. 中断系统是单片机的一个外部设备。
16. 51 单片机中断优先级只有两级，同级别的中断源没法排队。
17. A/D 转换器中的 D 是指 Digital，表示数字信号。
18. 串行通信和并行通信相比，节约硬件资源，所以可以用于长距离的数据传送。
19. 表征串行通信数据传输速度的指标是字符帧格式。
20. PC 机和单片机进行串行通信时，两者的发送端和接收端电平匹配，可以直接连接。

三、分析与简答题（共 35 分）

【得分： 】

1. 8051 单片机的内部资源有哪些？说出 8031、8051 和 8751 的区别（8 分）
2. 简述如何正确使用单片机的并行 I/O 接口 P3 口？（9 分）

3. 已知一 MCS51 单片机系统外接晶体振荡器频率为 11.059MHZ，计算：单片机系统的拍节 P、状态 S、机器周期所对应的时间是多少？（8 分）。

4. 程序填空题（每空 2 分，共 10 分）

```
//功能：八个 LED 的闪烁方式
#include <__ (1) __> //包含头文件，定义了 51 单片机的所有 SFR
//函数名：delay
//函数功能：实现软件延时
//形式参数：无符号整型变量 i，控制空循环的循环次数
//返回值：无
void __ (2) __ (unsigned int i)
{
    while(i--);    //i 次空操作
}
void main()    //主函数
{
    while(__ (3) __)    //无限循环
    {
        P1=0x00;    //采用字节操作，点亮 8 个 LED
        __ (4) __ (20000);    //软件延时
        P1=__ (5) __;    //采用字节操作，熄灭 8 个 LED
        delay(20000);    //软件延时
    }
}
```

四、程序设计题（共 25 分）

【得分： 】

1. （15 分）某单片机控制系统有两个开关 K1 和 K2，1 个共阳极数码管。要求如下：