

单片机应用技术（C 语言版）模拟试卷 8

（考核方式：笔试闭卷，考试时间：120 分钟，满分：100 分）

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
签 名					

总得分_____ 统分人签名_____ 核分人签名_____

一、单选题(每小题 2 分,共 20 分)

【得分： 】

1. 单片机应用程序一般存放在_____。
A、RAM B、ROM C、寄存器 D、CPU
2. INTEL 8051 CPU 是_____位的单片机。
A、16 B、4 C、8 D、准 16
3. 8031 复位后，PC 的值为_____。
A、0000H B、0003H C、000BH D、0013H
4. C 语言中的变量名只能由字母、数字和下划线三种字符组成，且第一个字符_____。
A、必须为字母 B、必须为下划线
C、必须为字母或下划线 D、可以是字母、数字或下划线中的任意一种
5. 一个 C 语言程序的执行是从_____。
A、本程序的主函数开始，到本程序主函数结束
B、本程序的第一个函数开始，到本程序的最后一个函数结束
C、本程序的主函数开始，到本程序的最后一个函数结束
D、本程序的第一个函数开始，到本程序的主函数结束
6. 表达式 $5! = 3$ 的值是_____。
A、T B、非零值 C、0 D、1
7. 为了避免嵌套的 if-else 语句的二义性，C 语言规定 else 总是与_____组成配对关系。
A、缩排位置相同的 if B、在其之前未配对的 if
C、在其之前尚未配对的最近的 if D、同一行上的 if
8. 若单片机的振荡频率为 6MHz，设定定时器工作在方式 1 需要定时 1ms，则定时器初值应为_____。
A、500 B、1000 C、 $2^{16}-500$ D、 $2^{16}-1000$
9. 51 单片机在同一优先级的中断源同时申请中断时，CPU 首先响应_____。
A、外部中断 0 B、外部中断 1
C、定时器 0 中断 D、定时器 1 中断
10. 51 单片机的串行通信结构中，下列叙述错误的是_____。
A. 发送数据缓冲器名称 SBUF
B. 接收数据缓冲器名称 SBUF

- C. 发送数据缓冲器和接收数据缓冲器共用 SBUF
- D. 发送数据缓冲器和接收数据缓冲器名称相同，地址不同

二、判断题，正确的打√，错误的打×（每小题 1 分，共 20 分）

【得分： 】

1. 单片机就是一个芯片上的微型计算机，所以它本身就集成了硬件和软件两个部分，可以直接运行。
2. C 语言是高级语言程序，必须编译成二进制程序后才能下载运行。
3. 单片机的一个机器周期是指完成某一个规定操作所需的时间，一般情况下，一个机器周期等于一个时钟周期组成。
4. C51 的注释符号“/* */”是多行注释。
5. SFR 名称和位名称必须在 REG51.H 文件中定义，不能在程序中自行定义。
6. RAM 是指只读存储器，也就是只能读数据，完全不能往里写数据的存储器。
7. 单片机内部结构中，可以处理突发事件的部件是中断系统。
8. C 语言中，函数遵循先声明后调用的原则。
9. 空语句中只有一个分号“;”，程序执行空语句时需要占用一条指令的执行时间，但是什么也不做。
10. 对给定的条件进行判断，并根据判断结果选择应执行的操作的程序，称为循环结构程序。
11. if 语句中的“表达式”通常为逻辑表达式或关系表达式，不可以是任何其他的表达式或类型数据。
12. 字符数组用来存放一个字符串，总是以'\0'作为串的结束符。
13. 共阳极数码管是指所有发光二极管的阳极都连接在一起。
14. 当定时器 T0 计满数变为零后，其溢出标志位（TCON 的 TF0）也变为零。
15. 8031 单片机的 P0 口其输入输出电路的特点是驱动负载时需外接上拉电阻。
16. 51 单片机中断优先级只有两级，同级别的中断源没法排队。
17. A/D 转换器中的 A 是指 Analog，表示模拟信号。
18. 串行通信和并行通信相比，传输速度快，所以可以用于长距离的数据传送。
19. 表征串行通信数据传输速度的指标是波特率。
20. 在串行通信系统设计中，RS232 芯片的作用是电平转换。

三、分析与简答题（共 35 分）

【得分： 】

1. 51 单片机的中断系统有几个中断源？几个中断优先级？中断优先级是如何控制的？在出现同级中断申请时，CPU 按什么顺序响应（按由高级到低级的顺序写出各个中断源）？（8 分）

2. 已知单片机系统晶振频率为 6MHz, 若要求定时值为 10ms 时, 定时器 T0 工作在方式 1 时, 定时器 T0 对应的初值是多少? TMOD 的值是多少? TH0=? TL0=? (写出步骤) (9 分)

3. 简述单片机控制按键的两种方式是什么? 各自有何优缺点? (8 分)。

4. 程序填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

```
//功能: 用开关 SW 选择八个 LED 的点亮方式
(1) <REGX51.H> //包含头文件 REGX51.H, 定义了 51 单片机的所有 SFR
#define ON 0 //定义符号常量 ON
(2) SW=P0^0; //定义 P0.0 引脚位名称为 SW
//函数名: delay
//函数功能: 实现软件延时
//形式参数: 无符号整型变量 i, 控制空循环的循环次数
//返回值: 无
void (3) (unsigned int i)
{
    while(i--); //i 次空操作
}
void main() //主函数
{
    while(1) //无限循环
```