

# JLCPCB の部品区分とコスト — 調査のまとめ

2026-09-12 / 対象は自作の電源・ハブ基板 ( hub\_power ・表面実装 44 個 28 種類)。数字はすべて JLCPCB の部品検索と料金表から取った実測値で、推定は推定と明記した。

## 1. 何にお金が掛かるのか — 2 種類に分かれる

基板実装の費用は、**枚数に比例する分**と**発注の回数に比例する分**に分かれる。ここを混ぜると、枚数を増やせば安くなるはずのものが安くない、という読み違いが起きる。

| 項目                                         | 額            | 何に比例するか             |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|
| △ この表の額は「1 回ぶん」「1 枚ぶん」であって、総額ではない。総額は 5 節。 |              |                     |
| 実装の段取り (Economic)                          | \$8.18       | 発注 1 回につき 1 回       |
| メタルマスク                                     | \$1.53       | 発注 1 回につき 1 回       |
| Extended の部品                               | \$3.07 / 種類  | 発注 1 回につき、種類ごとに 1 回 |
| 部品代                                        | 約 \$10 / 枚   | 枚数                  |
| はんだ点                                       | \$0.0016 / 点 | 枚数                  |

この基板では、**発注 1 回あたり必ず \$37.34 が乗る**。(段取り \$8.18 + メタルマスク \$1.53 + Extended 9 種類 \$27.63)。枚数に比例するのは 1 枚あたり約 \$10.2 なので、**5 枚 1 回の発注 (総額 約 \$88) では、費用の 42% が「枚数と無関係な分」**になる。

### Basic と Extended の違い

JLCPCB は実装に使える部品を **Basic**／**Promotional Extended**／**Extended** の 3 つに分けている。前の 2 つは追加料金がかからない。Extended は**部品の種類ごとに 1 回の発注で \$3.07** かかる。これは機械にリールを載せ替える手間の料金なので、同じ発注で 100 枚作っても 1 回である。

△ **逆に言うと、小分けに頼むと回数ぶん掛かる**。5 枚を 5〜6 回に分けて発注する前提なら、Extended 1 種類の実質は「発注 1 回あたり \$3.07」ではなく **総額で \$15〜\$18** になる。試作を重ねる案件では、ここが効く。

## 2. この基板の実際 — 28 種類の内訳

| 区分       | 種類 | 追加料金         |
|----------|----|--------------|
| Basic    | 19 | \$0          |
| Extended | 9  | \$27.63 / 発注 |

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| 計 | 28 | \$27.63 / 発注 |
|---|----|--------------|

Basic に寄せられた 3 種類（発注 1 回あたり \$9.21・6 回まわすなら総額 \$55）

PowerBoost 1000C から写した定数のうち 3 つは、回路の意味をほとんど変えずに Basic の値へ寄せられた。「E96 の半端な値だから Extended」というだけの部品は、E24 に寄せれば落とせることが多い。

| 元                                | 先                                     | 電氣的に何が変わるか                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 340kΩ C17636                     | 330kΩ 0603 C23137                     | 電池切れ警告の閾値が 3.25V → 3.33V。80mV 早く知らせる側 |
| 270kΩ C17589<br>(100kΩ も 82kΩ へ) | 220kΩ 0603 C22961<br>82kΩ 0603 C23254 | USB 入力を見る分圧比が 0.2703 → 0.2715。差 0.45% |
| 100μF 10V 1210<br>C23742         | 47μF 10V 1206 C96123 × 2              | 耐圧 10V を維持。部品が 1 つ増える                 |

最後の 1 つには選択肢が 2 つあった。Basic の 100μF は 6.3V 品しかなく、5.2V が掛かる場所で耐圧を下げるとセラミックコンデンサは容量が大きく落ちる（どれだけ落ちるかはメーカーの曲線が要る）。その分からない部分を踏まないために、47μF 10V を 2 個に分ける方を選った。

### 3. 落とせなかった 9 種類と、その理由

残った 9 種類は、理由が 3 つに分かれる。「棚に無い」と「代えると回路が変わる」を混ぜないことが大事で、前者は調べれば決まるが、後者は設計判断になる。

| 部品                      | 理由の種類      | 確かめたこと                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 昇圧 TPS61090 C206167     | 写しであることが価値 | この 3 つを代えると PowerBoost 1000C の写しではなくなる。写しであること自体が設計の裏付けで、公開された実証済みの回路をそのまま使い、元の EAGLE の回路図と 1 ピンずつ機械で突き合わせて検証できる。代えればその裏付けを捨てることになる。手間の問題ではない。 |
| 充電 MCP73871 C5121473    |            |                                                                                                                                                |
| 電流計 INA226 C49851       |            |                                                                                                                                                |
| リレー G6S-2F C16707       | 棚に無い       | リレー 30,930 件に Basic の絞り込み → 0 件。Promotional Extended も 0 件                                                                                     |
| インダクタ 6.8μH C167807     |            | 6.8μH で 0 件。10μH なら Basic 2 件あるが、C1035 (0603・3mA) と C1046 (0805・15mA) で信号用。昇圧の 2A には桁が 2 つ足りない                                                 |
| シャント 10mΩ C105362       |            | 「Current Sense Resistors」15,376 件に Basic 0 件。値で 10mΩ を引いても 0 件                                                                                 |
| USB-C の受け口 C165948      |            | USB Type-C 1,345 件に Basic 0 件 (USB 全体 15,834 件でも 0)                                                                                            |
| デジトラ MMUN2133 C21714196 |            | Digital Transistors 4,905 件に Basic 0 件。PNP 単体 (MMBT3906) も Extended なので、抵抗 2 本に分ける道も無い                                                         |
| 1.87MΩ C482988          | 代えると回路が動く  | E96 なので Basic に無い。2MΩ 0603 は Basic に 1 件あるが、この抵抗は出力電圧 $0.5V \times (1 + R3/R4)$ と電池切れ警告の両方を決めていて、2MΩ にすると出力 5.5V・警告 3.53V になる。相方も振り直す設計変更が要る   |

### 4. 調べ方 — 0 件を「無い」と読む前に対照を取る

この調査でいちばん危なかったのは、検索で 0 件と出たものを「存在しない」と読んでしまうことだった。JLCPCB の検索は部品の説明文への文字列一致なので、書き方が違えば当たらない。実際、この調査では一度これで誤った結論を出しかけた。手順はこうなる。

- 部品表の品番を 1 つずつ引いて区分を読む。品番で引けば区分 (Basic / Extended) は正しく出る。ここは疑う必要がない。
- Extended の物は、値で検索して Basic の絞り込みをかけ、残り件数を読む。

3. ● **0 件が出たら、必ず対照を取る。** Basic が在ると分かっている別の検索で同じ操作をして、絞り込みが効いていることを見る。抵抗なら 185 件、10μH のインダクタなら 2 件が残る。ここを飛ばすと、方法の不具合と事実の区別がつかない。
4. **残り件数が 1 以上でも、件数だけで決めない。** 実際に品番を開いて定格と大きさを見る。10μH の Basic 2 件は、開いてみたら 3mA と 15mA の信号用だった。

JLCPCB の Basic 一覧ページ (1,586 点) は検索の引数を受け付けず、カテゴリー一覧も途中で打ち切られるので、一覧を端から数える道は使えなかった。上の 4 手順が現実的な方法になる。

## 5. 数量と発注回数でどう効くか

試作を重ねる案件では、ロットの切り方が部品選定より効く。この基板で 5 枚ずつ作る場合を並べる。

| 発注の回数      | 回数に比例する分<br>(総額) | 枚数に比例する分<br>(総額) | 総額    | 1 枚あたり        |
|------------|------------------|------------------|-------|---------------|
| 1 回 (5 枚)  | \$37.34          | \$51             | \$88  | \$17.6        |
| 3 回 (15 枚) | \$112.02         | \$153            | \$265 | \$17.7        |
| 6 回 (30 枚) | \$224.04         | \$306            | \$530 | \$17.7        |
| 1 回 (30 枚) | \$37.34          | \$306            | \$343 | <b>\$11.4</b> |

同じ 30 枚でも、総額は 6 回に分ければ \$530、1 回にまとめれば \$343。差の \$187 はすべて段取り・メタルマスク・Extended の掛かり直しで、1 枚あたりに直すと \$17.7 と \$11.4 の差になる。板代と送料は別で、こちらも回数ぶん掛かる。

設計を詰める段階では回数が増えるのは避けられない。そこで効くのは「1 回あたりの固定費を下げておくこと」で、Extended を 12 → 9 種類に減らした効果は、発注 1 回あたり \$9.21、6 回まわすなら総額 \$55 になる。

## 6. この案件で決めたこと

- **Extended 9 種類のまま行く。** 1 種類を落として浮くのは**発注 1 回あたり \$3.07**、5 枚を 6 回まわす前提の**総額で \$18**。残っている 9 つのうち 5 つは棚に無いので落としようがなく、3 つは**実証済みの回路構成そのもの**、1 つは出力電圧が動く。つまり**総額 \$18 と引き換えに差し出すものが、裏付けのある回路か、5V の値そのもの**になる。
- **ミュートリレーは表面実装に替えた** (Y14H-1C-5DS → Omron G6S-2F DC5)。手はんだが消え、足形も KiCad 標準の Omron 純正 land pattern になった。Basic のリレーは存在しないので、**発注 1 回あたり \$3.07** (6 回で総額 \$18) は避けられない。リレー本体は **1 枚あたり \$1.47**。
- **スルーホールは 11 個** (ピンヘッダ 8・JST・PH 2)。自分で付けるか、 $\$3.58 + 41 \text{ 点} \times \$0.0164 =$  **発注 1 回あたり \$4.25** (6 回で総額 \$26) で頼むかは未決。

- **板代・送料・面付けの追加料金は未確定。**発注画面にファイルを上げるまで出ない。

---

出どころ: docs/POWER.md (案③)。値段は 2026-09-12 に JLCPCB の部品検索・料金ページで取得。部品には最低数量があるので部品代は上ぶれする。