

Utilizando o Assembly do BIP2, escreva cada trecho de código abaixo. Utilize o BIPIDE para montar e simular.

1. Estrutura if-then

```
if (A>=B) {  
    A = A + 1 // Bloco 1  
}  
// Bloco 2
```

a < b ele pula para o L1, ele salta o bloco 1;
se não for negativo a>= b , logo ele executa bloco 1 e 2;

```
LD A ;(TRAZ A AO ACUMULADOR)  
SUB B ;(FAZ A OPERAÇÃO A - B)
```

;Se (a < b), ele vai direto para o bloco 2, pq não se adequou a regra
BLT L1 ;(REALIZA O TESTE DE QUE SE SUB B É MENOR DO QUE ZERO)

;---- BLOCO 1 ----

```
LD A ;(TRAZ A )  
ADDI 1 ; (SOMA 1 AO A)  
STO A ; (ARMAZENA, É UM =)
```

;---- BLOCO 2 --

```
L1:  
HLT
```