

Exercícios sobre a programação do BIP

Conjunto de instruções do BIP

Cód. operação	Instrução	Operação
00000	HLT	Paralisa a execução
00001	STO endereço	(endereço) $\leftarrow$ ACC
00010	LD endereço	ACC $\leftarrow$ (endereço)
00011	LDI constante	ACC $\leftarrow$ constante
00100	ADD endereço	ACC $\leftarrow$ ACC + (endereço)
00101	ADDI constante	ACC $\leftarrow$ ACC + constante
00110	SUB endereço	ACC $\leftarrow$ ACC - (endereço)
00111	SUBI constante	ACC $\leftarrow$ ACC - constante
01000 - 11111	Reservados para as futuras gerações	

Comente cada linha dos códigos a seguir, conforme exemplificado no primeiro exercício.

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	; ACC = 0
ADDI	1	; ACC = ACC + 1
ADD	B	; ACC = ACC + (B)
STO	A	; (A) = ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	; ACC = 0
STO	A	; (A) = ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	; ACC = 0
STO	A	; (A) = ACC
STO	B	; (B) = ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	2	; ACC = 2
STO	A	; (A) = ACC
LDI	1	; ACC = 1
STO	B	; (B) = ACC
LD	A	; ACC = B
SUB	B	; ACC = ACC - (B)
SUBI	1	; ACC = ACC - 1
ADDI	3	; ACC = ACC + 3
STO	C	; (C) = ACC

Converta os códigos a seguir escritos em linguagem C para a linguagem de montagem do BIP, respeitando o estilo de codificação de programação em *assembly* e posicionando mnemônicos, operandos e comentários nas colunas apropriadas.

```
X = 1;  
Y = X;
```

Mnemônicos	Operandos	Comentários

```
X = 0;  
X = X + 1;
```

Mnemônicos	Operandos	Comentários

```
X = 0;  
Y = 2;  
X = X + Y;
```

Mnemônicos	Operandos	Comentários

$$Y = X - Y - 1;$$
[illegible]

Dados os códigos na linguagem de montagem do BIP a seguir, extraia a sua representação em linguagem C (se necessário, preencha o espaço reservado para comentários).

Mnemônicos	Operandos	Comentários	Código C
LD	A		
ADD	B		
ADD	C		
STO	D		

Mnemônicos	Operandos	Comentários	Código C
LD	B		
ADDI	1		
SUB	C		
STO	A		