Լաբորատոր աշխատանք 8

Աշխաըանքի նպատակը. Flexbox-ով կառուցել նավիգացիա և հավասարեցնել տարրերը: Grid-ով ստեղծել քարտերի ցանց՝ կիրառելով repeat(), minmax() և gap: Երկու մոտեցումները համատեղել նույն էջում:
Խնդրի պահանջը. Շարունակել «Ուսումնական կենտրոն» կայքը: Flexbox-ով դասավորել կայքի անունը և նավիգացիան: Օգտագործել հետևյալ բաժինները՝ Դասընթացներ, Մեր մասին, Գրանցում, Կապ: Հղումները կապել առկա էջերին կամ համապատասխան բաժինների id-ներին: Առնվազն 6 դասընթացների քարտ տեղադրել Grid ցանցում՝ repeat (auto-fit, minmax(240px, 1fr)) և gap կիրառելով: Պահպանել «Նոր դասընթաց» նշանը: Յուրաքանչյուր քարտի ներսում Flexbox-ով կողք կողքի ցուցադրել տևողությունը և արժեքը: «Գրանցվել» հղումը տեղադրել քարտի ներքևում՝ գործողության բլոկին տալով margin-top: auto: Հղումը պետք է բացի առկա էջ կամ տանի համապատասխան բաժին: Կատարել բոլոր ընդհանուր պահանջները: Ստուգել քարտերի հավասարեցումը տարբեր երկարության նկարագրություններով և ցանցի աշխատանքը երեք նշված լայնություններով:

