Tarjeta de repaso

Energía, Ley de Ohm y código de colores · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

La ley y sus tres formas

V = I × R (busco voltaje: MULTIPLICO)
I = V / R (busco corriente: DIVIDO)
R = V / I (busco resistencia: DIVIDO)
Triángulo: tapa la letra que buscas.

Magnitudes y unidades

Voltaje V → volts (V): el empujón.
Corriente I → amperes (A): el flujo.
Resistencia R → ohms (Ω): la oposición.
k ×1000 · m ÷1000 · µ ÷1 000 000

Para recordarla: agua

Voltaje = presión de la bomba.
Corriente = chorro que circula.
Resistencia = angostura del tubo.
Más presión, más chorro; más angostura, menos.

Código de colores exprés

negro 0 · café 1 · rojo 2 · naranja 3 · amarillo 4
verde 5 · azul 6 · violeta 7 · gris 8 · blanco 9
Cifra, cifra, multiplicador, tolerancia.
Dorado ±5% · plateado ±10% (siempre al final).

Al leer un problema

Ω delata a la resistencia; V al voltaje; A a la corriente.
Atajo: volts entre kΩ da mA; mA por kΩ da volts.
El resultado SIEMPRE lleva unidad.

Errores que cuestan puntos

1. No convertir kΩ y mA antes de sustituir.
2. Despejar mal: dibuja el triángulo.
3. Leer las bandas al revés (tolerancia al final).

Método exprés

Identifica qué piden → Convierte unidades → Tapa la letra en el triángulo → Sustituye → Escribe la unidad → Comprueba si tiene sentido.