

# WBC-PRO-Quad XLR

Par de cables / 10 pies cada uno / ASIN B0CZRXDVBF

Identificación, conexión, límites y comprobaciones. Las especificaciones publicadas no equivalen a mediciones del ejemplar poseído.




Imagen de la publicación de compra: cubierta exterior de tweed negro y conectores XLR.

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso                    | Salidas XLR L/R del RME → entradas XLR L/R del Aune.                                  |
| Cantidad / longitud    | 2 cables independientes; 10 pies = 3.048 m por cable.                                 |
| Conectores publicados  | Amphenol AX3M macho y AXX3F hembra, XLR de tres pines, contactos plateados.           |
| Construcción publicada | Geometría star-quad; pantalla trenzada con cobertura anunciada >98%; conductores OFC. |
| Acabado / costo        | Tweed negro / \$1,000 MXN por el par, conservado del registro histórico.              |
| No corresponde a       | Cable de audífonos de cuatro pines; cada XLR de línea lleva un canal balanceado.      |

## Identidad y documentación

La publicación del ASIN fue consultada directamente. Su sección «Guía de usuario» enumera usos, pero no constituye un manual de instalación descargable. La ficha general de WBC-PRO-QUAD-CLASSIC pertenece a una familia con otras terminaciones: no se trasladan dimensiones o conectores de esa variante al par comprado.

## Qué aporta star-quad



Esquema conceptual de sección star-quad.

Conductores opuestos unidos por polaridad.

Pantalla exterior separada de la señal.

Colores ilustrativos; no son un pinout de montaje.

La disposición de cuatro conductores, agrupando los opuestos para cada polaridad, busca equilibrar la captación de campos magnéticos. La entrada diferencial rechaza la componente común; la pantalla ayuda frente a interferencias eléctricas/RF. Son mecanismos complementarios. No equivalen a cancelar absolutamente toda EMI/RFI, como afirma la publicidad. La eficacia depende de geometría, terminaciones, campo incidente y receptor.

## Sinergia eléctrica RME-Aune

El RME publica 200  $\Omega$  de impedancia de salida balanceada y el Aune 10 k $\Omega$  de entrada. La carga es 50 veces mayor que la impedancia de fuente: el modelo resistivo entrega aproximadamente 98.04% de la tensión en vacío (-0.17 dB). Se busca transferir tensión con poca carga, no máxima potencia. XLR aprovecha interfaces balanceadas presentes en ambos aparatos.

El tendido es corto para una interconexión profesional, pero son 3.048 m reales por canal, no un cable de longitud desconocida. La capacitancia específica no se verificó para este ensamblaje; por ello no se calcula un corte de agudos atribuido a él. El nivel analógico máximo y el ajuste de ganancia del sistema siguen siendo más relevantes que describir el recubrimiento como una mejora tonal.

## Conexión, manejo y comprobación

Conectar hembra del cable a la salida macho del RME y macho a la entrada hembra del Aune, respetando L/R. Bajar volumen antes de manipular; liberar el seguro al desconectar. No modificar masas o pines para corregir ruidos. Si hay un canal intermitente, intercambiar los cables entre canales, manteniendo las otras condiciones, permite observar si el síntoma sigue al cable.

No se midió una mejora audible frente a otro cable, ni se dispone de una tasa de fallos representativa. «Ultra silencioso» y «mejor que otras marcas» permanecen como publicidad, no como resultados de este informe.

## Fuentes y trazabilidad

Compra exacta: [WBC](#) / [Amazon B0CZRXDVB](#)

WBC: familia star-quad, no idéntica terminación

Canare: fundamentos de su geometría star-quad

Rane: interconexión balanceada y masas

RME: especificaciones de línea