



Instalación Fotovoltaica Resumen Técnico

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **Edgar Valdes**

Dirección: **MILLAN 4014**

Ciudad: **Montevideo**

Celular: **091 029 900**

Fecha prevista: **4ta semana Marzo 26**

DATOS SITIO DE INSTALACIÓN

**Tipo
techo**

- ☐ Isopanel
☐ Hormigón
☐ Chapa
☒ Tejas
☐ Otro:

DATOS ELÉCTRICOS

Cantidad Paneles: **16**

Potencia Paneles: **580W**

Inversor: **Huawei de 10kW (confirmar)**

Strings/Líneas DC: **2**

Cable AC: **Superplastico 3x6mm2**

Térmica AC: **25 A trifásica**

Diferencial AC: **40 A, 300mA trifásica**

Largo cables AC (aprox): **30 mts**

Largo cables DC (aprox): **20 mts**

OTROS DATOS

Altura techo: **1 piso**

Red:

- ☐ Monofásica
☒ Trifásica 230 (sin neutro)
☐ Trifásica 400 (con neutro)

Notas:

Techo de barbacoa:

- Superficie aproximada: 40 m² disponibles.
- Interferencias: calentador solar de piscina y chimenea.
- No cuenta con pretilas, por lo que el anclaje debería realizarse directamente sobre la estructura bajo tejas.

Techo de la vivienda principal:

- Diferentes niveles de techo, con sectores orientados al norte y otros al sur.
- Cuenta con pretilas, lo que permite una solución de montaje sin intervenir las tejas, mediante estructura metálica anclada a pretilas con perfiles de acero galvanizado (solución preferida).

Criterio de diseño:

- Se priorizará el uso del techo de la casa con pretilas para minimizar la intervención sobre las tejas.

Notas:

Se relevó la ubicación propuesta para el inversor, a instalarse en el interior de la cochera, sobre un lateral.

- Se identificó un tablero embutido actualmente inhabilitado, ubicado a aproximadamente 1,5-2 m del punto del inversor.
- Dicho tablero podría reutilizarse como tablero de interconexión con red UTE y llave general de microgeneración.
- Se constató que el tamaño actual es insuficiente, por lo que se propone retirarlo y colocar uno nuevo, ligeramente mayor, también embutido, requiriendo una intervención menor de pared.
- Esta solución permitiría evitar el tendido subterráneo de corriente alterna hasta el medidor de UTE.
- Alternativamente, se podría ejecutar el tendido hasta el nicho del medidor de UTE y ubicar allí el tablero de interconexión.

