

Fatec
Jales

Prof. José Camargo



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Período: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento para Servidores I

Professor: Profa. Dra. Ligia Rodrigues Prete

E-mail: ligia.prete@fatec.sp.gov.br

08 - Estrutura de repetição do .. while

Pasta da Aula

- Crie a pasta com o nome **“aula08”** dentro de **“Arquivos de código-fonte”**. Nela, crie os arquivos como **“Página Web do PHP”**:
 - 1) dowhile.php
 - 2) tabuada.php
 - 3) tabuada_mostra.php

PHP – Estruturas de Controle

do...while

Similar ao **while**, mas...

- A diferença básica entre **while** e **do..while** é que o grupo de instruções de **while** pode ser executado 0 (zero) ou mais vezes, pois se na primeira interação a expressão for avaliada como falsa, o loop não será iniciado.
- Já na estrutura **do..while**, o grupo de instruções será executado pelo menos uma vez, pois a avaliação da expressão só é feita ao final do loop. Assim sendo, mesmo que inicialmente a expressão a ser avaliada seja falsa, pelo menos uma interação do loop será executada.

PHP – Estruturas de Controle

do...while

```
do{  
    instrução1 ..  
    instrução2 ..  
} while (expressão)
```

Conteúdo dowhile.php

```
7 <html>
8   <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11  </head>
12  <body>
13    <?php
14    echo "<h3>Contagem de 1 a 10 </h3>";
15    $contador = 1;
16    do {
17      echo $contador . "<br>";
18      $contador++;
19    } while ($contador <= 10);
20    ?>
21  </body>
22 </html>
```

Contagem de 1 a 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Exercício

- Crie uma página tabuada.php, na qual irá exibir a tabuada de um número escolhido pelo usuário de 1 a 10. Esses números aparecerão em um controle de *select dinamicamente* usando a estrutura **do ... while**.
- Crie uma página tabuada_mostra.php que mostrará o resultado da tabuada dinamicamente pela estrutura **do ... While**.

Teste no navegador

tabuada.php

Selecione um número para fazer a tabuada

Número:

tabuada_mostra.php

Tabuada do número 5:

5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

[Voltar](#)