

02B LARARE

02 B - LÄRARE - DC-batteri

Förbered: multimeter med hela mätkablar, stabil åtkomst till batteripolerna, inga startförsök. Ingen mätning av startström eller laddning på verklig bil.

20 poäng: säker instrumenthantering och korrekt DC-mätning 8; tolkning av simulerade felvärden 8; beräkning och dokumentation 4. Säkerhet obligatorisk.

Facit: A rimligt normalt; B låg vilospänning och tydligt spänningsfall under start - batteri, anslutningar eller hög startbelastning behöver utredas; C låg laddningsspänning - misstänkt laddningsfel; D 15,6 V - misstänkt överladdning; E 9,8 V vid start är inte i sig en entydig diagnos. $R = (12,6 - 10,2) / 300 = 0,008 \text{ } \Omega = 8 \text{ m}\Omega$, förenklad modell. Inget enskilda mätvärde bevisar felorsaken.

Notera: vad som faktiskt mätts på fordonet och vad som endast analyserats i simuleringen.