

01A LARARE

01 A - LÄRARE - Elsäkerhet

Förbered: säkerställ att elcentralen inte kan spänningssättas under övningen. Kontrollera att inga spänningssatta delar är åtkomliga. Visa enbart de uttag och märkningar som finns i verkligheten.

20 poäng: risker och skyddsåtgärder 6; säkerhetsreglerna och tillämpning 8; ansvar/kommunikation 4; dokumentation 2. Säkerhetskrav är obligatoriskt oavsett poäng.

Förväntat: Eleverna ska inte likställa stoppknapp eller brytare i läge 0 med verifierad spänningslöshet. De ska kunna ange frånskiljning, återinkopplingsskydd, verifiering med korrekt metod, ansvarig och stoppbeslut. Skyddsjordning/kortslutning ska diskuteras med korrekt tillämpningsområde, inte slentrianmässigt utföras.

Dokumentera: utfört/inte utfört, missförstånd, fortsatt behov av regelverksgenomgång. Ingen bedömning av faktisk spänningsprovning om sådan inte genomförts.