

PERANGKAT ASESMEN TES PRAKTEK

FR-PA-06A

Perangkat asesmen	TES PRAKTEK TYPE C
Nama Asesi	
Unit Kompetensi	Operator Komputer Junior
Kualifikasi	
Tanggal	

Bagian II Praktek Ms. Word

1. Buatlah surat undangan untuk menghadiri rapat **Komisaris Bank BNI**
 - a. Surat di tujukan kepada para pimpinan Cabang BNI dengan nomor surat : **No : 01.001/UD-AI/VII/2020**
 - b. Rapat diadakan pada 29 Februari di Ruang 4 Pk. 10.00 s.d. selesai
 - c. Format kertas A4 dan jenis huruf Tahoma.
 - d. Buatlah kop surat (**dengan fitur header**) tersebut. Berikan logo Bank BNI (bisa gunakan referensi internet) pada header dan alamat JL. Sudirman 45 Jakarta Timur.
 - e. Surat ditanda tangani oleh Vice Presiden BNI Jabodetabek yaitu Drs. Dedi Hidayat, MM
 - f. Cetaklah surat tersebut dengan ukuran A4.
 - g. Masukkan tabel sbb pada lampiran surat

NO	Susunan Acara	Waktu
1	Pembukaan	09.00 – 10.00
2	Sesi 1 : Introduction M- Banking	10.00 – 12.00
3	Istirahat	12.00 - 13.00
4	Sesi 2 : Sertifikasi Teller	13.00 - 14.00
5	Penutup	14.00- 14.30

Bagian III Praktek Ms. Power Point

Buatlah file power point sebanyak 5 slide yang memberikan penjelasan **Aplikasi Ms Word** (cantumkan referensi sumber)

- a. Slide (1) awal terdiri dari Judul, Nama dan tgl ujian
- b. Slide (2) kedua terdiri dari 3 gambar/logo **Aplikasi Ms Word** , dimana ketika salah satu gambar tersebut di klik akan melakukan hyperlink ke slide berikutnya sesuai penjelasan informasinya.
- c. Berikan **header** judul, dan nomor slide pada setiap slide
- d. Berikan slide transition.
- e. Rubahlah slide Anda kedalam format pdf lalu upload kedalam Google Classroom

PERANGKAT ASESMEN TES PRAKTEK

FR-PA-06A

Perangkat asesmen	TES PRAKTEK
Nama Asesi	
Unit Kompetensi	Operator Komputer Junior
Kualifikasi	
Tanggal	

Bagian I Praktek Ms.Excel

Buatlah tabel Excell sesuai perintah pada keterangan

Laporan Penjualan Barang Elektronik PT. Elektronik Sederhana

No	KODE	Nama Barang	Harga Beli	Ongkos Kirim	Harga Satuan	Jumlah Terjual	Harga Jual	Diskon	Total Harga
1	102	Kipas Angin	Rp 2,000,000	Rp 50,000		9	Rp -		Rp -
2	103	Lemari Es Gold Star	Rp 1,600,000	Rp 25,000		4	Rp -		Rp -
3	102	VCD Compo	Rp 3,200,000	Rp 10,000		3	Rp -		Rp -
4	301	Tape Deck	Rp 3,500,000	Rp 15,000		2	Rp -		Rp -
5	103	Mini Compo	Rp 750,000	Rp 20,000		5	Rp -		Rp -
6	102	Speaker Active	Rp 2,000,000	Rp 20,000		2	Rp -		Rp -
7	301	Microwave Sharp	Rp 1,200,000	Rp 25,000		4	Rp -		Rp -
8	201	AC Split	Rp 3,000,000	Rp 100,000		3	Rp -		Rp -
9	201	Mesin Cuci	Rp 2,300,000	Rp 150,000		4	Rp -		Rp -
10	201	Smartwatch	Rp 225,000	Rp 10,000		2	Rp -		Rp -
		Total Pendapatan							Rp -

- 1 Harga satuan adalah harga beli ditambah ongkos kirim
- 2 Harga jual adalah harga satuan di kali jumlah terjual
- 3 Diskon 20% jika harga jual lebih dari 10 juta, selain itu hanya mendapat diskon Rp.10.000 berapapun harga jualnya
- 4 Total harga adalah jumlah harga di kurangi diskon 20%
- 5 Total Pendapatan adalah total penjualan semua produk