



| Pin  | Direccion      | Funcion                                                      |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| SCLK | Master a Slave | sincronizar el envio de datos con la lectura                 |
| MOSI | Master a Slave | La master le envia datos a la slave                          |
| MISO | Slave a Master | La slave le envia datos a la master                          |
| CS#  | Master a Slave | Le indica a la slave que debe leer lo que le envia la master |

- secuencia de pasos
1. La Master cambia CS# a low.
  2. La Master emite la señal de reloj.
  3. La Master envia sus datos por MOSI / La Slave envia sus datos por MISO (simultaneo).
  4. La Master deja de emitir la señal de reloj.
  5. La Master cambia CS# a high.

| CPHA                                | 0             | 1              |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| ¿En que momento se hace la lectura? | Primer flanco | Segundo flanco |

| CPOL                          | 0   | 1    |
|-------------------------------|-----|------|
| ¿Cual es el reposo del reloj? | Low | High |

