

Klasse BE - Abläufe

ANHÄNGER ANKUPPELN

(Eselsbrücke FKK)

F = Feststellbremse

K = Kurbeln

K = Keile

Innerhalb der Ziffer 4 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig.

1. Zugfahrzeug herankommen und sichern (Feststellbremse)
2. Feststellbremse am Anhänger lösen
3. Anhänger ankuppeln
4. Abreißeil einhängen
 - Sicherung der Kupplung prüfen
 - Stützrad einfahren und sichern
 - Unterlegkeile verstauen
 - Elektroanschluss herstellen
5. Funktion der Beleuchtungseinrichtungen des Anhängers prüfen
6. Funktion der Bremsanlage des Anhängers (Sichtkontrolle) prüfen
7. Vor Fahrtantritt Bremsprobe durchführen

ANHÄNGER ABKUPPELN

(Eselsbrücke FUK)

F = Feststellbremse

U = Unterlegkeile

K = Kurbeln

Innerhalb der Ziffer 4 ist die Reihenfolge der Ausführung beliebig.

1. Zugfahrzeug sichern
2. Anhänger sichern
 - Feststellbremse
 - Unterlegkeile
3. Stützrad ausfahren
4. Elektroanschluss trennen
 - Abreißeil aushängen
 - Kupplung öffnen
 - Deichsel hochkurbeln

RÜCKWÄRTS LINKS BOGEN

Ablauf:

1. Fahrzeugkombination möglichst weit links im Fahrstreifen anhalten
2. Sicherungsposten bestimmen
3. Vor Beginn Verkehr beobachten
4. Fahrzeugkombination rückwärts links Bogen um die Ecke fahren
5. Dabei nicht auf den Bordstein auffahren
6. Nach dem Linksbogen Fahrzeugkombination annähernd parallel zur Fahrbahnbegrenzung ausrichten
7. Mit höchstens 0,5 m Abstand des breiteren Fahrzeugs zum Bordstein bzw. zur Fahrbahnbegrenzung anhalten