Configurar el lector Honeywell Voyager 1472g per a Farmatic

Mira l'etiqueta del lector: 1472G2D-2-R-INT

Amb el lector encès, escaneja els codis de dalt a baix, un per un. Després de cada codi ha de sonar un xiulet.

1 **Tornar a la configuració de fàbrica**
Parteix sempre d'un estat conegut.


DEFALT.

2 **Teclat en espanyol**
Perquè els símbols i les lletres surtin bé a Windows.


KBDCTY10.

3 **Llegir sense prémer el botó**
El lector llegeix sol quan hi acostes un codi.

PAPTPR.

4 **Intro al final**
Cada lectura acaba amb un Intro, com espera Farmatic.

VSUFCR.

5 **Separador GS per a Farmatic**
Mode Ctrl+X per a Windows, conservant prefix i sufix.


KBDCAS3.

Comprovar

Obre Farmatic i llegeix un medicament amb codi quadrat (DataMatrix). Ha de reconèixer el lot, la caducitat i el número de sèrie sense donar cap error.

Opcions (només si cal)

- **Pas 5 alternatiu**
  Només si el pas 5 deixa de funcionar (Ctrl+X per a Windows sense prefix ni sufix).


KBDCAS2.

- **Desfer el pas 5**
  Torna el separador al valor de fàbrica.


KBDCAS0.

- **Llegir prement el botó**
  Desactiva el pas 3.