Máquina de 4 direcciones

COD OP	dirOP1	dirOP2	dirRES	dirProxInstr

$$A = \frac{(B + C) \times D}{E}$$

Programa

I0 ADD dirB, dirC, dirA, dirI3

I1 HALT

I2 DIV dirA, dirE, dirA, dirI1

I3 MUL dirA, dirD, dirA, dirI2

Máquina de 3 direcciones

COD OP	dirOP1	dirOP2	dirRES

$$A = \frac{(B + C) \times D}{E}$$

CPU necesita registro PC para ejecución secuencial

Programa

I0 ADD dirB, dirC, dirA

I1 MUL dirA, dirD, dirA

I2 DIV dirA, dirE, dirA

I3 HALT

Máquina de 2 direcciones

COD OP	dirOP1/dirRES	dirOP2

$$A = \frac{(B + C) \times D}{E}$$

CPU con registro PC y nuevas operaciones

Programa

I0 MOV dirA, dirB
I1 ADD dirA, dirC
I2 MUL dirA, dirD
I4 DIV dirA, dirE
I5 HALT

Máquina de 1 dirección

COD OP	dirOP2

$$A = \frac{(B + C) \times D}{E}$$

CPU con registro PC y registro Acumulador y nuevas operaciones

Programa

I0 LOAD dirB

I1 ADD dirC

I2 MUL dirD

I4 DIV dirE

I5 STORE dirA

I6 HALT

Máquina de 0 direcciones

COD OP

$$A = \frac{(B + C) \times D}{E}$$

CPU con registro PC, Pila y nuevas operaciones

Programa

I0 PUSH dirE
I1 PUSH dirD
I2 PUSH dirC
I3 PUSH dirB
I4 ADD
I5 MUL
I6 DIV
I7 POP dirA
I8 HALT