
J1
USB4085-GF-A
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
GND
A4
A5
B5
A7
B7
A6
B6
A8
B8
A1
B12
NT2
Net-Tie_2
USB_CC1
USB_CC2
5k1 R11
5k1 R10
USBCON_D-
USBCON_D+
U4
USBLC6-2SC6
USB_D+
USB_D-
U1
AP2210K-3.3
IN
OUT
EN
GND
BP
C5 1u
C13 DNP
C6 10u
VDD
SHIELD1
DNP R12
U2
STM32G473CET6
VBAT
VREF+
VDDA
VDD
VSSA
VSS
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9_UCPD1_DBCC1
PA10_UCPD2_DBCC2
PA11_USB_DM
PA12_USB_DP
PA13_SWDIO
PA14_SWCLK
PA15_JTDI
PB0
PB1
PB2
PB3_JTDO
PB4_JTRST
PB5
PB6
PB7
PB8-BOOT0
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PC13
PC14_OSC32_IN
PC15_OSC32_OUT
PF0_OSC_IN
PF1_OSC_OUT
PG10-NRST
BUFFER_EN
TX
RX
LPUART1
SWDIO
SWCLK
COL1
COL2
COL3
COL4
COL5
COL6
COL7
COL8
ROW1
ROW2
ROW3
ROW4
ROW5
ROW6
ROW7
ROW8
C9 DNP
C10 P
C11 P
C12 100n
Y1
ABM8-24.000MHZ-B2-T
TP1 TestPoint
TP2 TestPoint
TP3 TestPoint
TP4 TestPoint
TP5 TestPoint
TP6 TestPoint
TP7 TestPoint
R9 R
J2
Conn_ST_STDC14
NRST
SWCLK
SWDIO
JTDO/SWO
JTDI/NC
JRCLK/NC
VCP_RX
VCP_TX
GNDDetect
C8 4.7u
C1 100n
C2 100n
C3 100n
C4 100n
STM32G473CET6
https://se.farnell.com/stmicroelectronics/stm32g473cet6/mcu-32bit-170mhz/dp/3132388
One column sunk
at a time
74245 sinks 35 mA?
Nexperia 74LVT244A sinks 32-64 mA
U3
74LVT245
BUFFER_EN
R13
C7 100n
All lines driven at
the same time.
Max 8 mA per line
R1 68
R2 68
R3 68
R4 68
R5 68
R6 68
R7 68
R8 68
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16
D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24
D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32
D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40
D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48
D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56
D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64
0603 LEDs are 1.6 x 0.8 mm. With pitch 2.0 mm --> 16 x 16 mm array. Double that.
Jonas Norling
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title: USB LED Matrix
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6
Id: 1/1