Задание на защиту лабораторной работы №3 по курсу МиМвСУ

Оглавление

Задание на защиту лабораторной работы №3 по курсу МиМвСУ 1
Вариант 1 2
Вариант 2 2
Вариант 3 2
Вариант 4 2
Вариант 5 2
Вариант 6 3
Вариант 7 3
Вариант 8 3
Вариант 9 3
Вариант 10 3
Вариант 11 4
Вариант 12 4
Вариант 13 4
Вариант 14 4
Вариант 15 4
Вариант 16 5
Вариант 17 5
Вариант 18 5

Вариант 1

Продублировать состояние входа 0.01 на выход 100.02 с задержкой по включению на 2 секунды. Подсчитать количество включений входа 0.03, после 3 включений включить выход 100.03, после 5 включений сбросить счетчик. Организовать подсчет выключений входа 0.04, после 2 выключений включить выход 100.04, при этом включение входа 0.05 должно блокировать счет, а включение входа 0.00 сбрасывать счетчик.

Вариант 2

По включению входа 0.05 включить выход 100.07 с задержкой на 1 секунду. Выход 100.07 должен выключатся по включению входа 0.01, при этом таймер, организующий задержку на включение, необходимо сбросить. Подсчитать количество включений входов 0.03 и 0.04, вход 0.03 должен увеличивать счет, вход 0.04 должен уменьшать счет. Сброс счетчика осуществить при одновременном включении 0.03 и 0.04. Если количество счетов равно 0, включить выход 100.01, если равно 3 включить выход 100.02. При достижении 5 счетов должен нужно включить выход 100.3 и сбросить счетчик. Выход 100.03 выключить, если количество счетов больше 0. Посчитать общую длительность включения входа 0.02, после 2 секунд включить выход 100.05, после 4 секунд сбросить таймер и выключить выход.

Вариант 3

Продублировать значение входа 0.04 на выход 100.04 с задержкой по включению на 1 секунду и по выключению тоже на 1 секунду. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.02 после 5 переключений включить выход 100.01. Сброс количества счетов и выключение выхода осуществить по включению входа 0.03. Подсчитать общую длительность включения входа 0.00, после 1 секунды включить выход 100.06, сброс таймера и выключение выхода произвести по включению входа 0.01.

Вариант 4

По включению входа 0.05 включить выход 100.05, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 3 секунды. Подсчитать количество выключений входа 0.02, при включенном 0.03, если 0.03 выключен счетчик сбрасывается. При достижении количества счетов равным 3 включить выход 100.02, в остальных случаях выход должен быть выключен. Подсчитать количество включений выходов 0.02 и 0.03, включение 0.02 должно увеличивать счет, включение 0.03 уменьшать. При достижении количества счетов равным 2 и более включить выход 100.06. Сброс счетчика осуществить при достижении количества счетов равным 5, при счете вверх или при достижении количества счетов равным 3, при счете вниз.

Вариант 5

По включению входа 0.05 включить выход 100.05, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 3 секунды. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.02 после 4 переключений включить выход 100.01. После 6 переключений выход 100.01 выключить и включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить по включению 0.03. Организовать подсчет включений входа 0.00, после 2 выключений включить выход 100.07, при этом включение входа 0.01 должно блокировать счет, а включение входа 0.02 сбрасывать счетчик.

Вариант 6

По включению входа 0.02 включить выход 100.02 с задержкой в 3 секунды, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 2 секунды. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.03 после 3 переключений включить выход 100.01. После 5 переключений выход 100.01 выключить и включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить по включению 0.04. Организовать подсчет выключений входа 0.05 при выключенном 0.00, включение 0.00 должно сбрасывать счет. После 3 выключений включить выход 100.05, по включению входа 0.00 выключить 100.05.

Вариант 7

По включению входа 0.02 включить выход 100.07 с задержкой на 2 секунды. Выход 100.07 должен выключатся по включению входа 0.01, при этом таймер, организующий задержку на включение, необходимо сбросить. Подсчитать количество включений входа 0.04, после 2 включений включить выход 100.03, после 4 включений сбросить счетчик. Организовать подсчет включений входа 0.04, после 2 выключений включить выход 100.04, при этом включение входа 0.05 должно блокировать счет, а включение входа 0.00 сбрасывать счетчик.

Вариант 8

Продублировать значение входа 0.00 на выход 100.02 с задержкой по включению на 1 секунду и по выключению тоже на 1 секунду. Подсчитать количество включений входов 0.04 и 0.05, вход 0.04 должен увеличивать счет, вход 0.05 должен уменьшать счет. Если количество счетов равно 3, включить выход 100.02, если равно 4 включить выход 100.03. При достижении 5 счетов должен нужно включить выход 100.4 и сбросить счетчик, выходы 100.02 и 100.03 при этом нужно выключить. Выход 100.04 выключить, если количество счетов больше 0. Посчитать общую длительность включения входа 0.03, после 3 секунд включить выход 100.05, после 6 секунд сбросить таймер и выключить выход.

Вариант 9

По включению входа 0.05 включить выход 100.05, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 3 секунды. Организовать подсчет включений входа 0.04, после 2 выключений включить выход 100.04, при этом включение входа 0.03 должно блокировать счет, а включение входа 0.00 сбрасывать счетчик. Подсчитать общую длительность включения входа 0.02, после 4 секунд включить выход 100.06, сброс таймера и выключение выхода произвести по включению входа 0.00.

Вариант 10

По включению входа 0.05 включить выход 100.05, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 3 секунды. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.02 после 4 переключений включить выход 100.01. После 6 переключений выход 100.01 выключить и включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить по включению 0.03. Подсчитать общую длительность включения входа 0.00, после 1 секунды включить выход 100.06, сброс таймера и выключение выхода произвести по включению входа 0.01.

Вариант 11

По включению входа 0.01 включить выход 100.01 с задержкой в 2 секунды, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 3 секунды. Подсчитать количество включений входов 0.02 и 0.03, включение 0.02 должно увеличивать счет, включение 0.03 уменьшать. При достижении количества счетов равным 2 и более включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить при включении входа 0.04. Организовать подсчет включений входа 0.00, после 2 выключений включить выход 100.07, при этом включение входа 0.05 должно блокировать счет, а включение входа 0.04 сбрасывать счетчик.

Вариант 12

Продублировать состояние входа 0.01 на выход 100.02 с задержкой по включению на 2 секунды. Подсчитать количество включений входа 0.03, при этом включение входа 0.04 должно блокировать счет, после 3 включений включить выход 100.03, после 5 включений сбросить счетчик. Организовать подсчет выключений входа 0.05 при выключенном 0.00, включение 0.00 должно блокировать счет. После 3 выключений включить выход 100.05, по включению входа 0.04 сбросить счетчик и выключить 100.05.

Вариант 13

Продублировать значение входа 0.04 на выход 100.04 с задержкой по включению на 1 секунду и по выключению тоже на 1 секунду. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.02 после 5 переключений включить выход 100.01. Сброс количества счетов и выключение выхода осуществить по включению входа 0.03. Организовать подсчет выключений входа 0.01, после 2 выключений включить выход 100.04, при этом включение входа 0.05 должно блокировать счет, а включение входа 0.00 сбрасывать счетчик.

Вариант 14

По включению входа 0.05 включить выход 100.05, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 3 секунды. Подсчитать количество выключений входа 0.02, при включенном 0.03, если 0.03 выключен счетчик сбрасывается. При достижении количества счетов равным 3 включить выход 100.02, в остальных случаях выход должен быть выключен. Подсчитать количество включений выходов 0.02 и 0.03, включение 0.02 должно увеличивать счет, включение 0.03 уменьшать. При достижении количества счетов равным 2 и более включить выход 100.06. Сброс счетчика осуществить при достижении количества счетов равным 5, при счете вверх или при достижении количества счетов равным 3, при счете вниз.

Вариант 15

Продублировать значение входа 0.04 на выход 100.04 с задержкой по включению на 1 секунду и по выключению тоже на 1 секунду. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.02 после 4 переключений включить выход 100.01. После 6 переключений выход 100.01 выключить и включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить по включению 0.03. Организовать подсчет включений входа 0.00, после 2 выключений включить выход 100.07, при этом включение входа 0.01 должно блокировать счет, а включение входа 0.02 сбрасывать счетчик.

Вариант 16

По включению входа 0.02 включить выход 100.02 с задержкой в 3 секунды, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 2 секунды. Организовать подсчет включений входа 0.04, после 2 выключений включить выход 100.04, при этом включение входа 0.03 должно блокировать счет, а включение входа 0.00 сбрасывать счетчик. Организовать подсчет выключений входа 0.05 при выключенном 0.00, включение 0.00 должно сбрасывать счет. После 3 выключений включить выход 100.05, по включению входа 0.00 выключить 100.05.

Вариант 17

По включению входа 0.00 включить выход 100.07 с задержкой на 2 секунды. Выход 100.07 должен выключатся по включению входа 0.01, при этом таймер, организующий задержку на включение, необходимо сбросить. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.02 после 4 переключений включить выход 100.01. После 6 переключений выход 100.01 выключить и включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить по включению 0.03. Организовать подсчет включений входа 0.04, после 2 выключений включить выход 100.04, при этом включение входа 0.05 должно блокировать счет, а включение входа 0.00 сбрасывать счетчик.

Вариант 18

Продублировать значение входа 0.00 на выход 100.02 с задержкой по включению на 1 секунду и по выключению тоже на 1 секунду. Подсчитать количество включений входов 0.02 и 0.03, включение 0.02 должно увеличивать счет, включение 0.03 уменьшать. При достижении количества счетов равным 2 и более включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить при включении входа 0.04. Посчитать общую длительность включения входа 0.05, после 3 секунд включить выход 100.05, после 6 секунд сбросить таймер и выключить выход.

Вариант 19

Продублировать состояние входа 0.00 на выход 100.02 с задержкой по включению на 2 секунды. Подсчитать количество включений входа 0.03, после 3 включений включить выход 100.03, после 5 включений сбросить счетчик. Организовать подсчет выключений входа 0.02, после 2 выключений включить выход 100.04, при этом включение входа 0.05 должно блокировать счет, а включение входа 0.00 сбрасывать счетчик.

Вариант 20

По включению входа 0.01 включить выход 100.07 с задержкой на 1 секунду. Выход 100.07 должен выключатся по включению входа 0.02, при этом таймер, организующий задержку на включение, необходимо сбросить. Подсчитать количество включений входов 0.03 и 0.04, вход 0.03 должен увеличивать счет, вход 0.04 должен уменьшать счет. Сброс счетчика осуществить при одновременном включении 0.03 и 0.04. Если количество счетов равно 0, включить выход 100.01, если равно 3 включить выход 100.02. При достижении 5 счетов должен нужно включить выход 100.3 и сбросить счетчик. Выход 100.03 выключить, если количество счетов больше 0. Посчитать общую длительность включения входа 0.02, после 2 секунд включить выход 100.05, после 4 секунд сбросить таймер и выключить выход.

Вариант 21

Продублировать значение входа 0.02 на выход 100.04 с задержкой по включению на 1 секунду и по выключению тоже на 1 секунду. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.03 после 5 переключений включить выход 100.01. Сброс количества счетов и выключение выхода осуществить по включению входа 0.04. Подсчитать общую длительность включения входа 0.00, после 1 секунды включить выход 100.06, сброс таймера и выключение выхода произвести по включению входа 0.01.

Вариант 22

По включению входа 0.04 включить выход 100.05, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 3 секунды. Подсчитать количество выключений входа 0.02, при включенном 0.03, если 0.03 выключен счетчик сбрасывается. При достижении количества счетов равным 3 включить выход 100.02, в остальных случаях выход должен быть выключен. Подсчитать количество включений выходов 0.00 и 0.01, включение 0.00 должно увеличивать счет, включение 0.01 уменьшать. При достижении количества счетов равным 2 и более включить выход 100.06. Сброс счетчика осуществить при достижении количества счетов равным 5, при счете вверх или при достижении количества счетов равным 3, при счете вниз.

Вариант 23

По включению входа 0.01 включить выход 100.05, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 3 секунды. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.03 после 4 переключений включить выход 100.01. После 6 переключений выход 100.01 выключить и включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить по включению 0.02. Организовать подсчет включений входа 0.00, после 2 выключений включить выход 100.07, при этом включение входа 0.04 должно блокировать счет, а включение входа 0.02 сбрасывать счетчик.

Вариант 24

По включению входа 0.05 включить выход 100.02 с задержкой в 3 секунды, при выключении входа выход надо выключить с задержкой на 2 секунды. Подсчитать количество переключений (включений и выключений) входа 0.03 после 3 переключений включить выход 100.01. После 5 переключений выход 100.01 выключить и включить выход 100.02. Сброс счетчика осуществить по включению 0.00. Организовать подсчет выключений входа 0.04 при выключенном 0.00, включение 0.00 должно сбрасывать счет. После 3 выключений включить выход 100.05, по включению входа 0.00 выключить 100.05.

Вариант 25

По включению входа 0.05 включить выход 100.07 с задержкой на 2 секунды. Выход 100.07 должен выключатся по включению входа 0.04, при этом таймер, организующий задержку на включение, необходимо сбросить. Подсчитать количество включений входа 0.03, после 2 включений включить выход 100.03, после 4 включений сбросить счетчик. Организовать подсчет включений входа 0.02, после 2 выключений включить выход 100.04, при этом включение входа 0.01 должно блокировать счет, а включение входа 0.00 сбрасывать счетчик.

Вариант 26

Продублировать значение входа 0.05 на выход 100.02 с задержкой по включению на 1 секунду и по выключению тоже на 1 секунду. Подсчитать количество включений входов 0.04 и 0.03, вход 0.04 должен увеличивать счет, вход 0.03 должен уменьшать счет. Если количество счетов равно 3, включить выход 100.02, если равно 4 включить выход 100.03. При достижении 5 счетов должен нужно включить выход 100.4 и сбросить счетчик, выходы 100.02 и 100.03 при этом нужно выключить. Выход 100.04 выключить, если количество счетов больше 0. Посчитать общую длительность включения входа 0.02, после 3 секунд включить выход 100.05, после 6 секунд сбросить таймер и выключить выход.

.