CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca	**CIFP NAUTICOPESQUERA**	Curs: 2026-27
	Avaluació Mòdul: IMF - A	Grup:MAP22C
		Data: 22/10/26

Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:

Dibuixa un esquema d'un circuit frigorífic amb els seus components principals.
Indica en l'esquema on el refrigerant es troba en estat líquid i on en estat de gas.

Exercici 2: 1p

En un evaporador, el refrigerant evapora a $\upsilon_E = 5\,ºC$ i surt de l'evaporador amb un sobreescalfament de 5 K.
Quina és la temperatura del refrigerant a la sortida de l'evaporador?

Exercici 3: 1p

En quin punt de la instal·lació frigorífica es mesura la temperatura més alta?

Exercici 4: 1p

Un bloc de gel d'aigua de 1 kg, a una temperatura de -10 ºC s'escalfa fins tenir aigua líquida a 50 ºC.
El calor específic de l'aigua líquida és $4,19\frac{kJ}{kg\cdot K}$, el de l'aigua sòlida (gel) de $2\frac{kJ}{kg\cdot K}$ i el calor de fusió de $334\frac{kJ}{kg}$
Indica quant de calor latent i quant de calor sensible s'aporta a l'aigua.

Exercici 5: 1p

Quina forma de transmissió de calor es produeix entre la superfície del serpentí d'un evaporador i l'aire a l'interior d'una cambra frigorífica?

Puntuación máxima 5 p.