CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca	**CIFP NAUTICOPESQUERA**	Curs: 2025-26
	Avaluació Mòdul: OMF - A	Grup:MAP33B
		Data:21/10/26

Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1: 1p

Un equip d'aire condicionat absorbeix 3 kW de la xarxa elèctrica. El seu CEE és de 2. ¿Quina és la seva potencia frigorífica?

Exercici 2: 1p

Tens una peça de tub tallada a mida i un manguito de coure. Indica pas a pas com es fa la soldadura tova del tub amb el manguito.

Exercici 3: 2p

Un recipient amb 50 l d'aigua a 10 ºC s'escalfa amb una resistència de 500 W durant 2 h. Quina és la temperatura de l'aigua en apagar la resistència?

Exercici 4: 2p

Amb un pont de manòmentres es mesuren 2 bar i 15 bar, el refrigerant és R-134a. Indica les temperatures d'evaporació i condensació de la instal·lació.

Exercici 5: 2p

La temperatura de saturació de un refrigerant al condensador és de 50 ºC. El refrigerant surt del condensador amb un subrefredament de 10 K.
La temperatura de saturació en un evaporador és de -5ºC. El refrigerant surt de l'evaporador amb un sobreescalfament de 5 K.
Amb quina temperatura surt el refrigerant del condensador i amb quina de l'evaporador?

Puntuació màxima 8 p.

Imagen 1

