CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca	**CIFP NAUTICOPESQUERA**	Curs: 2025-26
	Avaluació Mòdul: OMF - B	Grup:MAP33B
		Data:21/10/26

Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1: 1p

Un equip d'aire condicionat dona un potència frigorífica de 3 kW . El seu CEE és de 2. ¿Quina potencia absorbeix de la xarxa elèctrica?

Exercici 2: 1p

Tens una peça de tub tallada a mida i un manguito de coure. Indica pas a pas com es fa la soldadura tova del tub amb el manguito.

Exercici 3: 2p

Un recipient amb 20 l d'aigua a 20 ºC s'escalfa amb una resistència de 1500 W durant 1 h. Quina és la temperatura de l'aigua en apagar la resistència?

Exercici 4: 2p

Amb un pont de manòmentres es mesuren 4 bar i 10 bar, el refrigerant és R-134a. Indica les temperatures d'evaporació i condensació de la instal·lació.

Exercici 5: 2p

La temperatura de saturació de un refrigerant al condensador és de 60 ºC. El refrigerant surt del condensador amb un subrefredament de 5 K.
La temperatura de saturació en un evaporador és de -10ºC. El refrigerant surt de l'evaporador amb un sobreescalfament de 15 K.
Amb quina temperatura surt el refrigerant del condensador i amb quina de l'evaporador?

Puntuació màxima 8 p.

Imagen 1

