Команда	AX	BX	CX	DX	BP
mov AX, 2	2				
mov BX, 7		7			
mov CX, 4			4		
mov DX, 23				23	
xor BP, BP					0
C3: add AX, CX	6				
inc BP					1
cmp BP, CX					
jle M2					
M2: inc BX		8			
M0: add DX, 2				25	
loop C3			3		
C3: add AX, CX	9				
inc BP					2
cmp BP, CX					
jle M2					
M2: inc BX		9			
M0: add DX, 2				27	

Команда	AX	BX	CX	DX	BP
loop C3			2		
C3: add AX,CX	11				
inc BP					3
cmp BP,CX					
jle M2					
dec BX		8			
cmp AX,BX					
jg M1					
M1: sub BX,2		6			
jmp M0					
M0: add DX,2				29	
loop C3			1		
C3: add AX,CX	12				
inc BP					4
cmp BP,CX					
jle M2					
dec BX		5			
cmp AX,BX					
jg M1					

Команда	AX	BX	CX	DX	BP
M1: sub BX, 2		3			
jmp M0					
M0: add DX, 2				31	
loop C3			0		
				34	
add DX, BX					
end					
	12	3	0	34	4