Ensino Médio Técnico de Informática e TADS
Disciplina: Algoritmos

Prof. Emílio Rudolfo Fey Neto
Eixo de Informática e Comunicação

Aula 3: Operadores Matemáticos e Teste de Mesa

Apresentação Consta de:

Variáveis

Operadores Matemáticos

Teste de Mesa

Exercícios de Exemplo

Variaveis

Basicamente, uma variável é um tipo de dado armazenado em computador. Chama-se variável pois o valor contido nesse espaço de memória do computador varia com o tempo, não é um valor fixo. Como bem sabemos, nosso computador utiliza memória RAM para armazenar dados temporários e essa memória é utilizada também pelos nossos programas.

Quando declaramos uma variável em um programa, estamos na verdade definindo e reservando um espaço na memória para armazenar o valor que aquela variável conterá em determinado tempo de execução do programa.

Operadores Matémáticos

+ → Soma
- → Subtração
* → Multiplicação
/ → Divisão
% → Resto da Divisão

A=5+3 A=8
A=5-3 A=2
A=5*3 A=15
A=5/3 A=1 e no formato float A=1,66
A=5%3 A=2

Exercicios em Fluxograma

Exercício 1: Imagine que a Variável A é igual a 5 e a Variável B é igual a 6, desenvolva um fluxograma que some as duas variáveis e coloque o resultado na variável C. Mostre o conteúdo da variável C

Teste de Mesa

Teste de Mesa: Para acompanhar o desenvolvimento de um algoritmo importante verificar o estado dos dados a cada instrução, verificando o conteúdo de todas as variáveis contidas no algoritmo. Sendo assim deve-se enumerar as linhas do algoritmo e em seguida criar uma tabela onde, a cada linha, são mostrados os conteúdos das variáveis do algoritmo e o número da linha executada.

Resolução de Exercícios

Pegue o fluxograma do exercício 1 e faça o teste de mesa.

Mais Exercícios

Exercício 2: Desenvolva o Fluxograma usando com as variáveis A valendo 50 e B valendo 20, calcule a soma, substração, divisão, multiplicação, calcule o resto. Mostre o resultado. Faça também o teste de mesa.

Final

Atividade 3. Fluxograma com operadores matemáticos e Teste de Mesa

E-mail: emilio.fey@ifpr.edu.br

Horário de Atendimento Síncrono: Quinta-Feira 08:00 às 09:00

WhatsApp: 41.99611.4404