



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6

Le redressement

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique de l'alimentation (**DTEC 1**) et le formulaire (**DRES 1**).

DTEC 1 — ALIMENTATION DU PUPITRE



Transformateur 230 V / 15 V, 60 VA ; pont de diodes (0,7 V par diode) ; courant débité 1,5 A ; tension minimale admissible par les capteurs : 18 V.

Condensateurs disponibles au magasin

Capacité	Tension de service	Référence
4700 μF	25 V	C47-25
6800 μF	25 V	C68-25
10 000 μF	16 V	C100-16
10 000 μF	35 V	C100-35

DRES 1 — FORMULAIRE

Valeur maximale

$$U_{\max} = U\sqrt{2}$$

Pont de Graëtz

$$\langle u \rangle = 2U_{\max}/\pi ; \text{ondulation à } 100 \text{ Hz}$$

Ondulation après filtrage

$$\Delta U \approx I/(f_{\text{ond}} C)$$