# LUMI-12

## Votre projet fictif, de la première réunion à l’archivage - guide d’exécution

### VOTRE MISSION

Vous êtes le pilote de LUMI-12. Saisissez le projet vous-même dans OddWorks. Les personnes qui interviennent dans les réunions sont des personnages ; toutes les opérations applicatives se font avec votre compte actuel.

### COMMENT LIRE CE GUIDE

VIOLET / REÇU : réunion, mail ou document qui arrive dans la vie du projet.

BLEU / À FAIRE : chemin exact, valeurs à saisir et bouton à utiliser.

VERT / CONTRÔLE : résultat à constater avant de poursuivre.

ORANGE / IMPRÉVU : donnée nouvelle ou écart à traiter.

ROUGE / ARRÊT : opération exclue ou dépendance manquante.

### RÈGLE DE RÉALISME

Deux prototypes sont à développer. Le scénario avance du 02 au 18 novembre 2026, mais vous pouvez le saisir en une seule séance. N’attendez pas les jours simulés. Ne changez ni l’horloge du serveur ni les droits d’un compte.

Le guide donne les actions. Le corrigé 99_Correction/99_CORRIGE_LUMI12.pdf est à ouvrir après exécution. Tous les éléments sont fictifs, y compris les fiches fournisseur, certificats, mesures et identifiants Git.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 01 / Avant de commencer

# Préparer votre séance

**REÇU**

Vous recevez ce dossier pour un exercice autonome. Les fichiers CAO, les PDF et les deux identifiants Git sont déjà fournis. Aucun logiciel de CAO n’est nécessaire pour saisir les métadonnées dans OddWorks.

**À FAIRE - INSTALLATION DU DOSSIER**

1. Téléchargez puis extrayez LUMI12_Dossier_complet.zip. Conservez l’arborescence.

2. Ouvrez https://www.pigeonfou.com/oddworks/ et connectez-vous avec votre compte habituel.

3. Projets → Nouveau projet. Nom : RECETTE-MANUELLE-LUMI12-2026. Description : « EXERCICE FICTIF - deux témoins 12 V et leur banc PC. Aucun achat ni essai réel. »

4. Origine : cochez Service Technique. Destination : Interne. Enregistrer.

**CONTRÔLE**

Le projet apparaît parmi les projets actifs. Son TRL est non évalué. Ne reprenez pas le projet automatique « Mini témoin LED » utilisé lors de la recette précédente.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 02 / 02/11/2026 - 09 h 00

# Réunion de lancement

**REÇU - CR01**

La direction technique demande deux témoins lumineux pour les essais de laboratoire. Claire Martin (direction), Sami Durand (électronique), Élise Robin (mécanique) et vous convenez d'un budget de 60 € HT et d'une livraison le 13 novembre. Le CDC provisoire ne fixe pas encore le courant maximal ni la polarité.

**À FAIRE - ÉTAPE 1**

1. Projet → Cahier des charges → Contexte. Objectif : « Deux témoins 12 V, visibles sur banc, accompagnés d'un outil PC de recette. »

2. Hors périmètre : série, certification produit et communication réseau. Contraintes : 12 V CC ; deux prototypes ; budget global 60 € HT. Utilisateur : technicien de laboratoire.

3. Dans Planning : budget cible 60, base HT, quantité d'équipements 2, délai cible 11 jours calendaires. Périmètre : « Deux prototypes ; achats et contrôle externe ; les activités Logiciel/3D sont suivies en délai. »

4. Ajouter deux jalons : « Revue GO/NO GO » au 03/11/2026 et « Livraison initiale » au 13/11/2026. Enregistrer le brouillon.

5. Processus R1b → étape 1 → Ajouter / gérer les notes → nouvelle note : « [02/11 - CR01] Lancement fictif ; CDC R0.1 en revue, ne pas valider. » → Ajouter la note.

**DOCUMENT À LIRE**

01_Besoin_et_validations/01_CR_Lancement.pdf puis 02_CDC_R01_BROUILLON.pdf.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 03 / 02/11/2026 - 15 h 00

# Le CDC revient refusé

**REÇU - VISA REFUSÉ**

La revue retourne le CDC R0.1. Il manque : plage de tension, protection d'inversion, courant maximal et critères de réception. La direction ne valide pas un document incomplet.

**À FAIRE - RETOUR DOCUMENTAIRE**

1. Lisez 03_AVIS_Refus_CDC_R01.pdf. Le refus concerne le document, pas l'abandon du projet.

2. Étape 1 → Notes → Ajouter une note : « [02/11 - VISA R0.1 REFUSÉ] Préciser 10,8 à 13,2 V ; protection de polarité ; I total ≤ 25 mA ; contrôle des deux LED. Correction demandée, projet maintenu. »

3. Ne cliquez pas NO GO. Ne validez pas l'étape 1 à ce stade. Préparez la version corrigée dans l'épisode suivant.

**CONTRÔLE**

Le projet reste actif à l'étape 1. La demande de correction est visible dans les notes. Le refus et la version du CDC sont explicitement reliés.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 04 / 03/11/2026 - 09 h 00

# CDC R1.0 accepté

**REÇU - BASELINE**

Le CDC R1.0 intègre les critères demandés. Le visa de la direction est favorable. Il devient la référence contractuelle fictive du développement.

**À FAIRE - CORRECTION ET VALIDATION**

1. Cahier des charges → remplacez les contraintes par : « Entrée 12 V CC, 10,8 à 13,2 V ; inversion protégée ; I total ≤ 25 mA ; PCB 40 x 25 mm ; boîtier 52 x 37 x 20 mm. »

2. Onglet Spécifications : S.F.1 = « Signaler la présence de l'alimentation par deux LED vertes ». S.F.2 = « Protéger et fixer la carte dans un boîtier PETG ». S.F.3 = « Tracer la réception électrique de chaque prototype avec l'outil PC ». Trois fonctions obligatoires.

3. Livrables : « Deux prototypes, schéma .sch, PCB .brd, STEP, version du logiciel et rapport d'essais. » Enregistrer puis Générer le cahier des charges.

4. Note étape 1 : « [03/11] CDC LUMI-CDC-001 R1.0 accepté selon le visa figurant dans le PDF validé. » Puis Valider l'étape.

5. Maturité technologique → entrée 2, actuel 2, cible 7. Preuve : « EXERCICE FICTIF - concept défini dans CDC R1.0, pas de preuve expérimentale à ce stade. » Enregistrer.

**DOCUMENT À LIRE**

04_CDC_R10_VALIDE.pdf. Le PDF fourni est la version de référence de l'exercice ; le texte généré par OddWorks sert à contrôler la saisie, pas à fabriquer un visa réel.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 05 / 03/11/2026 - 10 h 00

# Études techniques et estimations

**REÇU - REVUE TECHNIQUE**

L’équipe propose une carte à deux branches LED, protégée par diode. La mécanique et l’outil PC n’engendrent pas de coût d’achat dans ce modèle de suivi. Les montants d’étude sont par prototype.

**À FAIRE - ÉTAPE 2**

1. Reportez les 8 lignes de la fiche de saisie de la page suivante. Utilisez Ajouter une S.T. dans la bonne S.F.

2. Les quantités de S.T. sont celles d’un prototype. Gardez la quantité globale du CDC à 2 : ne doublez pas les quantités techniques.

3. Pour S.T.1.2, choisissez comme parent S.T.1.5 - Carte nue 40 x 25 mm. Ne choisissez pas le type « S.T.x.x » : ici, vous créez une hiérarchie, pas une référence réutilisée.

4. Pour 3D et Logiciel, ne saisissez aucun prix. Enregistrer les spécifications techniques. Attendez le message de succès avant toute navigation.

5. Vérifiez que les huit tâches automatiques existent, puis Valider l’étape.

**CONTRÔLE**

Total d’étude par prototype : 20,00 € HT. Périmètre CDC : 40,00 € HT. Le plus long délai élémentaire est 5 jours ; ce n’est pas automatiquement le délai global du projet.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 06 / Fiche de saisie

# Les huit S.T. et leurs valeurs

**À FAIRE - TRANSCRIPTION**

Utilisez le tableau ci-dessous. La notation est attendue si les trois S.F. ont été créées dans l'ordre indiqué. Prix en euros HT ; délais en jours.

**NOTE DE COHÉRENCE**

S.T.1.3 s'intitule « Résistances de limitation » sans figer sa valeur dans le titre. Les versions A et B du dossier électronique permettront ensuite de tracer le passage de 470 Ω à 1 kΩ.

| S.T. / description | Type | Qté | CU HT | Total | Délai / risque |
|---|---|---|---|---|---|
| S.T.1.1<br>Adaptateur de laboratoire 12 V | Matériel | 1 | 8,00 | 8,00 | 2 j / Faible |
| S.T.1.2<br>LED verte 3 mm | Composant | 2 | 0,60 | 1,20 | 3 j / Moyen |
| S.T.1.3<br>Résistances de limitation | Composant | 2 | 0,15 | 0,30 | 2 j / Faible |
| S.T.1.4<br>Diode de protection | Composant | 1 | 0,50 | 0,50 | 2 j / Faible |
| S.T.1.5<br>Carte nue 40 x 25 mm | PCB | 1 | 6,00 | 6,00 | 5 j / Moyen |
| S.T.1.6<br>Contrôle électrique sous-traité | Prestataire | 1 | 4,00 | 4,00 | 2 j / Faible |
| S.T.2.1<br>Boîtier PETG et couvercle | 3D | - | - | 0,00 | 2 j / Faible |
| S.T.3.1<br>Outil PC de recette C++ | Logiciel | - | - | 0,00 | 1 j / Faible |



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 07 / 03/11/2026 - 11 h 00

# Décision GO et mise en planning

**REÇU - CR03**

La direction autorise la poursuite sous réserve de recevoir les justificatifs fournisseur et de vérifier le courant des deux prototypes. L'enveloppe reste à 60 € HT.

**À FAIRE - ÉTAPE 3**

1. Consultez la synthèse : 8 S.T., coût 40 € HT pour le périmètre, solde 20 € HT.

2. Dans Justification / réserves du GO : « [03/11 - CR03] GO fictif pour deux prototypes. Budget 60 € HT ; estimation 40 € HT. Réserve : documents fournisseur et essais de courant à lever avant livraison. » Puis GO.

3. Ouvrez les tâches créées depuis le projet. Affectez-les toutes à votre compte actuel. Les personnes citées dans les réunions ne deviennent pas des comptes.

4. Saisissez les dates de début/échéance de la fiche planning suivante. Pour le contrôle externe, imposez comme tâche précédente la tâche Carte nue.

5. Ouvrez Planning & Gantt et vérifiez les huit lignes. Ne changez pas les dates métier de réalisation tant que l'événement correspondant n'est pas arrivé dans le récit.

**CONTRÔLE**

Le GO est enregistré. La tâche de contrôle est dépendante de la disponibilité de la carte. Aucun courriel réel et aucune invitation ne sont envoyés.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 08 / Fiche de saisie

# Planning initial des tâches

**À FAIRE - DATES**

Les dates ci-dessous sont les dates prévues du scénario. La colonne Réalisation ne doit être saisie qu'en suivant les événements ultérieurs.

**IMPORTANT - RETARD SIMULÉ**

La date serveur reste réelle. Un badge « en retard » ne s'affichera que si l'échéance est passée par rapport à cette date réelle. Pour cet exercice, tracez le retard par les dates métier et les notes ; ne modifiez pas l'horloge pour forcer un badge.

| Repère / tâche principale | Début | Échéance | Après | Réalisation simulée |
|---|---|---|---|---|
| T01<br>[S.T.1.1] Adaptateur de laboratoire 12 V | 2026-11-03 | 2026-11-04 | - | 2026-11-04 |
| T02<br>[S.T.1.2] LED verte 3 mm | 2026-11-03 | 2026-11-06 | - | 2026-11-09 |
| T03<br>[S.T.1.3] Résistances de limitation | 2026-11-03 | 2026-11-05 | - | 2026-11-05 |
| T04<br>[S.T.1.4] Diode de protection | 2026-11-03 | 2026-11-05 | - | 2026-11-05 |
| T05<br>[S.T.1.5] Carte nue 40 x 25 mm | 2026-11-04 | 2026-11-09 | - | 2026-11-12 |
| T06<br>[S.T.1.6] Contrôle électrique sous-traité | 2026-11-12 | 2026-11-13 | T05 | 2026-11-17 |
| T07<br>[S.T.2.1] Boîtier PETG et couvercle | 2026-11-04 | 2026-11-06 | - | 2026-11-06 |
| T08<br>[S.T.3.1] Outil PC de recette C++ | 2026-11-04 | 2026-11-05 | - | 2026-11-05 |



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 09 / 04/11/2026

# Préparer les achats et les dossiers

**REÇU - CONSULTATION**

Les fournisseurs fictifs proposent une carte à 6 €, des LED à 0,60 € et les autres éléments au prix d'étude. Le prestataire retenu s'appelle Atelier Horizon Fictif. Les documents techniques A et les justificatifs sont disponibles dans le dossier.

**À FAIRE - ÉTAPE 4**

1. Pour les six S.T. achetables, ajoutez une ligne de composant. Désignation et prix = valeurs d'étude ; références : ADP12-F, LED3-G-F, RES-470-F, DIO-S-F, PCB-L12-A, CTRL-L12-F. Fournisseur = Atelier Horizon Fictif. Quantités : 1, 2, 2, 1, 1, 1.

2. Pour 3D et Logiciel, affectez votre compte et saisissez les délais 2 et 1. Enregistrer les composants.

3. Lisez le schéma et le PCB dans 03_Electronique/Revision_A ; la 3D dans 04_Mecanique ; le commit A dans 05_Logiciel/VERSIONS_FICTIVES.txt.

4. Dans Notes, indiquez les noms des documents effectivement reçus. Ne remplissez pas un prix pour 3D/Logiciel.

5. Validez l'étape 4 après sauvegarde, puis passez à l'épisode achats.

**DOCUMENTS REÇUS**

Les datasheets du dossier 02_Fournisseurs sont synthétiques. Les résistances à 470 Ω de la révision A sont intentionnellement le mauvais choix de conception ; ne les corrigez pas avant le premier essai.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 10 / 04/11/2026

# Transformer la liste en tâches d’achat

**REÇU - DEMANDE INTERNE**

Vous préparez des tâches d’achat, pas des commandes réelles. Les quantités des lignes de l’étape 4 sont celles d’un prototype, comme le modèle de données de l’exercice.

**À FAIRE - ÉTAPE 5**

1. Cochez les six lignes achetables. Affectez votre compte. Cliquez Générer / mettre à jour les tâches d’achat.

2. Sans changer les choix, recliquez une fois. Le second résultat attendu est 0 créée, 6 mises à jour.

3. Dans chaque tâche, ajoutez au résultat/contexte : « EXERCICE FICTIF - approvisionnement pour DEUX prototypes : adapter la quantité de commande à 2 × la quantité par prototype. Aucune commande à émettre. »

4. Important : la génération des tâches achat ne constitue pas une multiplication garantie par la quantité globale du CDC. Vérifiez la description générée ; conservez le calcul manuel dans la note.

5. Ne validez pas encore l’étape 5 : attendez l’épisode de livraison des cartes et des LED.

**CONTRÔLE**

Six tâches achat existent, sans doublon. Les tâches automatiques de S.T. et les sous-tâches de réalisation PCB/3D/Logiciel sont des objets différents ; ne les supprimez pas en les prenant pour des doublons.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 11 / 05/11/2026

# Le fournisseur annonce un retard et une hausse

**IMPRÉVU - MAIL FOURNISSEUR**

La carte prévue le 9 novembre arrivera le 12. Le prix passe de 6,00 à 7,50 € HT. Les LED prévues le 6 sont substituées à 0,80 € l'unité et seront reçues le 9. La direction accepte le surcoût, sans augmenter l'enveloppe.

**À FAIRE - MISE À JOUR MAÎTRISÉE**

1. Lisez 05_MAIL_Retard_et_Substitution.pdf et 06_ACCORD_Surcout.pdf dans 01_Besoin_et_validations.

2. Retournez étape 2 : S.T.1.5 = coût unitaire 7,50, délai 8, risque Fort. S.T.1.2 = coût unitaire 0,80, délai 4, risque Moyen. Enregistrer.

3. Étape 4 : mettez les mêmes prix/délais pour les lignes PCB et LED ; LED devient LED3-G-F2. Enregistrer. Étape 5 : régénérez les tâches achat pour les mettre à jour.

4. Ne décalez pas silencieusement les échéances initiales des tâches PCB/LED. Dans leurs résultats, notez respectivement « prévu 09/11, reçu 12/11 : +3 j calendaires » et « prévu 06/11, reçu 09/11 : +3 j calendaires ».

5. Ajouter un jalon « Livraison révisée » au 18/11/2026. Conservez le jalon initial du 13/11. Note : « Date révisée approuvée ; retard de livraison projet = 5 j calendaires, soit 3 jours ouvrés lun-ven. »

**CONTRÔLE**

Nouvelle estimation : 21,90 € HT par prototype ; 43,80 € HT pour deux ; solde 16,20 € HT. Le GO historique doit encore montrer ses anciennes sources à 40 € HT.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 12 / 06/11/2026

# Revue documentaire fournisseur

**REÇU - CERTIFICAT PÉRIMÉ**

ISO 9001 est encore valable. Le premier certificat ISO 14001 fourni est expiré depuis le 30/09/2026. Vous recevez ensuite une version renouvelée. Une fiche SDS PETG et des datasheets sont jointes.

**À FAIRE - QUALITÉ**

1. Qualité fournisseurs → Créer un fournisseur : nom Atelier Horizon Fictif. ISO 9001 : Oui, validité au 31/12/2028. ISO 14001 : Oui, validité au 30/09/2026. Associez les preuves si Nextcloud est disponible.

2. Reliez les six références physiques de l'étape 4 à ce fournisseur. ISO 14001 expiré ne doit pas produire une couverture valide. Laissez RoHS/REACH Non renseigné : les PDF de cet exercice ne sont pas des attestations réglementaires.

3. Pour la référence PCB, créez une action corrective affectée à vous : « RECETTE - obtenir le certificat 14001 renouvelé ».

4. À réception du certificat renouvelé : remplacez la validité ISO 14001 par 19/10/2029, référence ISO14-F-2026-02. Ajoutez une note « reçu le 06/11 ; document fictif ». Terminez l'action avec cette preuve/référence.

5. Sans Nextcloud : conservez les noms et dates dans les notes, mais ne prétendez pas que la preuve a été téléversée.

**POINT DE VIGILANCE**

Une tâche corrective terminée ne fait pas disparaître une information de conformité inconnue. La SDS d'un filament n'est ni un certificat ISO ni une attestation RoHS/REACH.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 13 / 06 au 12/11/2026

# Réceptions et retards réellement tracés

**REÇU - LIVRAISONS**

Le boîtier est prêt le 6, les LED le 9, et les PCB le 12. Le banc logiciel A est prêt le 5. Vous conservez les échéances initiales dans les tâches et renseignez les dates métier de réalisation.

**À FAIRE - TÂCHES ET STOCK**

1. Dans les huit tâches principales, utilisez la colonne Réalisation de la fiche planning. Affectation : vous. Résultats : « RECETTE FICTIVE - réception/réalisation simulée le ... ». Statut : Terminée, sauf contrôle externe encore à faire.

2. Terminez les six tâches achat quand leur réception fictive est décrite : adaptateur 04/11, LED 09/11, résistances 05/11, diode 05/11, PCB 12/11, prestation 17/11. Pour cette dernière, attendez l’épisode 16.

3. Si vous essayez de commencer la tâche Contrôle externe avant de terminer Carte nue, vous devez être bloqué. Après réception de la carte, la dépendance est levée.

4. Stocks → Nouvel article : réf REC-L12-LED, désignation « RECETTE FICTIVE - LED verte », valeur 0,80 HT. Stock avancé → Lots : créez REC-L12-LOT01, quantité 10, date 09/11/2026, projet courant, statut Quarantaine, emplacement LABO/PROJETS.

5. Ouvrez l’article : stock 0. Revenez au lot → Libérer et mettre en stock. Rouvrez l’article : stock 10, une seule entrée physique. Toutes ces unités sont fictives.

**CONTRÔLE**

Le retard n’est pas masqué par un effacement des dates initiales. La quarantaine n’alimente pas le stock disponible. Les données du projet et les lignes de stock portent RECETTE/FICTIF.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 14 / 12/11/2026

# Intégration et première vérification

**REÇU - PROTOTYPES A**

Les deux cartes A sont assemblées avec R1/R2 = 470 Ω. Le premier outil C++ A ne contrôle que l'allumage des LED et accepte à tort les prototypes. Le contrôle indépendant mesure environ 45 mA à 13,2 V.

**À FAIRE - ÉTAPES 6 ET 7**

1. Étape 5 : validez les achats une fois les réceptions simulées prises en compte. Étape 6 : notez les fichiers LUMI12_A.sch, LUMI12_A.brd et le commit A fictif.

2. Terminez les tâches de réalisation PCB (12/11), 3D (06/11) et Logiciel (05/11) issues de l'étape 4, en plus des tâches principales correspondantes. Ne renseignez jamais un commit réel du dépôt OddWorks comme version de LUMI-12.

3. Validez l'étape 6. Lisez 02_RAPPORT_Essais_R01_NONCONFORME.pdf.

4. Étape 7 → Motif de non-conformité : « [12/11 - ESS-R01] 45,4 et 44,8 mA à 13,2 V, limite 25 mA. Résistances 470 Ω trop faibles ; outil A incomplet. » → Non conforme.

5. Constatez le retour à l'étape 6. Ajoutez une note qui relie l'écart au CDC R1.0 et à DM01.

**CONTRÔLE**

L'historique conserve la non-conformité avec son auteur et l'heure serveur. Le projet n'est ni abandonné ni livré. Le TRL n'augmente pas automatiquement avec les étapes.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 15 / 13 au 16/11/2026

# Demande de modification DM01

**REÇU - REPRISE APPROUVÉE**

DM01 impose R1/R2 = 1 kΩ et une vérification du courant total par le logiciel B. Les prix des résistances restent à 0,15 €. La carte n’est pas refabriquée : elle est retouchée ; les nouveaux fichiers B deviennent le dossier de définition.

**À FAIRE - ACTIONS CORRECTIVES**

1. Créez deux tâches manuelles : « RECETTE - DM01 remplacer R1/R2 par 1 kΩ » et « RECETTE - DM01 ajouter le contrôle I ≤ 25 mA ». Affectez-vous ; priorité Haute ; début 13/11, échéance 16/11.

2. Dans le contexte de chaque tâche, citez 01_DM01_Modification.pdf. Dans les résultats, citez respectivement les fichiers LUMI12_B.sch/.brd et le commit B fictif.

3. Terminez les deux tâches, date métier 16/11/2026, résultat « reprise simulée conforme à DM01 ».

4. Étape 4 : changez la référence des résistances en RES-1K-F, quantité 2, prix 0,15 HT ; enregistrez. Régénérez les tâches achat : la ligne de résistance doit être mise à jour, pas dupliquée.

5. Si la mise à jour a conservé une tâche terminée, contrôlez sa nouvelle description ; ne considérez pas cette mise à jour comme une nouvelle réception. Retournez étape 6 et validez la reprise.

**CONTRÔLE**

Coût total d’étude toujours 43,80 € HT pour deux. Révision A conservée, révision B distincte. Aucune règle spéciale du scénario n’a besoin d’être ajoutée au code d’OddWorks.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 16 / 17/11/2026

# Contre-essais et dossier final

**REÇU - ESS-R02**

Les deux prototypes B consomment au maximum 21,4 et 21,8 mA à 13,2 V. L'allumage des deux LED et la protection en inversion sont jugés conformes dans le rapport fictif.

**À FAIRE - CLÔTURE TECHNIQUE**

1. Terminez Contrôle externe et la tâche d'achat de prestation : date métier 17/11 ; résultats = référence ESS-R02.

2. Étape 7 : ajoutez une note « [17/11] ESS-R02 conforme au CDC R1.0 après DM01. Documents fictifs fournis ; aucune mesure réelle. »

3. Maturité technologique : actuel 4, entrée 2, cible 7. Justification : « EXERCICE FICTIF - validation en laboratoire simulée dans ESS-R02 ; aucune démonstration opérationnelle. » Enregistrer.

4. Ne positionnez pas TRL 7 ou 8 pour atteindre la cible : le scénario ne fournit pas ces preuves.

5. Revenez étape 7 → Conforme → Livraison DG.

**DOCUMENTS À RÉUNIR**

CDC validé ; DM01 ; schéma/PCB B ; STEP ; commit B ; ESS-R02 ; PV de livraison ; datasheets, SDS et certificats identifiés comme fictifs.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 17 / 18/11/2026

# Livraison, réserves et archivage

**REÇU - CR05 / PV**

La direction accepte les deux prototypes de démonstration. Le retard final est reconnu : livraison initiale 13/11, réelle simulée 18/11. La couverture documentaire fournisseur est suivie séparément de la conformité électrique.

**À FAIRE - FIN DU PROJET**

1. Lisez le PV et le CR05. Ajoutez une note : « [18/11] Livraison fictive de 2 prototypes. Retard +5 jours calendaires / +3 jours ouvrés. Budget final estimé 43,80 € HT, enveloppe 60 €. TRL actuel 4. »

2. Vérifiez toutes les tâches de votre projet. Terminez celles dont la réalisation simulée est fournie ; laissez une éventuelle action documentaire sans preuve à l'état En cours, avec une note explicite.

3. Étape 8 → Conforme → Archivage validé/vente. Aucune vente réelle n'est réalisée par ce bouton dans l'exercice.

4. Projets → Archivage : vérifiez le projet à 100 %. Rouvrez-le : le TRL doit rester 4, la cible 7.

5. Ouvrez l'historique, filtrez Non conforme puis retirez le filtre. Vérifiez que le GO et l'échec ESS-R01 sont encore présents.

**CONTRÔLE FINAL**

Ouvrez maintenant le corrigé séparé. Conservez le projet et ses objets fictifs pour revue. Ne supprimez ni les versions A ni les documents refusés.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE

ÉPISODE 18 / Cas particulier

# Documents, Nextcloud et absence de double compte

**À FAIRE - SI NEXTCLOUD EST CONFIGURÉ**

Documents du projet → Importer un fichier sur Nextcloud. Importez les livrables au moment où le récit les reçoit. Conservez les noms et indices. Reliez schéma/PCB/datasheets à la S.T. concernée, STEP à S.T.2.1 et version logicielle à S.T.3.1.

Un refus de document se trace par une note avec son indice ; ne remplacez pas le document refusé par le document validé. Les deux fichiers existent.

Pour les certificats, saisissez également le statut et la date dans Qualité fournisseurs : déposer un PDF seul ne met pas les indicateurs à jour.

**À FAIRE - SI NEXTCLOUD N'EST PAS CONFIGURÉ**

N'essayez pas de créer une URL de preuve inventée. Gardez les PDF/CAO localement et inscrivez les références exactes dans les notes et résultats de tâches.

Poursuivez les étapes du scénario en mode « preuve locale uniquement ». Dans le corrigé, marquez les tests de dépôt/lien documentaire NON EXÉCUTÉS, jamais Réussis.

La planification d'un ordre d'assemblage exige une instruction Nextcloud du projet. Si le sélecteur ne propose rien, arrêtez ce sous-parcours ; ne contournez pas l'exigence.

**ARRÊT - HORS EXERCICE**

Ne changez pas de compte. N'envoyez aucun email, message, invitation ni commande. Ne créez aucune identité ou certification réelle. Ne changez pas les paramètres globaux ou l'horloge.



FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE