TABEL INPUT DAN OUTPUT
8 MATERI LOGIKA PYTHON

Setiap percobaan menampilkan nilai input, hasil perhitungan logika, dan output program secara langsung pada materi yang sama.

No.	Materi	Jenis logika
1	Promo hadiah kupon/struk	OR
2	Diskon 20%	AND
3	Promo member/ulang tahun	OR + AND
4	Seleksi penerimaan	AND + OR
5	Cashback	XOR
6	Promo kartu/aplikasi dan pembayaran	OR + AND
7	Prioritas gratis ongkir	XOR
8	Login	AND

Keterangan: True = benar, False = salah. Kolom “Hasil logika” adalah nilai akhir variabel hasil sebelum perintah print dijalankan.

Materi 1 – Promo hadiah (OR)

Rumus: `dapat_hadiah = punya_kupon or punya_struk`
Penjelasan logika: OR (or): cukup salah satu kondisi True untuk mendapatkan hadiah.

Percobaan	Punya kupon	Punya struk	Hasil logika	Output program
Percobaan 1	True	True	True	Dapat_hadiah
Percobaan 2	True	False	True	Dapat_hadiah
Percobaan 3	False	False	False	Tidak dapat hadiah

Kesimpulan: Percobaan 1 dan 2 mendapatkan hadiah karena minimal satu kondisi True. Percobaan 3 tidak mendapatkan hadiah karena kedua kondisi False.

Materi 2 – Diskon 20% (AND)

Rumus: `dapat_diskon = member and belanja_banyak`
Penjelasan logika: AND (and): kedua kondisi harus True agar mendapatkan diskon.

Percobaan	Member	Belanja banyak	Hasil logika	Output program
Percobaan 1	True	True	True	Dapat diskon 20%
Percobaan 2	True	False	False	Tidak dapat diskon 20%
Percobaan 3	False	False	False	Tidak dapat diskon 20%

Kesimpulan: Hanya percobaan 1 mendapatkan diskon karena member dan belanja banyak sama-sama True.

Materi 3 – Promo member/ulang tahun (OR dan AND)

Rumus: `promo = (member or ulang_tahun) and belanja`
Penjelasan logika: OR memeriksa member atau ulang tahun; hasilnya kemudian harus memenuhi AND dengan belanja.

Percobaan	Member	Ulang tahun	Belanja	Hasil logika	Output program
Percobaan 1	True	True	True	True	Mendapatkan promo
Percobaan 2	True	False	False	False	Gagal Mendapatkan promo
Percobaan 3	False	False	False	False	Gagal Mendapatkan promo

Kesimpulan: Promo didapat jika member atau ulang tahun True, dan belanja juga True.

Materi 4 – Seleksi penerimaan (AND dan OR)

Rumus: `lulus = (aktif and nilai) and (pengalaman or sertifikat)`
Penjelasan logika: Aktif dan nilai wajib True; pengalaman atau sertifikat minimal salah satu True.

Percobaan	Aktif	Nilai	Pengalaman	Sertifikat	Hasil logika	Output program
Percobaan 1	True	True	True	True	True	Diterima
Percobaan 2	False	True	False	True	False	Tidak diterima
Percobaan 3	False	False	False	False	False	Tidak diterima

Kesimpulan: Hanya percobaan 1 diterima karena semua syarat utama terpenuhi.

Materi 5 – Cashback (XOR)

Rumus: `cashback = belanja_banyak ^ gratis_ongkir`
Penjelasan logika: XOR (^): hasil True jika kedua kondisi berbeda.

Percobaan	Belanja banyak	Gratis ongkir	Hasil logika	Output program
Percobaan 1	True	True	False	Tidak Mendapat Cashback
Percobaan 2	False	True	True	Dapat Cashback
Percobaan 3	False	False	False	Tidak Mendapat Cashback

Kesimpulan: Hanya percobaan 2 mendapatkan cashback karena nilai kedua kondisi berbeda.

Materi 6 – Promo kartu/aplikasi dan pembayaran (OR dan AND)

Rumus: `promo = (punya_kartu or punya_aplikasi) and (bayar_cash and bayar_qris)`
Penjelasan logika: Harus punya kartu atau aplikasi, serta kedua variabel pembayaran harus True sesuai rumus kode.

Percobaan	Punya kartu	Punya aplikasi	Bayar cash	Bayar QRIS	Hasil logika	Output program
Percobaan 1	True	True	True	True	True	BERHASIL
Percobaan 2	True	True	False	False	False	GAGAL
Percobaan 3	False	False	False	False	False	GAGAL

Kesimpulan: Percobaan 1 berhasil. Catatan: rumus menggunakan bayar_cash AND bayar_qris, jadi keduanya harus True.

Materi 7 – Prioritas gratis ongkir (XOR)

Rumus: `prioritas = cashback ^ gratis_ongkir`
Penjelasan logika: XOR (^): hasil True jika cashback dan gratis ongkir berbeda.

Percobaan	Cashback	Gratis ongkir	Hasil logika	Output program
Percobaan 1	True	True	False	Tidak dapat gratis ongkir
Percobaan 2	False	True	True	Dapat gratis ongkir
Percobaan 3	False	False	False	Tidak dapat gratis ongkir

Kesimpulan: Hanya percobaan 2 menghasilkan True karena cashback False dan gratis ongkir True.

Materi 8 – Login username dan password (AND)

Rumus: `masuk = username_benar and password_benar`
Penjelasan logika: AND (and): username dan password harus sama-sama benar.

Percobaan	Username benar	Password benar	Hasil logika	Output program
Percobaan 1	True	True	True	Anda berhasil masuk
Percobaan 2	True	False	False	Login gagal! Silahkan coba lagi!
Percobaan 3	False	False	False	Login gagal! Silahkan coba lagi!

Kesimpulan: Hanya percobaan 1 berhasil login karena username dan password sama-sama True.