EL LENGUAJE DE LA LUZ

Longitud de onda, eficiencia y la voz visual de la IA

🌈 Del voltaje al color: la longitud de onda

Cada color de luz que emite un LED tiene una **energía distinta**. Esa energía determina el voltaje directo (V_f) del componente. A mayor energía del fotón, mayor V_f.

Color	*Longitud de onda*	*Energía del fotón*	*V_f típico*
Rojo	~650 nm	Baja	~2.0 V
Amarillo	~590 nm	Media-baja	~2.2 V
Verde	~530 nm	Media	~2.4 V
Azul	~450 nm	Alta	~3.0 V
Violeta	~410 nm	Muy alta	~3.3 V



Fig. 1: El espectro de luz visible. A medida que la longitud de onda disminuye, la energía del fotón aumenta. Por eso los LEDs azules y violetas necesitan más voltaje.

💡 **La relación fundamental:** cuando un electrón cae desde un nivel de energía alto a uno bajo dentro del semiconductor, libera un fotón. La energía de ese fotón (y por lo tanto el color de la luz) está determinada por la **distancia entre esos niveles**. Los LEDs azules necesitan un semiconductor con niveles más separados que los rojos. De ahí que requieran más voltaje.

🔬 **¿Sabes cómo se llama todo esto?** La **optoelectrónica** es el campo de la ingeniería que estudia los dispositivos que convierten electricidad en luz (como los LEDs) y luz en electricidad (como los sensores de las cámaras). Los LEDs, los láseres, las pantallas, los sensores de huella y las cámaras digitales son dispositivos optoelectrónicos. Es uno de los campos más activos de la ingeniería moderna.

⚡ Luz y energía: dos conceptos distintos

Cuando hablamos de "eficiencia" de un LED, es fácil confundir dos cosas que son diferentes: **cuánta energía consume** y **qué fracción de esa energía se convierte en luz**. Vamos a separar los dos conceptos.

📊 Comparación general de tecnologías

Tecnología	*Eficiencia luminosa*	*Vida útil*	*Luz por vatio*
Bombilla incandescente	5–10%	1,000 h	~15 lm/W
Bombilla halógena	10–15%	2,000 h	~25 lm/W
Lámpara fluorescente	20–25%	8,000 h	~60 lm/W
LED	40–60%	50,000 h	~120 lm/W

🔋 Relación de consumo: cuánta energía usa cada uno

Un LED típico de 5 mm consume aproximadamente **60 mW** (0.06 W) para producir una cantidad de luz determinada. Una bombilla incandescente que produce

la misma luz consume aproximadamente **1 W**. Calcula la relación:

Relación de consumo = 0.06 W ÷ 1 W = **6%**

El LED necesita apenas el **6% de la energía** que consume la bombilla para producir una cantidad de luz comparable. A gran escala, multiplicado por millones de luces en una ciudad, esa diferencia es gigantesca.

💡 Eficiencia: qué fracción se convierte en luz

Ahora bien, la **eficiencia** es otra cosa: mide qué fracción de la energía eléctrica se convierte en luz, y qué fracción se pierde como calor.

- Un **LED** convierte aproximadamente un **40%** de la energía en luz. El 60% restante se disipa como calor, pero el LED se calienta poco porque disipa poca potencia total.
- Una **bombilla incandescente** convierte solo un **5%** de la energía en luz. El 95% se pierde como calor. Por eso se calienta tanto.

Comparando eficiencias:

Factor de eficiencia = 40% ÷ 5% = **8 veces más eficiente**

Un LED convierte **ocho veces más energía en luz** que una bombilla incandescente. Esa diferencia, multiplicada por millones de luces, explica por qué el mundo está reemplazando las bombillas con LEDs.

🌎 **Impacto global:** según estudios internacionales, la transición mundial de bombillas incandescentes a LEDs ha reducido el consumo eléctrico global de iluminación en más de un 40% en la última década. Es uno de los cambios tecnológicos más eficientes en energía de la historia reciente.

Ventajas *Costos*

🌐 Fibra óptica: cuando la luz reemplaza al cobre

Los cables de cobre condujeron electricidad durante más de un siglo. Pero tienen un límite: a distancias muy largas, las señales eléctricas se debilitan y el ancho de banda se satura. Por eso los centros de datos modernos están reemplazando el cobre por **fibra óptica**: hilos de vidrio que transportan datos como pulsos de luz.




Fig. 2: Fibra óptica vs. cobre. En el cobre, la señal se debilita con la distancia. En la fibra, la luz viaja por reflexión interna total, sin debilitarse.

📊 La magnitud del cambio

Con cable de cobre, un sistema puede conectar un número limitado de chips (por ejemplo, hasta 72 en algunos supercomputadores actuales). Con fibra óptica, ese número se multiplica: un solo sistema puede conectar más de 300 chips trabajando en paralelo, usando miles de conexiones ópticas.

⚖️ Ventajas y costos

La fibra óptica no es una tecnología sin problemas. Tiene ventajas claras, pero también desafíos que la industria está aprendiendo a manejar.

Mayor velocidad y ancho de banda	Los transceptores ópticos consumen energía constantemente
Distancias mucho más largas sin pérdida	Requiere conversión de electricidad a luz y viceversa
Inmune a interferencias electromagnéticas	Los módulos ópticos pueden fallar bajo trabajo intensivo
Permite conectar más chips	Requiere mantenimiento constante

💡 **Lección de ingeniería:** ninguna tecnología es perfecta. Cada avance trae ventajas y nuevos problemas. Los ingenieros eligen el equilibrio que mejor se adapte a cada caso, sin dejar de buscar mejores soluciones.

📱 Los LEDs que usas todos los días

Ya sabes que la pantalla de tu celular está hecha de millones de LEDs. Pero hay otras aplicaciones sorprendentes que usas casi sin darte cuenta.

🎨 Sub-píxeles RGB: cómo se crean los colores

Cada píxel de la pantalla de tu celular no es una sola luz, sino **tres LEDs diminutos**: uno rojo, uno verde y uno azul. Combinando la intensidad de cada uno, la pantalla puede mostrar cualquier color del espectro.




Fig. 3: Fotografía macro de una pantalla. Cada punto de color es un sub-píxel RGB. Si miras la pantalla muy de cerca (o con una gota de agua como lupa), puedes verlos.

🔍 **Experimento en casa:** pon una gota de agua sobre la pantalla blanca de tu celular y mira a través de ella como si fuera una lupa. Vas a ver los sub-píxeles rojos, verdes y azules. Si la pantalla está apagada y la luz del ambiente es tenue, se ven aún mejor.

👆 El lector de huellas: cuando los LEDs te reconocen

Muchos celulares actuales tienen un lector de huellas integrado en la pantalla. La tecnología funciona así:

1. Cuando pones el dedo, los LEDs de esa zona se encienden con máxima intensidad.
2. La luz rebota en las crestas y los valles de tu huella dactilar.
3. Una pequeña cámara escondida debajo de la pantalla capta la imagen reflejada.
4. Un algoritmo compara esa imagen con la que tienes registrada y decide si eres tú.

Los LEDs no solo te muestran información: también **reconocen tu identidad**. Es una de las aplicaciones más ingeniosas de la optoelectrónica moderna.

👁️ Los LEDs que no vemos: el infrarrojo

No toda la luz que emite un LED es visible para el ojo humano. Los LEDs **infrarrojos** emiten luz con una longitud de onda mayor que la del rojo (por encima de

700 nm). Nuestros ojos no la captan, pero algunos dispositivos sí.

📺 El control remoto

Cuando presionas un botón del control del televisor, el LED infrarrojo emite una ráfaga de pulsos de luz invisible. El televisor tiene un sensor que los interpreta y ejecuta la acción: subir el volumen, cambiar de canal, apagar.

🔍 **Experimento en casa:** apunta el control del televisor hacia la cámara de tu celular. Presiona cualquier botón mientras miras la pantalla del celular. Vas a ver un punto violeta o blanco parpadeando: es el LED infrarrojo. Tus ojos no lo ven, pero la cámara del celular sí.

🌐 Aplicaciones industriales

Los LEDs infrarrojos no solo están en los controles remotos. También se usan en:

- **Sensores de movimiento:** los detectores de presencia en alarmas y luces automáticas.
- **Cámaras de seguridad con visión nocturna:** iluminan la escena con luz infrarroja que la cámara puede captar, aunque el ojo humano no vea nada.
- **Comunicación por fibra óptica:** las fibras que cruzan los océanos transmiten datos usando luz infrarroja, no visible. La razón es que el vidrio absorbe menos la luz infrarroja que la luz visible, y por eso la señal puede viajar miles de kilómetros sin debilitarse.
- **Sensores médicos:** los oxímetros de dedo usan LEDs infrarrojos y rojos para medir el oxígeno en la sangre.

La luz invisible también es parte del lenguaje de los LEDs. El espectro electromagnético es mucho más amplio que lo que nuestros ojos pueden percibir.

🔬 Taller: El costo energético de la luz

Vamos a medir el $\mathbf{V_f}$ y la **corriente** de diferentes LEDs, calcular su **potencia eléctrica** y compararla con la de una bombilla incandescente. Así descubrirás por qué el LED cambió la historia de la iluminación.



Fig. 4: Las tres pistas del detective. Úsalas para identificar la polaridad antes de medir con el multímetro.

🧰 Materiales

- Cuatro o cinco LEDs de distintos colores (rojo, verde, azul, blanco).
- Un multímetro con modo diodo y modo amperímetro.
- Una pila de 3V (CR2032) o una fuente de 5V.
- Resistencias de 100 Ω, 220 Ω y 330 Ω.
- Cables caimán.
- Cinta adhesiva (de papel o negra aislante).
- Una tarjeta (cartulina), para el taller del lápiz.
- Un lápiz de grafito (2B o más blando).

🛠️ Procedimiento

1. **Mide el V_f** de cada LED con el multímetro en modo diodo. Anota los valores.
2. **Calcula la corriente** con una resistencia de 220 Ω y una fuente de 3V:

$$I = (V_{fuente} - V_f) \div R$$

3. **Calcula la potencia eléctrica** de cada LED:

$$P = V_f \times I$$

4. **Completa la tabla:**

LED	*Color*	*V_f medido*	*I calculada*	*P calculada*
1				
2				
3				
4				

5. **Compara con una bombilla.** Una bombilla incandescente típica consume 60 W para producir la luz equivalente a 10 LEDs de 5 mm conectados en paralelo.
6. **Reflexiona:** ¿qué pasaría si todas las luces del colegio se cambiaran por LEDs? ¿Cuánta energía se ahorraría?

📐 Cálculo de eficiencia

Ahora puedes calcular la eficiencia aproximada de un LED. Si un LED convierte el 40% de la energía eléctrica en luz (y el 60% en calor), y una bombilla incandescente convierte solo el 5% (y el 95% en calor), la diferencia es enorme:

Eficiencia relativa = 40% ÷ 5% = **8 veces más eficiente**

Un LED convierte **ocho veces más energía en luz** que una bombilla incandescente. Esa diferencia, multiplicada por millones de luces, explica por qué el mundo está reemplazando las bombillas con LEDs.

❓ Pregunta guía

Si los LEDs son tan eficientes, ¿por qué las bombillas incandescentes siguieron usándose durante casi un siglo? Piensa en el costo inicial, la disponibilidad, la tradición y otros factores que influyen en las decisiones tecnológicas.

🔗 **Puente hacia la IA:** los LEDs son la **voz visual** de las máquinas. Las pantallas, los indicadores, los sensores, las cámaras, todo depende de ellos. Y los datos que entrenan a las inteligencias artificiales viajan como pulsos de luz por cables de fibra óptica. Entender el LED es entender el canal por el que fluye la inteligencia del mundo moderno.

⚠️ **Seguridad:** trabaja siempre con 3V o 5V. Nunca uses voltajes de pared (110V o 220V). Siempre usa la resistencia de protección con el LED.

📜 Los cuatro jinetes de la luz (y un precursor olvidado)

El LED que hoy ilumina tu pantalla no lo inventó una sola persona. Fueron cuatro científicos, en tres países, durante casi un siglo. Y antes que ellos hubo un precursor al que nadie escuchó.

🕯️ Oleg Losev (1903–1942) — El precursor olvidado

Mucho antes de que nadie supiera qué era un semiconductor, un joven científico soviético observó algo extraño: ciertos cristales emitían luz al paso de la corriente. Era 1927. Oleg Losev tenía solo 24 años.

Publicó 16 artículos sobre el fenómeno, pero **nadie le hizo caso**. La tecnología de la época no permitía aprovechar el descubrimiento. Losev murió durante el sitio de Leningrado, en 1942, con solo 38 años, sin haber visto el reconocimiento de su trabajo.

Hoy se le reconoce como el verdadero descubridor del fenómeno del LED. Su historia cierra el círculo: desde un laboratorio soviético en 1927, hasta la pantalla del celular que tienes en la mano.

💡 Nick Holonyak Jr. (1928–2022) — El padre del LED visible

Holonyak inventó el primer LED visible en 1962, mientras trabajaba en General Electric. Era hijo de inmigrantes ucranianos y creció en una familia humilde. Cuando presentó su invento, **muchos colegas se rieron**: decían que el LED era un "juguete de laboratorio", incapaz de reemplazar a las bombillas incandescentes.

Holonyak no se rindió. Predijo que algún día los LEDs reemplazarían a las bombillas. Murió en 2022, habiendo visto su predicción cumplirse.

🔵 Isamu Akasaki (1929–2021) y Hiroshi Amano (1960) — Los pioneros del LED azul

Durante décadas, los científicos intentaron crear un LED azul. Era considerado **imposible**. Los grandes laboratorios de Japón, Estados Unidos y Europa habían fracasado.

Pero Akasaki y Amano, trabajando en la Universidad de Nagoya, lograron el primer LED azul brillante en 1989, usando nitruro de galio. Su trabajo inspiró a otros científicos y abrió el camino hacia la iluminación moderna.

🔷 Shuji Nakamura (1954) — El que no tenía el currículum esperado

Nakamura trabajaba en una pequeña empresa desconocida (Nichia) y no tenía doctorado. Mientras los grandes laboratorios gastaban millones en investigaciones complicadas, él probó métodos poco convencionales. En 1993, **logró el LED azul comercial**, permitiendo la creación de LEDs blancos y la iluminación moderna.

En 2014, los tres —Akasaki, Amano y Nakamura— recibieron el **Premio Nobel de Física** por su trabajo. Gracias a ellos hoy podemos tener pantallas LED, luces eficientes y todo lo que usa luz blanca brillante.

Los cinco comparten un rasgo común: **insistieron cuando otros decían que era imposible**. Losev murió sin reconocimiento. Holonyak fue ridiculizado. Akasaki y Amano trabajaron en un campo que nadie creía posible. Nakamura no tenía el currículum esperado. Juntos cambiaron la historia de la luz.

Fuentes: archivos históricos del Premio Nobel de Física, biografías de General Electric, Nichia Corporation y archivos soviéticos de investigación.

🗺️ Repaso visual




Fig. 5: El lenguaje de la luz. Infografía que sintetiza la relación entre V_f y color, la eficiencia del LED, la fibra óptica, los sub-píxeles RGB y los LEDs infrarrojos.

Esta infografía resume los temas que acabas de recorrer: la relación entre V_f y color, la eficiencia del LED, la fibra óptica, los sub-píxeles RGB y los LEDs infrarrojos. ¿Reconoces cada parte? ¿Cuál te resultó más útil?

🎧 Audio-Guía · Episodio 4: El lenguaje de la luz

La luz no es solo iluminación: es **información**. Dale play y descubre cómo los LEDs hablan el idioma de la inteligencia artificial.

Dale play y descubrirás:

- 🌈 **Color y energía:** por qué el LED azul necesita más voltaje que el rojo.
- ⚡ **Eficiencia revolucionaria:** cómo el LED reemplazó a la bombilla y transformó el mundo.
- 🌐 **Fibra óptica:** los cables de luz que sostienen la internet moderna.
- 🕯️ **El precursor olvidado:** Oleg Losev y la historia del descubrimiento sin reconocimiento.

💡 **Ten tu cuaderno a mano: hay cálculos y conceptos que querrás anotar.**

🧠 Cierre: pensar en luz y energía

1. ¿Por qué el LED azul necesita más voltaje que el rojo? Explica usando los conceptos de longitud de onda y energía del fotón.
2. Si un LED convierte 40% de la energía en luz y una bombilla convierte 5%, ¿cuántas veces más eficiente es el LED?
3. Menciona al menos dos ventajas y dos costos de la fibra óptica frente al cable de cobre.
4. Explica cómo funciona el lector de huellas bajo la pantalla de un celular. ¿Qué papel cumplen los LEDs?
5. ¿Por qué la luz infrarroja de un control remoto es invisible para nuestros ojos pero visible para una cámara de celular?
6. **Cálculo completo:** tienes un LED rojo con V_f = 2.0V y quieres que circule una corriente de 15 mA usando una fuente de 5V. Calcula:
    - a) El voltaje que debe caer en la resistencia
    - b) El valor de la resistencia necesaria
    - c) El valor comercial más cercano por encima
    - d) La potencia que disipará la resistencia
    - e) La potencia que consumirá el LED
7. ¿Qué parte de la infografía te resultó más útil como repaso? ¿Por qué?

🎓 El viaje completo

Si has recorrido las tres rutas, has completado un viaje notable:

- **Ruta 1:** aprendiste qué es la corriente y cómo fluye.
- **Ruta 2:** aprendiste a controlarla con resistencias y a calcular el calor que disipa.
- **Ruta 3:** aprendiste cómo un LED convierte esa corriente en luz y cómo esa luz se convierte en información.

De la electricidad a la luz, y de la luz a la inteligencia artificial. Ese es el camino que has recorrido.

📖 Tu vocabulario visual de ingeniería

A lo largo de las tres rutas has aprendido los símbolos de los componentes básicos. Estos cuatro símbolos son el **alfabeto visual de la electrónica**: con ellos puedes leer cualquier circuito básico.

Existen **dos normas internacionales** para dibujarlos: la **europea** (IEC/ISO) y la **americana** (ANSI). En este curso usamos la europea, pero conviene que reconozcas ambas, porque aparecen mezcladas en manuales, planos y tutoriales de todo el mundo.

Componente	*Estilo europeo (IEC/ISO)*	*Estilo americano (ANSI)*	*Dónde se aprende*
Pila	Dos líneas paralelas (una larga, una corta)	Igual	Ruta 1 y Ruta 2
Resistencia	Rectángulo	Zigzag	Ruta 1 y Ruta 2
Tierra	Tres líneas decrecientes	Igual	Ruta 1 y Ruta 2
LED	Triángulo + barra + flechas	Igual	Ruta 3

💡 **Lo que cambia entre normas:** en realidad, la **resistencia** es el componente donde más se nota la diferencia. Los símbolos de la pila, la tierra y el LED son prácticamente idénticos en ambas normas. Por eso, cuando veas un esquemático en un libro en inglés, ya sabrás qué buscar.

Con estos cuatro símbolos, puedes leer y dibujar cualquier circuito básico. Es el alfabeto con el que los ingenieros escribimos.

🔗 **Explora otras miradas del mismo fenómeno**

- 🔵 Mirada curiosa (Grado 6°): El detective del LED.
- 🔵 Mirada curiosa (Grado 6°): El detective del LED.
- 🚪 Mirada comparativa (Grado 7°): La puerta de un solo sentido.
- ⚛️ Mirada estructural (Grado 8°): El secreto del semiconductor.
